

Einführung APRS

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 15. März 2009, 16:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe7aai (Diskussion | Beiträge)
K (Link zu Vortrag APRS-Workshop am 14.3.2009 in Innsbruck hinzugefügt)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 7. Mai 2021, 18:09 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1rsa (Diskussion | Beiträge)
K (→Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 Mhz) qrv sein:)
Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

(27 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

| Zeile 1: | Zeile 1: |
|---|--|
| [[Kategorie:APRS]] | [[Kategorie:APRS]] |
| | |
| – Es gibt mehrere Möglichkeiten in A.P.R.S. qrv zu werden: | + Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden: |
| | |
| – === Ich will von zu Hause aus nur im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist: === | + ===Ich möchte von zu Hause aus im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist:=== |
| | |
| – Im Internet gibt es einige Programme, mit denen man die Stationen verfolgen kann . Z.B. den APRS Server [http://www.db0anf.de/app/aprs DB0ANF] (rechts oben CALL eingeben) oder den bekannten Server aus [http://aprs.fi/Finnland] . | + Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann: |
| | |
| – Mit Hilfe der Programme Uiview oder Winaprs kann man auch für alle im Internet sichtbar werden. | + [http://aprs.fi/ ""aprs.fi""] ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten Server. |

Ausserdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden. Dazu ist ein permanenter Internetanschluss von Vorteil, jedoch kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so einschränken, daß der Trafik auf ein geringes Ausmaß beschränkt werden kann.

Für UiView und WINaprs sind ausreichend Karten im Internet verfügbar. Notfalls (für Österreich) oe3msu anschreiben.

Es ist aber auch nicht schwer eigene Karten für UiView zu erstellen.

Hier ein paar Beispiele, wie das in Uiview so aussieht: (zum vergrößern auf das Bild klicken)

Weitere APRS Webclients:

[https://www.aprsdirect.com/ ""APRS Direct"]

[https://www.aqwtracker.com/ ""AGWTracker"]

[http://www.openaprs.net/ ""OpenAPRS"]

""[http://aprs.no/ Polarcic Server Project]"

Mit Hilfe der Programme [[DXL_-APRSmap | ""APRSmap (neu!)"]], [http://www.ui-view.org/ UI-View], [http://www.winaprs.com/downloads/ WinAPRS], [https://www.aqwtracker.com/ AGWTracker], [https://www.pinpointaprs.com/ PinPoint APRS],

[<http://www.ka2ddo.org/ka2ddo/YAAC.html> YAAC]"" (Yet Another APRS Client in Java) oder [https://xastir.org/index.php/Main_Page ""XASTIR""] (Linux) kann man auch selbst für alle im Internet sichtbar werden.

+ Außerdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden. Dazu ist ein Breitband-Internetanschluss von Vorteil, jedoch kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so einschränken, dass das übertragene Datenvolumen auf ein geringes Ausmaß beschränkt werden kann.

+ Weitere APRS-Clients und Programme sind auf der folgenden Website aufgelistet: ""<http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx>""

+ Für UI-View und WinAPRS sind ausreichend Offline Karten im Internet verfügbar. Notfalls (für Österreich) oe3msu anschreiben.

+ Es ist aber kein Problem eigene Karten für UI-View zu erstellen. Mit Hilfe von ""[<http://www.ui-view.net/#uiview> software and addons AddOns für UI-View]"" ist auch ein dynamisches Nachladen der Karten aus dem Internet möglich.

+ Hier ein paar Beispiele, wie das in **UI-View** so aussieht: (zum **Vergrössern** auf das Bild klicken)

<gallery>

Image:APRS_01g.jpg|Bild 1

Zeile 19:

</gallery>

<gallery>

Image:APRS_01g.jpg|Bild 1

Zeile 34:

</gallery>

– **=== Ich **will**, von **zu Hause** aus auch **auf HF** (144,800 Mhz) qrv sein: ===**

===Ich **möchte von **zu Hause** aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 Mhz) qrv sein:===**

Mittels der oben genannten Programme ist es auch möglich über ein einfaches 2m/70cm Funkgerät seine eigene Station über die Frequenz 144,800 Mhz oder 432,500 Mhz (nur in einigen Ballungszentren) sichtbar zu machen oder den lokalen APRS - Aussendungen zuzuhören und auf den Karten sichtbar zu machen.

Hierzu ist entweder ein [\[https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet_Radio via TNC TNC\]](https://wiki.oevsv.at/wiki/Packet_Radio_via_TNC_TNC) (Terminal Node Controller) oder eine interne oder externe Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle oder USB Port.

Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface zur Potentialtrennung zwischen Funkgerät und PC/Laptop benützt werden (z.B. [\[https://www.microham.com/contents/en-us/d24_U2.html\]](https://www.microham.com/contents/en-us/d24_U2.html) MicroHAM USB-II) oder [\[https://riqexpert.com/products/interfaces/ti-3000/\]](https://riqexpert.com/products/interfaces/ti-3000/) RiqExpert TI-3000). Weiters ist ein Soundkartenprogramm (z.B. [\[https://www.sv2aqw.com/Home/Package AGW - Packet Engine\]](https://www.sv2aqw.com/Home/Package_AGW_-_Packet_Engine)) notwendig, welches die NF Signale vom/zum Funkgerät verarbeitet/generiert. Eine freie COM-Schnittstelle oder USB Port (u.U. mit USB-seriell Wandler) ist für die PTT-Steuerung zuständig.

+

TNCs gibt es reichlich im Handel oder auch gebraucht, die vermutlich billigste Lösung ist der [\http://n1vg.net/opentracker/index.php

""OpenTracker+"" von Argentdata.

Dieser ist jedoch "nur" für APRS

+

geeignet. Es gibt auch diverse Selbstbauprojekte wie der

""[[https://wiki.oevsv.at/wiki/DXL_-](https://wiki.oevsv.at/wiki/DXL_-APRStracker)

APRStracker APRStracker von

OE5DXL]"" oder das Arduino

basierende Projekt [<https://unsigned.io/category/microaprs/>

""MicroAPRS"" von Mark Qvist.

+

+

===Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden:===

+

Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m

Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-

Funkgerät etc.); ein Tracker wie z.B.:

[<http://www.argentdata.com/products/aprs.html>] ""OpenTracker+""],

[<http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm>] ""LC-Track plus"" oder der

[http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm] ""SCS Tracker/DSP

TNC""(nicht mehr erhältlich)

fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.

+

+

Die GPS-Maus oder ein GPS-

Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker (RS232, 4800 Bd).

+

+

[<https://www.lora-aprs.at/> "LoRaAPRS"] (APRS über LoRaWAN - "LoRa" "Ra" "nge "W" "ide "A" "rea "N" "etwork) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken. Das dafür benötigte separate Netz von LoRaAPRS iGates ist im Aufbau begriffen.

+

+

Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben ("["https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TH-D74E/ Kenwood TH-D74E"], TH-D72E, TH-D7E, "["https://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TM-D710GE/ TM-D710"], TM-D700 oder "["<https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=111&encProdID=84807B1262BFED6AC816544D94D310E3&DivisionID=65&isArchived=0> Yaesu FT3DE"], FT-2DE, VX-8, "["<https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106&encProdID=309B798AD35CA03C88C102835725005C&DivisionID=65&isArchived=0> FTM-300DR"], "["<https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106&encProdID=227201D29C822AEFF8482F3367495319&DivisionID=65&isArchived=0> FTM-400XDE"], FTM-100DE, FTM-350AE, Alinco DR-135/235/435E mit Original Alinco EJ-41U TNC oder dem T3-135 Tracker AddOn von Argentdata, CG Antenna X1C PLUS /PRO Personal APRS, CG Antenna APRS 100 Personal APRS).

+

Tracker wie das [\[http://www.db1nto.de/ PicoAPRS\]](http://www.db1nto.de/PicoAPRS), [\[https://www.radioddity.com/sainsonic%20ap510%20aprs%20tracker.html# Sainsonic AP510\]](https://www.radioddity.com/sainsonic%20ap510%20aprs%20tracker.html#SainsonicAP510) oder der [\[http://microsat.com.pl /product info.php?products id=166 Microsat APRS Voyager\]](http://microsat.com.pl/product_info.php?products_id=166), haben bereits einen 2m Transceiver eingebaut.

+

+

Einige der Geräte benötigen zusätzlich ein externes GPS. Geräte wie z.B. das Yaesu VX-8GE haben bereits ein GPS-Modul eingebaut; beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul als Option erhältlich.

+

+

Neueste Entwicklung ist D-APRS mit dem Yaesu D-STAR System, welches von einem D-Star Funkgerät Positionsdaten über das D-Star Repeater Netzwerk in das weltweite APRS - Netz überträgt. D-Star Funkgeräte können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden.

+

+

Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [\[http://wiki.oevsv.at/index.php/D-Star /D-STAR\]](http://wiki.oevsv.at/index.php/D-Star/D-STAR).

+

Auch mit Geräten, die den [\[http://ham-dmr.at/ DMR Standard\]](http://ham-dmr.at/DMRStandard) unterstützen wie z.B. dem AnyTone AT-D868/878UV können APRS Daten in das APRS-IS Netz gesendet

+

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | <p>werden. Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [http://ham-dmr.at/index.php/qps-daten-ins-zu-aprs-fueber-den-ipsc2-oesterreich/].</p> <p>""Konfiguration APRS mit dem AnyTone AT-D868UV""].</p> |
| | | | |
| – | <p>Mittels der oben genannten Programme ist es auch möglich über ein einfaches 2-Meter Funkgerät seine eigene Station über die Frequenz 144,800 Mhz sichtbar zu machen oder den lokalen APRS - Aussendungen zuzuhören und auf den Karten sichtbar zu machen.</p> | + | <p>In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwellen verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet.</p> |
| – | <p>Hierzu ist entweder ein TNC oder eine Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle.</p> | + | <p>Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS_auf_Kurzwellen]. Robust Packet und 300 Baud APRS ist mit dem ""[https://www.p4dragon.com/en/Modems.html SCS Pactor Modem]"" möglich; der ""[https://www.argentdata.com/products/otplus.html Opentracker+]"" von Argentdata mit einer eigenen Firmware unterstützt 300 Baud APRS.</p> |
| | | | |
| – | <p>Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface benutzt werden (z. B. DIGI-1) und ein Soundkartenprogramm (z.B. AGW - Packet Engine), welches die Signale auf die Mikrofonleitung des Funkgerätes einspielt. Die freie COM-Schnittstelle ist für die PTT-Steuerung zuständig.</p> | + | <p>==Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden:==</p> |
| | <p>TNC gibt es reichlich im Handel, die vermutlich billigste Lösung wäre ein [http://n1vq.net/opentracker/index.php OpenTracker+] Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet.</p> | | |

| | |
|---|--|
| <p>–</p> | <p>+ Auch für Android und iPhone Smartphones gibt es APRS Apps, die ne ben dem Betrieb über das Internet auch den Betrieb mit einem TNC unterstützen - diese Apps sind teilweise kostenpflichtig.</p> |
| | |
| <p>– === Ich will aus einem Fahrzeug, Schiff, Fahrrad oder sonst beweglich qrv werden:===</p> | <p>+ Android App: ""[https://aprsdroid.org/APRSDroid]""</p> |
| <p>– Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät notwendig und eine GPS -Maus. Das 2 - Meter Funkgerät braucht nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-Funkgerät etc.) sowie ein TNC (siehe oben z.B.: [http://n1vq.net/opentracker/index.php OpenTracker] , [http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm LC-Track plus] oder [http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm DSP-TNC])</p> | |
| | |
| <p>– Wichtig ist, daß eine GPS Maus oder ein GPS-Empfänger NMEA Daten an den TNC sendet (meist RS232, 4800 Bd).</p> | <p>+ iOS Apps: ""[https://apps.apple.com/at/app/aprs-fi/id922155038?mt=8&iqn-mpt=uo%3D4 APRS.fi]"" , ""[https://apps.apple.com/us/app/aprs-pro-ultimate/id1234581802#?platform=iphone APRS Pro Ultimate]"" ,</p> |
| | |
| <p>– Es gibt auch einige Geräte, welches den TNC bereits eingebaut haben (Kenwood TH-D7, TM-D700 oder MT-D710), jedoch benötigen auch diese ein GPS Signal. Neueste Entwicklung ist das D-STAR System, welches von einem Digitalen Funkgerät Positionsdaten in das weltweite APRS - Netz aussendet. Hier finden Sie Näheres über [http://wiki.oevsv.at/index.php/D-Star ""D-STAR""]</p> | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | |
| | | | Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) nutzen zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen. |
| | | | |
| - | In fernen Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, kann APRS auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit anderen Baudraten und auf verschiedenen Frequenzen. | + | ===APRS Präsentation:=== |
| - | Näheres findet ihr unter: [http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS_auf_Kurzwelle] [APRS auf KW] | + | Download: |
| | | + | [https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/gallery/downloads/APRS-Vortrag-2021-OE7-20210416.pdf] [APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 16.4.2021] (PDF 4,7MB) |
| | | | |
| - | Einführungsvortrag APRS: [http://www.oe7.oevsv.at/export/oe7/downloads/seminare/aprs/APRS_Workshop_2009_OE7.zip] [APRS_Workshop_2009_OE7 (ZIP, 4MB)] | + | Link: [https://fairtube/videos/watch/e7888d14-ce11-4b81-89f3-cbefd367e1f2 Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI am 16.4.2021] (MP4, 3h) |

Version vom 7. Mai 2021, 18:09 Uhr

Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| 1 Ich möchte von zu Hause aus im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist: | 12 |
| 2 Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) qrv sein: | 13 |
| 3 Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden: | 13 |
| 4 Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden: | 14 |
| 5 APRS Präsentation: | 14 |

Ich möchte von zu Hause aus im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist:

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man APRS Stationen verfolgen kann:

aprs.fi ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten Server.

Weitere APRS Webclients:

[*APRS Direct*](#)

[*AGWTracker*](#)

[*OpenAPRS*](#)

[*Polaric Server Project*](#)

Mit Hilfe der Programme [*APRSmap \(neu!\)*](#), [*UI-View*](#), [*WinAPRS*](#), [*AGWTracker*](#), [*PinPoint APRS*](#), [*YAAC*](#) (Yet Another APRS Client in Java) oder [*XASTIR*](#) (Linux) kann man auch selbst für alle im Internet sichtbar werden. Außerdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden. Dazu ist ein Breitband-Internetanschluss von Vorteil, jedoch kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so einschränken, dass das übertragene Datenvolumen auf ein geringes Ausmaß beschränkt werden kann.

Weitere APRS-Clients und Programme sind auf der folgenden Website aufgelistet: [*http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx*](http://aprs-is.net/ClientSoftware.aspx)

Für UI-View und WinAPRS sind ausreichend Offline Karten im Internet verfügbar. Notfalls (für Österreich) oe3msu anschreiben. Es ist aber kein Problem eigene Karten für UI-View zu erstellen. Mit Hilfe von [*AddOns für UI-View*](#) ist auch ein dynamisches Nachladen der Karten aus dem Internet möglich.

Hier ein paar Beispiele, wie das in UI-View so aussieht: (zum Vergrößern auf das Bild klicken)



Bild 1



Bild 2



Bild3

Ich möchte von zu Hause aus auch mit dem Funkgerät (144,800 / 432,500 MHz) qrv sein:

Mittels der oben genannten Programme ist es auch möglich über ein einfaches 2m/70cm Funkgerät seine eigene Station über die Frequenz 144,800 Mhz oder 432,500 MHz (nur in einigen Ballungszentren) sichtbar zu machen oder den lokalen APRS - Aussendungen zuzuhören und auf den Karten sichtbar zu machen. Hierzu ist entweder ein **TNC** (Terminal Node Controller) oder eine interne oder externe Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle oder USB Port.

Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface zur Potentialtrennung zwischen Funkgerät und PC/Laptop benutzt werden (z.B. **MicroHAM USB-II** oder **RigExpert TI-3000**). Weiters ist ein Soundkartenprogramm (z.B. **AGW - Packet Engine**) notwendig, welches die NF Signale vom /zum Funkgerät verarbeitet/generiert. Eine freie COM-Schnittstelle oder USB Port (u.U. mit USB-seriell Wandler) ist für die PTT-Steuerung zuständig.

TNCs gibt es reichlich im Handel oder auch gebraucht, die vermutlich billigste Lösung ist der **OpenTracker+** von Argentdata. Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet. Es gibt auch diverse Selbstbauprojekte wie der **APRStracker von OE5DXL** oder das Arduino basierende Projekt **MicroAPRS** von Mark Qvist.

Ich möchte aus einem Fahrzeug, auf dem Schiff, am Fahrrad/Motorrad oder sonst portabel qrv werden:

Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker wie z.B.: **OpenTracker+**, **LC-Track plus** oder der **SCS Tracker/DSP TNC** (nicht mehr erhältlich) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.

Die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger sendet die GPS Daten im NMEA-Format an den Tracker (RS232, 4800 Bd).

LoRaAPRS (APRS über LoRaWAN - **Long Range Wide Area Network**) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken. Das dafür benötigte separate Netz von LoRaAPRS iGates ist im Aufbau begriffen.

Es gibt auch Amateurfunkgeräte (Handfunkgeräte und Mobilfunkgeräte), welches bereits ein TNC für den APRS-Betrieb eingebaut haben (**Kenwood TH-D74E**, TH-D72E, TH-D7E, **TM-D710**, TM-D700 oder **Yaesu FT3DE**, FT-2DE, VX-8, **FTM-300DR**, **FTM-400XDE**, FTM-100DE, FTM-350AE, Alinco DR-135/235/435E mit Original Alinco EJ-41U TNC oder dem T3-135 Tracker AddOn von Argentdata, CG Antenna X1C PLUS/PRO Personal APRS, CG Antenna APRS 100 Personal APRS).

Tracker wie das **PicoAPRS**, **Sainsonic AP510** oder der **Microsat APRS Voyager**, haben bereits einen 2m Transceiver eingebaut.

Einige der Geräte benötigen zusätzlich ein externes GPS. Geräte wie z.B. das Yaesu VX-8GE haben bereits ein GPS-Modul eingebaut; beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul als Option erhältlich.

Neueste Entwicklung ist D-APRS mit dem Yaesu D-STAR System, welches von einem D-Star Funkgerät Positionsdaten über das D-Star Repeater Netzwerk in das weltweite APRS - Netz überträgt. D-Star Funkgeräte können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden. Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [**D-STAR..**](#)

Auch mit Geräten, die den [**DMR Standard**](#) unterstützen wie z.B. dem AnyTone AT-D868/878UV können APRS Daten in das APRS-IS Netz gesendet werden. Nähere Informationen dazu findet ihr hier: [**Konfiguration APRS mit dem AnyTone AT-D868UV.**](#)

In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet. Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [**APRS auf KW.**](#) Robust Packet und 300 Baud APRS ist mit dem [**SCS Pactor Modem**](#) möglich; der [**Opentracker+**](#) von Argentdata mit einer eigenen Firmware unterstützt 300 Baud APRS.

Ich möchte mit meinem Smartphone qrv werden:

Auch für Android und iPhone Smartphones gibt es APRS Apps, die neben dem Betrieb über das Internet auch den Betrieb mit einem TNC unterstützen - diese Apps sind teilweise kostenpflichtig.

Android App: [**APRSdroid**](#)

iOS Apps: [**APRS.fi**](#) , [**APRS Pro Ultimate**](#),

Bei der Anschaffung eines Gerätes oder Trackers sollte man darauf achten, dass ein bidirektionaler Betrieb möglich ist, um auch APRS Messaging (Senden/Empfangen von alphanumerischen Kurzmitteilungen bis zu 67 Zeichen) nutzen zu können. Weitere Details dazu könnt ihr dem Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI entnehmen.

APRS Präsentation:

Download: [**APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 16.4.2021**](#) (PDF 4,7MB)

Link: [**Aufzeichnung des Vortrages von Manfred, OE7AAI am 16.4.2021**](#) (MP4, 3h)