

## FSK 31

---

### Digitale Betriebsarten im Detail: FSK31

---

aus der deutschen Hilfe von Eike, DM3 ML

Datei:pic fsk31.gif
 Beispiel eines FSK31-Signals im Wasserfall-Display von MixW

### FSK31-Theorie und Betrieb

---

Der hauptsächliche Unterschied zwischen FSK31 und PSK31 ist, daß FSK31 einen  $90^\circ/270^\circ$ - Phasensprung (DBPSK) anstelle des  $0^\circ/180^\circ$ - Sprungs des originalen BPSK31 von G3PLX verwendet.

FSK31 ist nicht so empfindlich gegen Übermodulation wie PSK31. FSK31 ist Nick's Lösung zur Bereinigung des QRM durch Übermodulation des PSK31-Signals. Ein Vergleich der Bandbreite zwischen PSK31 und FSK31 (hier als PSK31-90/270 angegeben) bei einem Pegel von -40 db liefert :

		PSK3	FSK3
		1	1
Sauberes Signal	Leerlauf	31	31
	Zufallstext	80	60
Leichte Verzerrung	Leerlauf	220	124
	Zufallstext	220	93
Starke Verzerrung	Leerlauf	500+	160
	Zufallstext	500+	93

Im Funkbetrieb besteht kein Unterschied zu PSK31.