

---

## Inhaltsverzeichnis

## FT8

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
 VisuellWikitext

### Version vom 16. August 2017, 00:00 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→[Digitale Betriebsarten im Detail: FT8](#))  
 ← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe . WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)  
 Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(88 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p><b>Zeile 1:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]]</div> <p>–</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:<b>Erde-Mond-Erde</b>]]</div> <p>–</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">== Digitale Betriebsarten im Detail: FT8 ==</div> <p>–</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"><b>Der Artikel über ROS ist noch in Arbeit.</b></div> <p>–</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"><b>FT8 ist eine digitale Betriebsart, die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("ORP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten.</b></div> <p>–</p>	<p><b>Zeile 1:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]]</div> <p>+</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:<b>Kurzwelle</b>]]</div> <p>+</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">==Digitale Betriebsarten im Detail: FT8==</div> <p>+</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"><b>FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("ORP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.</b></div> <p>+</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"><b>Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe <a href="https://wsjt.sourceforge.io/wsjitx-doc/wsjitx-main-2.6.1.html">https://wsjt.sourceforge.io/wsjitx-doc/wsjitx-main-2.6.1.html</a> WSJT-X 2.6.1 Handbuch]. Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.</b></div> <p>+</p>
---	--

+ **FT8 wurde entworfen für multi-hop** [[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E sporadic E](https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sporadic-E_sporadic_E)], wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten.

+ In diesen Situationen wünscht man sich ein schnelles QSO, das die minimal notwendigen QSO-Details für ein QSL austauscht.

+

+ **Einige Infos finden sich** [<http://www.arrl.org/news/new-ft8-mode-included-in-wsjt-x-beta-release> hier] und [<http://www.arrl.org/news/ft8-mode-is-latest-bright-shiny-object-in-amateur-radio-digital-world> hier bei ARRL] sowie als Screenshots

+ [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/ft8.png> hier auf der K1JT homepage] und in den

+ **Unterlagen zum Vortrag** <b> [<http://www.mafc.at/veranstaltungen-Dateien/FT8%20in%20Theorie%20und%20Praxis> ANU NAU V3.pdf FT8 in Theorie und Praxis] </b> von Norbert Autengruber [<http://www.qrz.com/db/OE4NAU> OE4NAU] und Andreas Karner [<http://www.qrz.com/db/OE3ANU> OE3ANU], November 2017.

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\\_\(Amateur\\_radio\\_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)) **WSJT**] v. 1.8.0 durch [[http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\\_Hooton\\_Taylor,\\_Jr.](http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr) Joe Taylor] ([<http://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT]).

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\\_\(Amateur\\_radio\\_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software)) **WSJT-X**] v. 1.8.0 (siehe [[https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx-doc/wsjsx-main-1.8.0\\_de.pdf](https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx-doc/wsjsx-main-1.8.0_de.pdf) deutschsprachiges

-	+ <b>Benutzerhandbuch</b> ) durch [ <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr._Joe_Taylor">http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor, Jr. Joe Taylor</a> ], [ <a href="http://www.qrz.com/db/K1JT_K1JT">http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT</a> ] und [ <a href="https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke">https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke</a> Steven I. Franke]. [ <a href="https://www.qrz.com/db/K9AN_K9AN">https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN</a> ].
	+ <b>FT8 verwendet denselben [<a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code_LDPC_(174,91)-Code">https://de.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code LDPC (174,91)-Code</a>] wie [[FT4]]. Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[[GFSK]]) bei <math>12000/1920 = 6,25</math> Baud. Die Synchronisation verwendet <math>7 \times 7</math> [<a href="https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array_Costas-Arrays">https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas array Costas-Arrays</a>] am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole <math>174/3 + 21 = 79</math> beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt <math>8 \times 6,25 = 50</math> Hz.</b>
-	+ FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]], [[JT9]] und [[JT4]].
-	+ <b>Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden.</b>
-	+ Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: <b>JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert (<math>72+3=75</math>). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informatonsbits wurde</b>



in **WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018)** definiert ([[http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8 DXpedition Mode.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8%20DXpedition%20Mode.pdf) **FT8 DXPedition Mode**], auch bekannt als **"Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb**).

+ Details zur **JT65 und JT9** Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf> The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [<http://www.arrl.org/qex> QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.



+ **Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5 s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.**



- Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand **2017**). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

+ Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand **2018**). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).



{| class="wikitable"

{| class="wikitable"

|+Dial Frequency

|+Dial Frequency

|-

|-

- |2190m

+ |2190m

- |136,130 kHz

+ |136,130 kHz

+ |

+ |**630m**

	+	style="text-align:right;"  474,200 kHz
	+	-
	+	style="text-align:right;"  160m
	+	style="text-align:right;"  1,840 MHz
	+	-
	+	style="text-align:right;"  80m
	+	style="text-align:right;"  3,573 MHz
	+	-
	+	style="text-align:right;"  60m
	+	style="text-align:right;"  5,357 MHz
	+	-
	+	style="text-align:right;"  40m
	+	style="text-align:right;"  7,074 MHz
		-
-		style="text-align:right;"  630m
-		style="text-align:right;"  474,200 kHz
		-
-		style="text-align:right;"  160m
-		style="text-align:right;"  1,838 MHz
		-
-		style="text-align:right;"  80m
-		style="text-align:right;"  3,574 MHz
		-
-		style="text-align:right;"  60m
-		style="text-align:right;"  5,357? MHz
		-
-		style="text-align:right;"  40m
-		style="text-align:right;"  7,074 MHz
		-
		-
	+	style="text-align:right;"  30m
	+	style="text-align:right;"  10,136 MHz
		-
	+	style="text-align:right;"  20m
	+	style="text-align:right;"  14,074 MHz
		-
	+	style="text-align:right;"  17m
	+	style="text-align:right;"  18,100 MHz
		-
	+	style="text-align:right;"  15m
	+	style="text-align:right;"  21,074 MHz
		-
	+	style="text-align:right;"  12m
	+	style="text-align:right;"  24,915 MHz
		-

-	style="text-align:right;"   <b>30m</b>	+	style="text-align:right;"   <b>10m</b>
-	style="text-align:right;"   <b>10,136</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>28,074</b> MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"   <b>20m</b>	+	style="text-align:right;"   <b>6m</b>
-	style="text-align:right;"   <b>14,074</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>50,313</b> MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"   <b>17m</b>	+	style="text-align:right;"
-	style="text-align:right;"   <b>18,102?</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>interkontinentale QSO: [http://uksmq.org/ft8-code-of-practice.php 50,323</b> MHz]
	-		-
-	style="text-align:right;"   <b>15m</b>	+	style="text-align:right;"   <b>4m</b>
-	style="text-align:right;"   <b>21,074</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>in Österreich nicht freigegeben: 70,100</b> MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"   <b>12m</b>	+	style="text-align:right;"   <b>4m</b>
-	style="text-align:right;"   <b>24,915?</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>in Österreich nicht freigegeben: 70,154</b> MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"   <b>10m</b>	+	style="text-align:right;"   <b>2m</b>
-	style="text-align:right;"   <b>28,074?</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>144,174</b> MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"   <b>6m</b>	+	style="text-align:right;"   <b>1.25m</b>
-	style="text-align:right;"   <b>50,274?</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>in Österreich nicht freigegeben: 222,174</b> MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"   <b>2m</b>	+	style="text-align:right;"   <b>70cm</b>
-	style="text-align:right;"   <b>144,489?</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>432,174</b> MHz
	-		-
-	style="text-align:right;"   <b>70cm</b>	+	style="text-align:right;"   <b>70cm</b>
-	style="text-align:right;"   <b>432,000</b> MHz	+	style="text-align:right;"   <b>432,500</b> MHz

<p> -</p> <p>-  style="text-align:right;"  23cm</p> <p>-  style="text-align:right;"  1296,000 MHz</p> <p> -</p> <p>-  style="text-align:right;"  13cm</p> <p>-  style="text-align:right;"  2301,000 MHz</p> <p> -</p> <p>-  style="text-align:right;"  6cm</p> <p>-  style="text-align:right;"  5760,000 MHz</p> <p> -</p> <p>-  style="text-align:right;"  3cm</p> <p>-  style="text-align:right;"  10368,000 MHz</p> <p> -</p> <p>-  style="text-align:right;"  1,25cm</p> <p>-  style="text-align:right;"  24048,000 MHz</p> <p> }</p> <p> }</p> <p>Die PC-Uhr <b>muss</b> auf <b>2</b> Sekunden genau sein</p> <p>-</p> <p>In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.</p>	<p> -</p> <p>+   style="text-align:right;"  23cm</p> <p>+   style="text-align:right;"  1296,174 MHz</p> <p> -</p> <p>+   style="text-align:right;"  13cm</p> <p>+   style="text-align:right;"  ????,??? MHz</p> <p><b>QO-100 Satellit,</b></p> <p>+ <b>Uplink: 2400,040 MHz</b></p> <p> -</p> <p>+   style="text-align:right;"  6cm</p> <p>+   style="text-align:right;"  ????,??? MHz</p> <p> -</p> <p>+   style="text-align:right;"  3cm</p> <p>+   style="text-align:right;"  ?????,??? MHz</p> <p> -</p> <p>+   style="text-align:right;"  1,25cm</p> <p>+   style="text-align:right;"  ?????,??? MHz</p> <p> }</p> <p> }</p> <p>Die PC-Uhr <b>sollte</b> auf <b>&lt;0,5</b> Sekunden genau sein. <b>Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit https://time.is/</b></p> <p>+</p> <p>In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen.</p>
--	--

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

– Der **JT65** Signalrapport für das S/N ist beschränkt auf den Bereich zwischen **-30** und **-1** dB.

+ Der **FT8** Signalrapport für das S/N ist (**wie der JT9 Signalrapport**) beschränkt auf den Bereich zwischen **-50** und **+49** dB (**diese Angabe muss noch überprüft werden!**).

– In aktuellen **JT65** Dekodern (Stand: WSJT-X 1.6.0) ist die S/N Skala **nichtlinear verzerrt oberhalb** von **-10** dB.

+ In aktuellen **FT8** Dekodern (Stand: WSJT-X 1.8.0) ist die S/N Skala **in guter Näherung linear, stellt aber keineswegs eine Präzisionsmessung dar.**

+ **Moduliert wird mit einer achtstufigen Frequenzumtastung (8-FSK), die Symbolrate entspricht dem Tonabstand von 5.86 Hz.**

+ **Die Wellenform hat stetige Phasenübergänge und eine konstante Einhüllende, was die Verwendung von nichtlinearen HF-Endstufen erlaubt.**

+ **Die belegte Bandbreite beträgt 47 Hz. Damit ist die belegte Bandbreite größer als jene für JT9 bzw. etwa 1/4 der Bandbreite von JT65A oder**

+ **weniger als die Hälfte von QRA64.**

+ **Die zeitliche Synchronisierung wird mittels dreier  $7 \times 7$  [[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas\\_array](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Costas_array)] (zu Beginn, in der Mitte, und am Ende) erreicht. Es gibt 200 verschiedene Costas Arrays der Ordnung 7. Das für FT8 verwendete Costas Array ist die Permutation (2,5,6,0,4,1,3). Die folgende Graphik veranschaulicht die zeitliche Abfolge der 7 Synchronisierungstöne:**



+	style="text-align:right;"  0	
+	style="text-align:right;"  0	
+	style="text-align:right;"  0	
+	style="text-align:right;"  X	
+	-	
+	style="text-align:right;"  X	
+	style="text-align:right;"  0	
+	style="text-align:right;"  X	
+	style="text-align:right;"  0	
+	-	
+	style="text-align:right;"  0	
+	style="text-align:right;"  X	
+	style="text-align:right;"  0	
+	style="text-align:right;"  0	
+	style="text-align:right;"  0	
+	style="text-align:right;"  X	
+	style="text-align:right;"  0	
+	style="text-align:right;"  0	
+	style="text-align:right;"  0	
+	}	

+

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisationston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

+

Die Dauer eines Tx Durchgangs ist  $79 * \lceil \frac{2048}{12000} \rceil = 13.48s$ .

+

+

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Low-Density-Parity-Check-Code Low Density Parity Check], LDPC(174,87), Code zur Anwendung.

Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke Steven J. Franke], [https://www.qrz.com/db/K9AN K9AN], und [https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\_Hooton\_Taylor\_Jr. Joseph H. Taylor], [https://www.qrz.com/db/K1JT K1JT] in [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor\_QEX\_2016.pdf QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

+

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden.

+ Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf  $-24$  dB ged rückt werden (Das ist noch unbekannt).

+

+ Weitere Informationen: [<http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT> (Amateur radio software) WSJT (Wikipedia)], [<https://wsit.sourceforge.io/> WSJT], [<http://ac4m.us/it65.html> AC4M Digital Radio Site], [<https://wsit.sourceforge.io/wsitx.html> WSJT-X] [<https://www.facebook.com/groups/FT8.Digital.Mode/about/> FT8 Facebook Gruppe] und [<http://www.sigidwiki.com/wiki/FT8> Signal Identification Wiki].

+

+ FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [<https://ww-digi.com> World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")] 2019.

+

- Bis WSJT-X Version 1.6.0 wird mit dem *Algebraic Soft-Decision* Algorithmus von [<https://www.int.ei.tum.de/mitarbeiter/ehemalige-mitarbeiter/koetter/> Ralf Koetter] und [[http://www.jacobsschool.ucsd.edu/faculty/faculty\\_bios/index.sfe?fmp\\_recid=76](http://www.jacobsschool.ucsd.edu/faculty/faculty_bios/index.sfe?fmp_recid=76) Alexander Vardy] [<http://dx.doi.org/10.1109/TIT.2003.819332> (2003)] dekodiert. Dieser Dekoder ist patentiert und nicht im Public Domain.

+

+ Siehe auch: [[FT4]], [[IT65]], [[IT4]], [[IT9]], [[IT6M]], [[QRA64]], [[MSK144]], [[FSK441]], [[FST4]] und [[WSPR]].

Beginnend mit WSIT-X Version 1.7.0 wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [<https://www.ece.illinois.edu/directory/profile/s-franke> Steven J. Franke], [<https://www.qrz.com/db/K9AN> K9AN], und [<https://en.wikipedia.org/wiki>

- **/Joseph\_Hooton Taylor Jr. Joseph H. Taylor], [<https://www.qrz.com/db/K1JT> K1JT] in [[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor QEX 2016.pdf](http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FrankeTaylor%20QEX%202016.pdf) QEX-2016] veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der bisherige und wurde nicht patentiert.**

**JT65 wurde entwickelt und vorgestellt während 2003 für sehr schwache und langsam veränderliche Funkverbindungen, wie sie beispielsweise vorkommen im Zusammenhang mit Troposcatter und Erde-Mond-Erde Verbindungen. Die Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -25 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr nicht mehr wahrgenommen werden können.**

**Das [[https://wsjt.sourceforge.io/FT4 FT8 QEX.pdf](https://wsjt.sourceforge.io/FT4%20FT8%20QEX.pdf) FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll] wurde in einem [<http://www.arrl.org/qex> QEX Artikel] dokumentiert.**

- **Weitere Informationen: [<http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT> (Amateur radio software) WSJT (Wikipedia)], [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html> WSJT], [<http://ac4m.us/it65.html> AC4M Digital Radio Site], [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html> WSJT-X] und [<http://www.sigidwiki.com/wiki/JT65> Signal Identification Wiki].**

- **Siehe auch: [[JT4]], [[JT9]], [[JT6M]], [[QRA64]], [[FSK441]] und [[WSPR]].**

**[https://www.q4ifb.com/FT8\\_Hinson\\_tips\\_for\\_HF\\_DXers.pdf](https://www.q4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf)**

**[[Datei:FT8 Hinson tips for HF DXers.pdf|alternativtext=FT8 CC BY NG ZL2iFB|links|mini]]**

---

## Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:25 Uhr

---

### Digitale Betriebsarten im Detail\; FT8

---

FT8 ist eine digitale Betriebsart, die seit Juli 2017 existiert und die sehr geeignet ist für niedrige Sendeleistung ("QRP-Betrieb") und für Stationen mit Antennendefiziten. Diese Betriebsart wurde sehr rasch populär.

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

FT8 wurde entworfen für multi-hop [sporadic E](#), wenn die empfangenen Signale schwach sind und unter Schwund (engl.: fading) leiden, bzw. die Bandöffnungen nur kurzzeitig auftreten. In diesen Situationen wünscht man sich ein schnelles QSO, das die minimal notwendigen QSO-Details für ein QSL austauscht.

Einige Infos finden sich [hier](#) und [hier bei ARRL](#) sowie als Screenshots [hier auf der K1JT homepage](#) und in den Unterlagen zum Vortrag [FT8 in Theorie und Praxis](#) von Norbert Autengruber [OE4NAU](#) und Andreas Karner [OE3ANU](#), November 2017.

Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC. Zuerst eingeführt wurde FT8 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT-X v. 1.8.0](#) (siehe [deutschsprachiges Benutzerhandbuch](#)) durch [Joe Taylor, K1JT](#) und [Steven J. Franke, K9AN](#).

FT8 verwendet denselben [LDPC \(174,91\)-Code](#) wie [FT4](#). Die Modulation ist eine 8-Ton-Frequenzumtastung (8-[GFSK](#)) bei  $12000/1920 = 6,25$  Baud. Die Synchronisation verwendet  $7 \times 7$  [Costas-Arrays](#) am Anfang, in der Mitte und am Ende jeder Übertragung (siehe weiter unten). Übertragene Symbole tragen drei Bits, so dass die Gesamtzahl der Kanalsymbole  $174/3 + 21 = 79$  beträgt. Die insgesamt belegte Bandbreite beträgt  $8 \times 6,25 = 50$  Hz.

FT8 hat viele Gemeinsamkeiten mit [JT65](#), [JT9](#) und [JT4](#), aber der zeitliche Ablauf ist organisiert in Durchgängen von 15s Dauer. Deshalb können QSOs in FT8 viermal schneller als in JT65 und JT9 gefahren werden. Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung: JT65 und JT9 verwenden 72 Informationsbits pro Durchgang, während FT8 drei Informationsbits zusätzlich pro Durchgang definiert ( $72+3=75$ ). Die Verwendung (Bedeutung) der drei zusätzlichen Informationsbits wurde in WSJT-X Version 1.9 (Mai 2018) definiert ([FT8 DXpedition Mode](#), auch bekannt als "Fox and Hound" oder "F/H" Betrieb). Details zur JT65 und JT9 Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[The JT65 Communications Protocol](#)", der in der Zeitschrift [QEX](#) während 2005 veröffentlicht wurde.

Die Software bietet die Möglichkeit an, die Auswahl der jeweils folgenden Nachricht im FT8 QSO automatisch zu auszuwählen und zu senden. Das ist kein Luxus, weil man nur maximal 1,5s Zeit hat, für einen Mausclick nach der Dekodierung der vorigen Nachricht.

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für FT8 (Stand 2018). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist also die angezeigte Frequenz am Funkgerät. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

#### Dial Frequency

2190m		136,130 kHz
630m		474,200 kHz
160m		1,840 MHz
80m		3,573 MHz
60m		5,357 MHz
40m		7,074 MHz
30m		10,136 MHz
20m		14,074 MHz
17m		18,100 MHz
15m		21,074 MHz
12m		24,915 MHz
10m		28,074 MHz
6m		50,313 MHz
		interkontinentale QSO: 50,323 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben:	70,100 MHz
4m	in Österreich nicht freigegeben:	70,154 MHz
2m		144,174 MHz
1.25m	in Österreich nicht freigegeben:	222,174 MHz
70cm		432,174 MHz
70cm		432,500 MHz
23cm		1296,174 MHz
13cm		????,??? MHz
	QO-100 Satellit, Uplink:	2400,040 MHz
6cm		????,??? MHz
3cm		?????,??? MHz
1,25 cm		?????,??? MHz

Die PC-Uhr sollte auf <0,5 Sekunden genau sein. Zu beachten ist die Gesamt-Schaltzeit zwischen Senden und Empfangen, die auch von der Umschaltzeit einer Endstufe, auch der der Gegenstation, abhängt. Bei WSJT-X wird dir die DT (Differenz Time) zu empfangenen Stationen angezeigt. PC Zeit Einstellung z.B. mit Network Time, Kontrolle z.B. mit <https://time.is/>

In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Der FT8 Signalrapport für das S/N ist (wie der JT9 Signalrapport) beschränkt auf den Bereich zwischen -50 und +49 dB (diese Angabe muss noch überprüft werden!). In aktuellen FT8 Dekodern (Stand: WSJT-X 1.8.0) ist die S/N Skala in guter Näherung linear, stellt aber keineswegs eine Präzisionsmessung dar.

Moduliert wird mit einer achtstufigen Frequenzumtastung (8-FSK), die Symbolrate entspricht dem Tonabstand von 5.86 Hz. Die Wellenform hat stetige Phasenübergänge und eine konstante Einhüllende, was die Verwendung von nichtlinearen HF-Endstufen erlaubt. Die belegte Bandbreite beträgt 47 Hz. Damit ist die belegte Bandbreite größer als jene für JT9 bzw. etwa 1/4 der Bandbreite von JT65A oder weniger als die Hälfte von QRA64.

Die zeitliche Synchronisierung wird mittels dreier 7×7 [Costas Arrays](#) (zu Beginn, in der Mitte, und am Ende) erreicht. Es gibt 200 verschiedene Costas Arrays der Ordnung 7. Das für FT8 verwendete Costas Array ist die Permutation (2,5,6,0,4,1,3). Die folgende Graphik veranschaulicht die zeitliche Abfolge der 7 Synchronisierungstöne:

0	0	X	0	0	0	0
0	X	0	0	0	0	0
0	0	0	0	X	0	0
0	0	0	0	0	0	X
X	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	X	0
0	0	0	X	0	0	0

Daher sieht man im FT8 Signal keinen auffälligen Synchronisierungston bei der niedrigsten belegten Frequenz. Diese Neuerung bringt weitere 1,9 dB Vorteil gegenüber JT65.

Die Dauer eines Tx Durchgangs ist  $79 * \lceil \frac{12000|2048}{12000} \rceil = 13.48s$ .

Zur Vorwärtskorrektur der Übertragungsfehler kommt ein [Low Density Parity Check](#), LDPC (174,87), Code zur Anwendung. Dieser wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von [Steven J. Franke, K9AN](#), und [Joseph H. Taylor, K1JT](#) in [QEX-2016](#) veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der frühere und wurde nicht patentiert.

Die FT8 Empfangssignale sind erfolgreich dekodierbar bei Signal- zu Rauschverhältnissen bis ca. -20 dB. Dies erlaubt das Arbeiten von Stationen, deren Signale mit dem menschlichen Ohr kaum mehr wahrgenommen werden. Vielleicht kann die Dekodierungsgrenze mittels a posteriori Dekodierung auf -24 dB gedrückt werden (Das ist noch unbekannt).

Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT](#), [AC4M Digital Radio Site](#), [WSJT-X FT8 Facebook Gruppe](#) und [Signal Identification Wiki](#).

FT8 und FT4 sind die Betriebsmodi des allerersten [[World Wide Digi DX Contest \("WW Digi"\)](#)] 2019.

Siehe auch: [FT4](#), [JT65](#), [JT4](#), [JT9](#), [JT6M](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [FSK441](#), [FST4](#) und [WSPR](#).

Das [FT4 und FT8 Übertragungsprotokoll](#) wurde in einem [QEX Artikel](#) dokumentiert.

[https://www.g4ifb.com/FT8\\_Hinson\\_tips\\_for\\_HF\\_DXers.pdf](https://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf)

