

Inhaltsverzeichnis

1. D-STAR Linking	14
2. Benutzer:Oe3msu	8



D-STAR Linking

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 31. März 2009, 17:51 Uhr (Q uelltext anzeigen)

Oe3msu (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 4:

=== Vorbemerkung:===

/OE5XOLB" in YOUR sich zu einem 2. Repeater zu verbinden, gibt es auch eine 2. Möglichkeit maximal 3 Repeater zu "verlinken." d.h. zu verbinden.

Neben der Möglichkeit durch Eingabe von "

"Das bedeutet, daß diese 3 Repeater von allen Benützern auch mit "YOUR: CQCQCQ" gehört und besprochen werden können.'''

Für Mobilisten ist dies die einfachere Möglichkeit ohne das "YOUR:" dauernd ändern zu müssen um sich **mit** einem anderen gewüschten Repeater zu verbinden.

=== Einstellungen: ===

Zeile 28:

MYCALL: beliebig (aber das eigene - HI)

"OE5XOLBL" bedeutet, daß der Repeater "OE5XOL" am Port "B" (70cm) "L" (=gelinkt) werden soll. Da es sich um 8 Zeichen handelt, ist hier kein Zwischenabstand notwendig; das L steht an 8. Stelle und dort gehört es hin.

Version vom 1. April 2009, 10:23 Uhr (Qu elltext anzeigen)

Oe3msu (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 4:

=== Vorbemerkung:===

Neben der Möglichkeit durch Eingabe von " /OE5XOLB" in "YOUR:" sich zu einem 2. Repeater zu verbinden, gibt es auch eine 2. Möglichkeit maximal 3 Repeater zu "'verlinken." d.h. zu verbinden.

"Das bedeutet, daß diese 3 Repeater von allen Benützern auch mit "YOUR: CQCQCQ" gehört und besprochen werden können.'''

Für Mobilisten ist dies die einfachere Möglichkeit ohne das "YOUR:" dauernd ändern zu müssen, um sich **über** einem anderen gewüschten Repeater zu verbinden.

=== Einstellungen: ===

Zeile 28:

MYCALL: beliebig (aber das eigene - HI)

"OE5XOLBL" bedeutet, daß der Repeater "OE5XOL" am Port "B" (70cm) "L" (=gelinkt) werden soll. Da es sich in diesem Fall um 8 Zeichen handelt, ist hier kein Zwischenabstand notwendig; das L steht an 8. Stelle und dort gehört es hin.



Sollte der Repeater ein weniger als 6stelliges Rufzeichen haben (in **DL,EA und SV** gibt es solche), dann muss das "A","B" oder "C" (je nach Band) an 7.Stelle und das "L" an 8. Stelle stehen.

(z.B.: SZ1SV [Athen]: "SZ1SV(leer)BL". oder EA5A [Barcelona]: "EA5A(leer,leer) BL".

Der Link wird dann aufgebaut und durch die Ansage: ""Emergency System linked"" bestätigt. (ev. ist es notwendig den Aufbau ein 2. mal durchzuführen, wen n dann keine Melding kommt ist der Repeater, den man verlinken wollte nicht dafür freigeschaltet).

====Führen eines QSO:====

Nachdem man den Link aufgebaut hat, sollte man unbedingt wieder auf "YOUR: CQCQCQ" gehen, sonst wird bei jedem Durchgang neuerlich versucht die Linkstrecke aufzubauen. Mit "CQCQCQ kann man nun rufen und die Benützer des gelinkten Repeaters müssen nicht mehr ein Rufzeichen in YOUR eingeben, sondern bleiben auf ihren einstellungen für Lokal. RPT1: Repeater B, RPT2: Repeater G (RPT2 ist jedoch wichtig und sollte so und so immer eingetragen sein).

====Abschluss des QSO:====

Ausgabe: 29.05.2024

Sollte der Repeater ein weniger als 6stelliges Rufzeichen haben (in **Europa** gibt es solche), dann muss das "A", "B" oder "C" (je nach Band) an 7.Stelle und das "L" an 8. Stelle stehen.

(z.B.: SZ1SV [Athen]: "SZ1SV(leer)BL". oder EA5A [Barcelona]: "EA5A(leer,leer) BL".

Der Link wird dann aufgebaut und durch die Ansage: ""Emergency System linked"" bestätigt. (ev. ist es notwendig den Aufbau ein 2. Mal durchzuführen; wen n dann keine Melding kommt ist der Repeater, den man verlinken wollte nicht dafür freigeschaltet).

====Führen eines QSO:====

Nachdem man den Link aufgebaut hat, sollte man unbedingt wieder auf "YOUR: CQCQCQ" gehen, sonst wird bei jedem Durchgang neuerlich versucht die Linkstrecke aufzubauen. Mit "YOUR: CQCQ CQ" kann man nun rufen und kommt auf allen gelinkten Repeater heraus. Die B enützer des gelinkten Repeaters müssen nicht mehr ein Rufzeichen in YOUR eingeben, sondern bleiben auf ihren Einste llungen für Lokal. RPT1: Repeater B, RPT2: Repeater G (RPT2 ist jedoch wichtig und sollte so und so immer eingetragen sein).

====Abschluss des QSO:====



ist es **ausserdem** wichtig die Ausserdem ist es wichtig die "'Linkstrecke wieder abzubauen'". Dies "'Linkstrecke wieder abzubauen'". Dies kann von jedem Benutzer durchgeführt kann von jedem Benutzer durchgeführt werden. werden. Er sollte sich aber davon überzeugen, daß **Dieser** sollte sich aber davon überzeugen, nicht noch ein anderes qso zustande daß nicht noch ein anderes qso zustande kommt. kommt. "Die Eistellungen dazu:" "Die Eistellungen dazu:" YOUR: lerr,leer,leer,leer,leer,leer,leer "U" YOUR: lerr,leer,leer,leer,leer,leer,leer "U" (wie **unlink**), d.h. "'das U muss an der 8. (wie **Unlink**), d.h. "das U muss an der 8. Stelle stehen''' und davor nix. Stelle stehen" und davor nix. RPT1 und RPT2 bleiben gleich. RPT1 und RPT2 bleiben gleich. Zeile 55: Zeile 55: Bisher ist es leider noch nicht möglich ein Bisher ist es leider noch nicht möglich ein automatisches "Timeout" zu automatisches "Timeout" zu programmieren, aber es wird daran programmieren, aber es wird daran gearbeitet. gearbeitet. Sollten 2. Repeater verlinkt sein, so Sollten 2 Repeater verlinkt sein, so werden durch das "U" beide Linkstrecken gekappt. werden durch das "U" beide Linkstrecken gekappt. Bestätigt wird der "Unlink" durch die Bestätigt wird der "Unlink" durch die Sprachausgabe: ""Emergency System Sprachausgabe: ""Emergency System unlinked"''' unlinked"'''

Version vom 1. April 2009, 10:23 Uhr

Inhaltsverzeichnis	
1 Vorbemerkung:	18
2 Einstellungen:	18
2.1 Linkstrecke aufbauen:	18





2.2 Führen eines QSO:	8
2.3 Abschluss des QSO:	9
3 Dazu noch ein Tipp:	9



Vorbemerkung:

Neben der Möglichkeit durch Eingabe von "/OE5XOLB" in "YOUR:" sich zu einem 2. Repeater zu verbinden, gibt es auch eine 2. Möglichkeit maximal 3 Repeater zu **verlinken.** d.h. zu verbinden.

Das bedeutet, daß diese 3 Repeater von allen Benützern auch mit "YOUR: CQCQCQ" gehört und besprochen werden können.

Für Mobilisten ist dies die einfachere Möglichkeit ohne das "YOUR:" dauernd ändern zu müssen, um sich über einem anderen gewüschten Repeater zu verbinden.

Einstellungen:

Wie vieles bei D-STAR sind auch diese Einstellungen etwas kompliziert!

Linkstrecke aufbauen:

Am besten an einem Beispiel:

Ich will OE1XDS mit OE5XOL verlinken:

YOUR: "OE5XOLBL"

RPT1: "OE1XDS B"

RPT2: "OE1XDS G"

MYCALL: beliebig (aber das eigene - HI)

"OE5XOLBL" bedeutet, daß der Repeater "OE5XOL" am Port "B" (70cm) "L" (=gelinkt) werden soll. Da es sich in diesem Fall um 8 Zeichen handelt, ist hier kein Zwischenabstand notwendig; das L steht an 8. Stelle und dort gehört es hin.

Sollte der Repeater ein weniger als 6-stelliges Rufzeichen haben (in Europa gibt es solche), dann muss das "A", "B" oder "C" (je nach Band) an 7.Stelle und das "L" an 8. Stelle stehen. (z.B.: SZ1SV [Athen]: "SZ1SV(leer)BL". oder EA5A [Barcelona]: "EA5A(leer,leer)BL".

Der Link wird dann aufgebaut und durch die Ansage: "**Emergency System linked**" bestätigt. (ev. ist es notwendig den Aufbau ein 2. Mal durchzuführen; wenn dann keine Melding kommt ist der Repeater, den man verlinken wollte nicht dafür freigeschaltet).

Führen eines QSO:

Nachdem man den Link aufgebaut hat, sollte man unbedingt wieder auf "YOUR: CQCQCQ" gehen, sonst wird bei jedem Durchgang neuerlich versucht die Linkstrecke aufzubauen. Mit "YOUR: CQCQCQ" kann man nun rufen und kommt auf allen gelinkten Repeater heraus. Die Benützer des gelinkten Repeaters müssen nicht mehr ein Rufzeichen in YOUR eingeben, sondern bleiben auf ihren Einstellungen für Lokal. RPT1: Repeater B, RPT2: Repeater G (RPT2 ist jedoch wichtig und sollte so und so immer eingetragen sein).



Abschluss des QSO:

Ausserdem ist es wichtig die **Linkstrecke wieder abzubauen**. Dies kann von jedem Benutzer durchgeführt werden. Dieser sollte sich aber davon überzeugen, daß nicht noch ein anderes qso zustande kommt.

Die Eistellungen dazu:

YOUR: lerr,leer,leer,leer,leer,leer,leer "U" (wie Unlink), d.h. das U muss an der 8. Stelle stehen und davor nix.

RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Bisher ist es leider noch nicht möglich ein automatisches "Timeout" zu programmieren, aber es wird daran gearbeitet.

Sollten 2 Repeater verlinkt sein, so werden durch das "U" beide Linkstrecken gekappt.

Bestätigt wird der "Unlink" durch die Sprachausgabe: "Emergency System unlinked"

Dazu noch ein Tipp:

ich habe meine Memorys folgendermaßen gefüllt:

135: -UNLINK-

136: -CQCQCQ-

137: LXDS>XOL

138: LXDS>XDE

und so weiter

144: -CQCQCQ-

145: -UNKLINK-

Damit habe ich nie weit zum "CQ" und/oder zum "UNLINK"

Viel Spass und vorsichtig testen.



D-STAR Linking: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 31. März 2009, 17:51 Uhr (Q uelltext anzeigen)

Oe3msu (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 4:

=== Vorbemerkung:===

Zeile 4:

=== Vorbemerkung:===

Neben der Möglichkeit durch Eingabe von " /OE5XOLB" in YOUR sich zu einem 2.

Repeater zu verbinden, gibt es auch eine 2. Möglichkeit maximal 3 Repeater zu "verlinken." d.h. zu verbinden.

"Das bedeutet, daß diese 3 Repeater von allen Benützern auch mit "YOUR: CQCQCQ" gehört und besprochen werden können."

Für Mobilisten ist dies die einfachere Möglichkeit ohne das "YOUR:" dauernd ändern zu müssen um sich **mit** einem anderen gewüschten Repeater zu verbinden.

=== Einstellungen: ===

Neben der Möglichkeit durch Eingabe von " /OE5XOLB" in "YOUR:" sich zu einem 2.

Version vom 1. April 2009, 10:23 Uhr (Qu

elltext anzeigen)

Oe3msu (Diskussion | Beiträge)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Repeater zu verbinden, gibt es auch eine 2. Möglichkeit maximal 3 Repeater zu "verlinken." d.h. zu verbinden.

"'Das bedeutet, daß diese 3 Repeater von allen Benützern auch mit "YOUR: CQCQCQ" gehört und besprochen werden können.'"

Für Mobilisten ist dies die einfachere Möglichkeit ohne das "YOUR:" dauernd ändern zu müssen, um sich **über** einem anderen gewüschten Repeater zu verbinden.

=== Einstellungen: ===

Zeile 28:

MYCALL: beliebig (aber das eigene - HI)

"OE5XOLBL" bedeutet, daß der Repeater
"OE5XOL" am Port "B" (70cm) "L"
(=gelinkt) werden soll. Da es sich um 8
Zeichen handelt, ist hier kein
Zwischenabstand notwendig; das L steht
an 8. Stelle und dort gehört es hin.

Zeile 28:

MYCALL: beliebig (aber das eigene - HI)

"OE5XOLBL" bedeutet, daß der Repeater
"OE5XOL" am Port "B" (70cm) "L"
(=gelinkt) werden soll. Da es sich in
diesem Fall um 8 Zeichen handelt, ist
hier kein Zwischenabstand notwendig; das
L steht an 8. Stelle und dort gehört es hin.



Sollte der Repeater ein weniger als 6stelliges Rufzeichen haben (in **DL,EA und SV** gibt es solche), dann muss das "A","B" oder "C" (je nach Band) an 7.Stelle und das "L" an 8. Stelle stehen.

(z.B.: SZ1SV [Athen]: "SZ1SV(leer)BL". oder EA5A [Barcelona]: "EA5A(leer,leer) BL".

Der Link wird dann aufgebaut und durch die Ansage: ""Emergency System linked"" bestätigt. (ev. ist es notwendig den Aufbau ein 2. mal durchzuführen, wen + n dann keine Melding kommt ist der Repeater, den man verlinken wollte nicht dafür freigeschaltet).

====Führen eines QSO:====

Nachdem man den Link aufgebaut hat, sollte man unbedingt wieder auf "YOUR: CQCQCQ" gehen, sonst wird bei jedem Durchgang neuerlich versucht die Linkstrecke aufzubauen. Mit "CQCQCQ kann man nun rufen und die Benützer des gelinkten Repeaters müssen nicht mehr ein Rufzeichen in YOUR eingeben, sondern bleiben auf ihren einstellungen für Lokal. RPT1: Repeater B, RPT2: Repeater G (RPT2 ist jedoch wichtig und sollte so und so immer eingetragen sein).

====Abschluss des QSO:====

Sollte der Repeater ein weniger als 6stelliges Rufzeichen haben (in **Europa** gibt es solche), dann muss das "A", "B" oder "C" (je nach Band) an 7.Stelle und das "L" an 8. Stelle stehen.

(z.B.: SZ1SV [Athen]: "SZ1SV(leer)BL". oder EA5A [Barcelona]: "EA5A(leer,leer) BL".

Der Link wird dann aufgebaut und durch die Ansage: ""Emergency System linked"" bestätigt. (ev. ist es notwendig den Aufbau ein 2. **Mal** durchzuführen; wen n dann keine Melding kommt ist der Repeater, den man verlinken wollte nicht dafür freigeschaltet).

====Führen eines QSO:====

Nachdem man den Link aufgebaut hat, sollte man unbedingt wieder auf "YOUR: CQCQCQ" gehen, sonst wird bei jedem Durchgang neuerlich versucht die Linkstrecke aufzubauen. Mit "YOUR: CQCQ CQ" kann man nun rufen und kommt auf allen gelinkten Repeater heraus. Die B enützer des gelinkten Repeaters müssen nicht mehr ein Rufzeichen in YOUR eingeben, sondern bleiben auf ihren Einste Ilungen für Lokal. RPT1: Repeater B, RPT2: Repeater G (RPT2 ist jedoch wichtig und sollte so und so immer eingetragen sein).

====Abschluss des QSO:====



ist es **ausserdem** wichtig die Ausserdem ist es wichtig die "'Linkstrecke wieder abzubauen'". Dies "'Linkstrecke wieder abzubauen'". Dies kann von jedem Benutzer durchgeführt kann von jedem Benutzer durchgeführt werden. werden. Er sollte sich aber davon überzeugen, daß **Dieser** sollte sich aber davon überzeugen, nicht noch ein anderes qso zustande daß nicht noch ein anderes qso zustande kommt. kommt. "Die Eistellungen dazu:" "Die Eistellungen dazu:" YOUR: lerr,leer,leer,leer,leer,leer,leer "U" YOUR: lerr,leer,leer,leer,leer,leer,leer "U" (wie **unlink**), d.h. "'das U muss an der 8. (wie **Unlink**), d.h. "das U muss an der 8. Stelle stehen''' und davor nix. Stelle stehen" und davor nix. RPT1 und RPT2 bleiben gleich. RPT1 und RPT2 bleiben gleich. Zeile 55: Zeile 55: Bisher ist es leider noch nicht möglich ein Bisher ist es leider noch nicht möglich ein automatisches "Timeout" zu automatisches "Timeout" zu programmieren, aber es wird daran programmieren, aber es wird daran gearbeitet. gearbeitet. Sollten 2. Repeater verlinkt sein, so Sollten 2 Repeater verlinkt sein, so werden durch das "U" beide Linkstrecken gekappt. werden durch das "U" beide Linkstrecken gekappt. Bestätigt wird der "Unlink" durch die Bestätigt wird der "Unlink" durch die Sprachausgabe: ""Emergency System Sprachausgabe: ""Emergency System unlinked"''' unlinked"''' Version vom 1. April 2009, 10:23 Uhr

Inhaltsverzeichnis	
1 Vorbemerkung:	12
2 Einstellungen:	12
2.1 Linkstrecke aufbauen:	12





2.2 Führen eines QSO:	12
2.3 Abschluss des QSO:	13
3 Dazu noch ein Tipp:	13



Vorbemerkung:

Neben der Möglichkeit durch Eingabe von "/OE5XOLB" in "YOUR:" sich zu einem 2. Repeater zu verbinden, gibt es auch eine 2. Möglichkeit maximal 3 Repeater zu **verlinken.** d.h. zu verbinden.

Das bedeutet, daß diese 3 Repeater von allen Benützern auch mit "YOUR: CQCQCQ" gehört und besprochen werden können.

Für Mobilisten ist dies die einfachere Möglichkeit ohne das "YOUR:" dauernd ändern zu müssen, um sich über einem anderen gewüschten Repeater zu verbinden.

Einstellungen:

Wie vieles bei D-STAR sind auch diese Einstellungen etwas kompliziert!

Linkstrecke aufbauen:

Am besten an einem Beispiel:

Ich will OE1XDS mit OE5XOL verlinken:

YOUR: "OE5XOLBL"

RPT1: "OE1XDS B"

RPT2: "OE1XDS G"

MYCALL: beliebig (aber das eigene - HI)

"OE5XOLBL" bedeutet, daß der Repeater "OE5XOL" am Port "B" (70cm) "L" (=gelinkt) werden soll. Da es sich in diesem Fall um 8 Zeichen handelt, ist hier kein Zwischenabstand notwendig; das L steht an 8. Stelle und dort gehört es hin.

Sollte der Repeater ein weniger als 6-stelliges Rufzeichen haben (in Europa gibt es solche), dann muss das "A", "B" oder "C" (je nach Band) an 7.Stelle und das "L" an 8. Stelle stehen. (z.B.: SZ1SV [Athen]: "SZ1SV(leer)BL". oder EA5A [Barcelona]: "EA5A(leer,leer)BL".

Der Link wird dann aufgebaut und durch die Ansage: "**Emergency System linked**" bestätigt. (ev. ist es notwendig den Aufbau ein 2. Mal durchzuführen; wenn dann keine Melding kommt ist der Repeater, den man verlinken wollte nicht dafür freigeschaltet).

Führen eines QSO:

Nachdem man den Link aufgebaut hat, sollte man unbedingt wieder auf "YOUR: CQCQCQ" gehen, sonst wird bei jedem Durchgang neuerlich versucht die Linkstrecke aufzubauen. Mit "YOUR: CQCQCQ" kann man nun rufen und kommt auf allen gelinkten Repeater heraus. Die Benützer des gelinkten Repeaters müssen nicht mehr ein Rufzeichen in YOUR eingeben, sondern bleiben auf ihren Einstellungen für Lokal. RPT1: Repeater B, RPT2: Repeater G (RPT2 ist jedoch wichtig und sollte so und so immer eingetragen sein).



Abschluss des QSO:

Ausserdem ist es wichtig die **Linkstrecke wieder abzubauen**. Dies kann von jedem Benutzer durchgeführt werden. Dieser sollte sich aber davon überzeugen, daß nicht noch ein anderes qso zustande kommt.

Die Eistellungen dazu:

YOUR: lerr,leer,leer,leer,leer,leer,leer "U" (wie Unlink), d.h. das U muss an der 8. Stelle stehen und davor nix.

RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Bisher ist es leider noch nicht möglich ein automatisches "Timeout" zu programmieren, aber es wird daran gearbeitet.

Sollten 2 Repeater verlinkt sein, so werden durch das "U" beide Linkstrecken gekappt.

Bestätigt wird der "Unlink" durch die Sprachausgabe: "Emergency System unlinked"

Dazu noch ein Tipp:

ich habe meine Memorys folgendermaßen gefüllt:

135: -UNLINK-

136: -CQCQCQ-

137: LXDS>XOL

138: LXDS>XDE

und so weiter

144: -CQCQCQ-

145: -UNKLINK-

Damit habe ich nie weit zum "CQ" und/oder zum "UNLINK"

Viel Spass und vorsichtig testen.



D-STAR Linking: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 31. März 2009, 17:51 Uhr (Q uelltext anzeigen)

Oe3msu (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 4:

=== Vorbemerkung:===

Zeile 4:

=== Vorbemerkung:===

Neben der Möglichkeit durch Eingabe von " /OE5XOLB" in YOUR sich zu einem 2. Repeater zu verbinden, gibt es auch eine

2. Möglichkeit maximal 3 Repeater zu "verlinken." d.h. zu verbinden.

"Das bedeutet, daß diese 3 Repeater von allen Benützern auch mit "YOUR: CQCQCQ" gehört und besprochen werden können."

Für Mobilisten ist dies die einfachere Möglichkeit ohne das "YOUR:" dauernd ändern zu müssen um sich **mit** einem anderen gewüschten Repeater zu verbinden.

=== Einstellungen: ===

Neben der Möglichkeit durch Eingabe von "
/OE5XOLB" in "YOUR:" sich zu einem 2.
Repeater zu verbinden, gibt es auch eine
2. Möglichkeit maximal 3 Repeater zu
"'verlinken.'" d.h. zu verbinden.

Version vom 1. April 2009, 10:23 Uhr (Qu

elltext anzeigen)

Oe3msu (Diskussion | Beiträge)

Zum nächsten Versionsunterschied →

"Das bedeutet, daß diese 3 Repeater von allen Benützern auch mit "YOUR: CQCQCQ" gehört und besprochen werden können."

Für Mobilisten ist dies die einfachere Möglichkeit ohne das "YOUR:" dauernd ändern zu müssen, um sich **über** einem anderen gewüschten Repeater zu verbinden.

=== Einstellungen: ===

Zeile 28:

MYCALL: beliebig (aber das eigene - HI)

"OE5XOLBL" bedeutet, daß der Repeater
"OE5XOL" am Port "B" (70cm) "L"
(=gelinkt) werden soll. Da es sich um 8
Zeichen handelt, ist hier kein
Zwischenabstand notwendig; das L steht
an 8. Stelle und dort gehört es hin.

Zeile 28:

MYCALL: beliebig (aber das eigene - HI)

"OE5XOLBL" bedeutet, daß der Repeater
"OE5XOL" am Port "B" (70cm) "L"
(=qelinkt) werden soll. Da es sich in
diesem Fall um 8 Zeichen handelt, ist
hier kein Zwischenabstand notwendig; das
L steht an 8. Stelle und dort gehört es hin.



Sollte der Repeater ein weniger als 6stelliges Rufzeichen haben (in DL,EA und

SV gibt es solche), dann muss das "A","B"
oder "C" (je nach Band) an 7.Stelle und
das "L" an 8. Stelle stehen.

(z.B.: SZ1SV [Athen]: "SZ1SV(leer)BL". oder EA5A [Barcelona]: "EA5A(leer,leer) BL".

Der Link wird dann aufgebaut und durch die Ansage: ""Emergency System linked"" bestätigt. (ev. ist es notwendig den Aufbau ein 2. mal durchzuführen, wen + n dann keine Melding kommt ist der Repeater, den man verlinken wollte nicht dafür freigeschaltet).

====Führen eines QSO:====

Nachdem man den Link aufgebaut hat, sollte man unbedingt wieder auf "YOUR: CQCQCQ" gehen, sonst wird bei jedem Durchgang neuerlich versucht die Linkstrecke aufzubauen. Mit "CQCQCQ kann man nun rufen und die Benützer des gelinkten Repeaters müssen nicht mehr ein Rufzeichen in YOUR eingeben, sondern bleiben auf ihren einstellungen für Lokal. RPT1: Repeater B, RPT2: Repeater G (RPT2 ist jedoch wichtig und sollte so und so immer eingetragen sein).

====Abschluss des QSO:====

Ausgabe: 29.05.2024

Sollte der Repeater ein weniger als 6stelliges Rufzeichen haben (in **Europa** gibt es solche), dann muss das "A", "B" oder "C" (je nach Band) an 7.Stelle und das "L" an 8. Stelle stehen.

(z.B.: SZ1SV [Athen]: "SZ1SV(leer)BL". oder EA5A [Barcelona]: "EA5A(leer,leer) BL".

Der Link wird dann aufgebaut und durch die Ansage: ""Emergency System linked"" bestätigt. (ev. ist es notwendig den Aufbau ein 2. Mal durchzuführen; wen n dann keine Melding kommt ist der Repeater, den man verlinken wollte nicht dafür freigeschaltet).

====Führen eines QSO:====

Nachdem man den Link aufgebaut hat, sollte man unbedingt wieder auf "YOUR: CQCQCQ" gehen, sonst wird bei jedem Durchgang neuerlich versucht die Linkstrecke aufzubauen. Mit "YOUR: CQCQ CQ" kann man nun rufen und kommt auf allen gelinkten Repeater heraus. Die B enützer des gelinkten Repeaters müssen nicht mehr ein Rufzeichen in YOUR eingeben, sondern bleiben auf ihren Einste Ilungen für Lokal. RPT1: Repeater B, RPT2: Repeater G (RPT2 ist jedoch wichtig und sollte so und so immer eingetragen sein).

====Abschluss des QSO:====



ist es **ausserdem** wichtig die Ausserdem ist es wichtig die "'Linkstrecke wieder abzubauen'". Dies "'Linkstrecke wieder abzubauen'". Dies kann von jedem Benutzer durchgeführt kann von jedem Benutzer durchgeführt werden. werden. Er sollte sich aber davon überzeugen, daß **Dieser** sollte sich aber davon überzeugen, nicht noch ein anderes qso zustande daß nicht noch ein anderes qso zustande kommt. kommt. "Die Eistellungen dazu:" "Die Eistellungen dazu:" YOUR: lerr,leer,leer,leer,leer,leer,leer "U" YOUR: lerr,leer,leer,leer,leer,leer,leer "U" (wie **unlink**), d.h. "'das U muss an der 8. (wie **Unlink**), d.h. "das U muss an der 8. Stelle stehen''' und davor nix. Stelle stehen" und davor nix. RPT1 und RPT2 bleiben gleich. RPT1 und RPT2 bleiben gleich. Zeile 55: Zeile 55: Bisher ist es leider noch nicht möglich ein Bisher ist es leider noch nicht möglich ein automatisches "Timeout" zu automatisches "Timeout" zu programmieren, aber es wird daran programmieren, aber es wird daran gearbeitet. gearbeitet. Sollten 2. Repeater verlinkt sein, so Sollten 2 Repeater verlinkt sein, so werden durch das "U" beide Linkstrecken gekappt. werden durch das "U" beide Linkstrecken gekappt. Bestätigt wird der "Unlink" durch die Bestätigt wird der "Unlink" durch die Sprachausgabe: ""Emergency System Sprachausgabe: ""Emergency System unlinked"''' unlinked"'''

Version vom 1. April 2009, 10:23 Uhr

Inhaltsverzeichnis	
1 Vorbemerkung:	18
2 Einstellungen:	18
2.1 Linkstrecke aufbauen:	18





2.2 Führen eines QSO:	
2.3 Abschluss des QSO:	
3 Dazu noch ein Tipp:	



Vorbemerkung:

Neben der Möglichkeit durch Eingabe von "/OE5XOLB" in "YOUR:" sich zu einem 2. Repeater zu verbinden, gibt es auch eine 2. Möglichkeit maximal 3 Repeater zu **verlinken.** d.h. zu verbinden.

Das bedeutet, daß diese 3 Repeater von allen Benützern auch mit "YOUR: CQCQCQ" gehört und besprochen werden können.

Für Mobilisten ist dies die einfachere Möglichkeit ohne das "YOUR:" dauernd ändern zu müssen, um sich über einem anderen gewüschten Repeater zu verbinden.

Einstellungen:

Wie vieles bei D-STAR sind auch diese Einstellungen etwas kompliziert!

Linkstrecke aufbauen:

Am besten an einem Beispiel:

Ich will OE1XDS mit OE5XOL verlinken:

YOUR: "OE5XOLBL"

RPT1: "OE1XDS B"

RPT2: "OE1XDS G"

MYCALL: beliebig (aber das eigene - HI)

"OE5XOLBL" bedeutet, daß der Repeater "OE5XOL" am Port "B" (70cm) "L" (=gelinkt) werden soll. Da es sich in diesem Fall um 8 Zeichen handelt, ist hier kein Zwischenabstand notwendig; das L steht an 8. Stelle und dort gehört es hin.

Sollte der Repeater ein weniger als 6-stelliges Rufzeichen haben (in Europa gibt es solche), dann muss das "A", "B" oder "C" (je nach Band) an 7.Stelle und das "L" an 8. Stelle stehen. (z.B.: SZ1SV [Athen]: "SZ1SV(leer)BL". oder EA5A [Barcelona]: "EA5A(leer,leer)BL".

Der Link wird dann aufgebaut und durch die Ansage: "**Emergency System linked**" bestätigt. (ev. ist es notwendig den Aufbau ein 2. Mal durchzuführen; wenn dann keine Melding kommt ist der Repeater, den man verlinken wollte nicht dafür freigeschaltet).

Führen eines QSO:

Nachdem man den Link aufgebaut hat, sollte man unbedingt wieder auf "YOUR: CQCQCQ" gehen, sonst wird bei jedem Durchgang neuerlich versucht die Linkstrecke aufzubauen. Mit "YOUR: CQCQCQ" kann man nun rufen und kommt auf allen gelinkten Repeater heraus. Die Benützer des gelinkten Repeaters müssen nicht mehr ein Rufzeichen in YOUR eingeben, sondern bleiben auf ihren Einstellungen für Lokal. RPT1: Repeater B, RPT2: Repeater G (RPT2 ist jedoch wichtig und sollte so und so immer eingetragen sein).



Abschluss des QSO:

Ausserdem ist es wichtig die **Linkstrecke wieder abzubauen**. Dies kann von jedem Benutzer durchgeführt werden. Dieser sollte sich aber davon überzeugen, daß nicht noch ein anderes qso zustande kommt.

Die Eistellungen dazu:

YOUR: lerr,leer,leer,leer,leer,leer,leer "U" (wie Unlink), d.h. das U muss an der 8. Stelle stehen und davor nix.

RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Bisher ist es leider noch nicht möglich ein automatisches "Timeout" zu programmieren, aber es wird daran gearbeitet.

Sollten 2 Repeater verlinkt sein, so werden durch das "U" beide Linkstrecken gekappt.

Bestätigt wird der "Unlink" durch die Sprachausgabe: "Emergency System unlinked"

Dazu noch ein Tipp:

ich habe meine Memorys folgendermaßen gefüllt:

135: -UNLINK-

136: -CQCQCQ-

137: LXDS>XOL

138: LXDS>XDE

und so weiter

144: -CQCQCQ-

145: -UNKLINK-

Damit habe ich nie weit zum "CQ" und/oder zum "UNLINK"

Viel Spass und vorsichtig testen.