
Inhaltsverzeichnis

Einführung APRS

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 24. Januar 2021, 14:45 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe7aai ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Hinweis Download ergänzt)

← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 18. April 2021, 14:32 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe7aai ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Ergänzung LoRaAPRS, DMR Konfiguration
AnyTone, Link zu Einführungsvortrag
aktualisiert.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

Zeile 1:

[[Kategorie:APRS]]

–

Es gibt **mehrere** Möglichkeiten in APRS
(Automatic Packet Reporting System) qrv
zu werden:

–

=== Ich will von zuhause aus nur im
Internet qrv werden und/oder sehen, wer
qrv ist: ===

Im Internet gibt es viele Websites, auf
denen man die Stationen verfolgen kann.
Z.B. bei [http://www.db0anf.de/app/aprs
DB0ANF] (rechts oben CALL eingeben),
dem mittlerweile sehr beliebten Server
[http://aprs.fi/ aprs.fi] aus Finnland bei
[https://www.aprsdirect.com/ APRS Direct]
bei [https://www.agwtracker.com/
AGWTracker] oder bei [http://www.
openaprs.net/ OpenAPRS].

Mit Hilfe der Programme [[DXL_-_APRSmap
| APRSmap (neu!)]], [http://www.ui-view.
org/ UI-View], [http://www.winaprs.com
/downloads/ WinAPRS] oder [https://www.
agwtracker.com/ AGWTracker] kann man
auch selbst für alle im Internet sichtbar
werden.

Zeile 1:

[[Kategorie:APRS]]

+

Es gibt **unzählige** Möglichkeiten in APRS
(Automatic Packet Reporting System) qrv
zu werden:

+

===Ich will von zuhause aus nur im
Internet qrv werden und/oder sehen, wer
qrv ist:===

Im Internet gibt es viele Websites, auf
denen man die Stationen verfolgen kann.
Z.B. bei [http://www.db0anf.de/app/aprs
DB0ANF] (rechts oben CALL eingeben),
dem mittlerweile sehr beliebten Server
[http://aprs.fi/ aprs.fi] aus Finnland bei
[https://www.aprsdirect.com/ APRS Direct]
bei [https://www.agwtracker.com/
AGWTracker] oder bei [http://www.
openaprs.net/ OpenAPRS].

Mit Hilfe der Programme [[DXL_-_APRSmap
| APRSmap (neu!)]], [http://www.ui-view.
org/ UI-View], [http://www.winaprs.com
/downloads/ WinAPRS] oder [https://www.
agwtracker.com/ AGWTracker] kann man
auch selbst für alle im Internet sichtbar
werden.

<p>Außerdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden. Dazu ist ein Breitbandinternetanschluss von Vorteil, jedoch kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so einschränken, daß das übertragene Datenvolumen auf ein geringes Ausmaß beschränkt werden kann.</p>	<p>Außerdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden. Dazu ist ein Breitbandinternetanschluss von Vorteil, jedoch kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so einschränken, dass das übertragene Datenvolumen auf ein geringes Ausmaß beschränkt werden kann.</p>
<p>Für UI-View und WinAPRS sind ausreichend Karten im Internet verfügbar. Notfalls (für Österreich) oe3msu anschreiben.</p>	<p>Für UI-View und WinAPRS sind ausreichend Karten im Internet verfügbar. Notfalls (für Österreich) oe3msu anschreiben.</p>
<p>Es ist aber kein Problem eigene Karten für UI-View zu erstellen. Mit Hilfe von AddOns ist auch ein dynamisches Nachladen der Karten aus dem Internet möglich.</p>	<p>Es ist aber kein Problem eigene Karten für UI-View zu erstellen. Mit Hilfe von AddOns ist auch ein dynamisches Nachladen der Karten aus dem Internet möglich.</p>
<p>Zeile 19:</p>	<p>Zeile 19:</p>
<p></gallery></p>	<p></gallery></p>
<p></p>	<p></p>
<p>=== Ich will, von zuhause aus auch auf HF (144,800 Mhz) qrv sein: ===</p>	<p>===Ich will, von zuhause aus auch auf HF (144,800 Mhz) qrv sein:===</p>
<p></p>	<p></p>
<p>Mittels der oben genannten Programme ist es auch möglich über ein einfaches 2-Meter Funkgerät seine eigene Station über die Frequenz 144,800 Mhz sichtbar zu machen oder den lokalen APRS - Aussendungen zuzuhören und auf den Karten sichtbar zu machen.</p>	<p>Mittels der oben genannten Programme ist es auch möglich über ein einfaches 2-Meter Funkgerät seine eigene Station über die Frequenz 144,800 Mhz sichtbar zu machen oder den lokalen APRS - Aussendungen zuzuhören und auf den Karten sichtbar zu machen.</p>
<p>Zeile 27:</p>	<p>Zeile 27:</p>
<p>TNC gibt es reichlich im Handel, die vermutlich billigste Lösung wäre ein [http://n1vg.net/opentracker/index.php OpenTracker+] Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet.</p>	<p>TNC gibt es reichlich im Handel, die vermutlich billigste Lösung wäre ein [http://n1vg.net/opentracker/index.php OpenTracker+] Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet.</p>
<p></p>	<p></p>
<p>=== Ich will aus einem Fahrzeug, Schiff, Fahrrad oder sonst beweglich qrv werden: ===</p>	<p>===Ich will aus einem Fahrzeug, Schiff, Fahrrad oder sonst beweglich qrv werden: ===</p>

<p>- Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker (siehe oben z.B.: [http://www.argentdata.com/products/aprs.html OpenTracker], [http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm LC-Track plus] oder [http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm DSP-TNC]) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.</p>	<p>+ Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker (siehe oben z.B.: [http://www.argentdata.com/products/aprs.html "OpenTracker"], [http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm "LC-Track plus"] oder [http://www.landolt.de/info/afuinfo/dsp_tnc.htm "DSP-TNC"]) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.</p>
<p>- Wichtig ist, daß die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger Daten im NMEA-Format an den Tracker sendet (RS232, 4800 Bd).</p>	<p>+ [https://www.lora-aprs.at/ "LoRaAPRS"] (APRS über LoRaWAN - Long Range Wide Area Network) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.</p>
<p>- Es gibt auch Geräte, welches bereits ein TNC eingebaut haben (Kenwood TH-D72E, TH-D7E, TM-D700 oder TM-D710, Yaesu VX-8 und FTM-350AE, Alinco DR-135E mit T3-135 von Argentdata) jedoch benötigen auch diese ein GPS Signal. Lediglich das Yaesu VX-8GE hat bereits ein GPS-Modul eingebaut; beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul als Option erhältlich. Neueste Entwicklung ist D-APRS mit dem D-STAR System, welches von einem Digitalen Funkgerät Positionsdaten in das weltweite APRS - Netz aussendet. D-Star Geräte können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden.</p>	<p>+ Wichtig ist, dass die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger Daten im NMEA-Format an den Tracker sendet (RS232, 4800 Bd).</p>

Hier finden Sie Näheres über

- [<http://wiki.oevsv.at/index.php/D-Star> "D-STAR"]

Es gibt auch Amateurfunkgeräte, welches bereits ein TNC eingebaut haben (Kenwood TH-D72E, TH-D7E, TM-D700 oder TM-D710, Yaesu VX-8 und FTM-350AE, Alinco DR-135E mit T3-135 von Arqentdata) jedoch benötigen auch diese ein GPS Signal. Lediglich das Yaesu VX-8GE hat bereits ein GPS-Modul eingebaut; beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul als Option erhältlich. Neueste Entwicklung ist D-APRS mit dem D-STAR System, welches von einem digitalen Funkgerät Positionsdaten in das weltweite APRS - Netz aussendet. D-Star Geräte können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden.

Hier finden Sie Näheres über

- + [<http://wiki.oevsv.at/index.php/D-Star> "D-STAR"].

In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwellen verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit anderen **Baudraten** (300Bd) und **auf verschiedenen Frequenzen**.

- **Näheres** findet ihr unter: [http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS_auf_Kurzwellen "APRS auf KW"]

Auch mit Geräten, die den [<http://ham-dmr.at/> "DMR Standard"] unterstützen wie z.B. dem AnyTone AT-D868UV können APRS Daten in das APRS-IS Netz gesendet werden. Nähere Informationen findet ihr hier: [<http://ham-dmr.at/index.php/gps-daten-ins-zu-aprs-fi-ueber-den-ipsc2-oesterreich/> "Konfiguration APRS mit dem AnyTone AT-D868UV"]].

In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über

+ Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit **einer** anderen **Baudrate** (300Bd). **Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet.**

+ **Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen** findet ihr unter: [http://wiki.oevsv.at/index.php/APRS_auf_Kurzwelle ""APRS auf KW""]

Zeile 43:

Download:

[https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/. galleries/downloads/APRS-Vortrag-2021- OE7-**20210123**.pdf APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI **2 3.1.2021**(PDF, 4,**3MB**)]

Zeile 46:

Download:

[https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/. galleries/downloads/APRS-Vortrag-2021- OE7-**20210416**.pdf ""APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI **1 6.4.2021**(PDF, 4,**7MB**)""]

Version vom 18. April 2021, 14:32 Uhr

Es gibt unzählige Möglichkeiten in APRS (Automatic Packet Reporting System) qrv zu werden:

Ich will von zuhause aus nur im Internet qrv werden und/oder sehen, wer qrv ist:

Im Internet gibt es viele Websites, auf denen man die Stationen verfolgen kann. Z.B. bei [DB0ANF](#) (rechts oben CALL eingeben), dem mittlerweile sehr beliebten Server [aprs.fi](#) aus Finnland bei [APRS Direct](#) bei [AGWTracker](#) oder bei [OpenAPRS](#).

Mit Hilfe der Programme [APRSmap \(neu!\)](#), [UI-View](#), [WinAPRS](#) oder [AGWTracker](#) kann man auch selbst für alle im Internet sichtbar werden. Außerdem können mit diesen Programmen Stationen in aller Welt verfolgt werden. Dazu ist ein Breitbandinternetanschluss von Vorteil, jedoch kann man Entfernung, Rufzeichen etc. so einschränken, dass das übertragene Datenvolumen auf ein geringes Ausmaß beschränkt werden kann. Für UI-View und WinAPRS sind ausreichend Karten im Internet verfügbar. Notfalls (für Österreich) oe3msu anschreiben. Es ist aber kein Problem eigene Karten für UI-View zu erstellen. Mit Hilfe von AddOns ist auch ein dynamisches Nachladen der Karten aus dem Internet möglich.

Hier ein paar Beispiele, wie das in Uiview so aussieht: (zum vergrößern auf das Bild klicken)



Bild 1



Bild 2



Bild3

Ich will, von zuhause aus auch auf HF (144,800 Mhz) qrv sein:

Mittels der oben genannten Programme ist es auch möglich über ein einfaches 2- Meter Funkgerät seine eigene Station über die Frequenz 144,800 Mhz sichtbar zu machen oder den lokalen APRS - Aussendungen zuzuhören und auf den Karten sichtbar zu machen. Hierzu ist entweder ein TNC oder eine Soundkarte notwendig. Im ersten Fall wird die Steuerung des Funkgerätes durch den TNC übernommen im zweiten Fall durch die Soundkarte bzw. durch eine COM-Schnittstelle.

Bei Verwendung der Soundkarte, sollte ein Interface benützt werden (z.B. DIGI-1) und ein Soundkartenprogramm (z.B. AGW - Packet Engine), welches die die Signale auf die Mikrofonleitung des Funkgerätes einspielt. Die freie COM-Schnittstelle ist für die PTT-Steuerung zuständig. TNC gibt es reichlich im Handel, die vermutlich billigste Lösung wäre ein [OpenTracker+](#). Dieser ist jedoch "nur" für APRS geeignet.

Ich will aus einem Fahrzeug, Schiff, Fahrrad oder sonst beweglich qrv werden:

Dazu ist ebenfalls ein (günstiges) 2-Meter Funkgerät und eine serielle GPS-Maus notwendig. Das 2m Funkgerät muss nur auf 144,800 MHz betriebsbereit sein (altes Taxi-Funkgerät etc.); ein Tracker (siehe oben z.B.: [OpenTracker](#), [LC-Track plus](#) oder [DSP-TNC](#)) fungiert als Interface zwischen GPS und Funkgerät.

[LoRaAPRS](#) (APRS über LoRaWAN - Long Range Wide Area Network) auf 70cm (433,775MHz) ist eine neue Betriebsart für APRS. Damit ist es möglich auch mit äußerst geringen Sendeleistungen (60mW) Entfernungen bis zu 100km zu überbrücken.

Wichtig ist, dass die GPS-Maus oder ein GPS-Empfänger Daten im NMEA-Format an den Tracker sendet (RS232, 4800 Bd).

Es gibt auch Amateurfunkgeräte, welches bereits ein TNC eingebaut haben (Kenwood TH-D72E, TH-D7E, TM-D700 oder TM-D710, Yaesu VX-8 und FTM-350AE, Alinco DR-135E mit T3-135 von Argentdata) jedoch benötigen auch diese ein GPS Signal. Lediglich das Yaesu VX-8GE hat bereits ein GPS-Modul eingebaut; beim Yaesu VX-8DE ist ein GPS-Modul als Option erhältlich. Neueste Entwicklung ist D-APRS mit dem D-STAR System, welches von einem digitalen Funkgerät Positionsdaten in das weltweite APRS - Netz aussendet. D-Star Geräte können allerdings nicht direkt die Daten des analogen APRS Systems empfangen und dekodieren bzw. aussenden. Hier finden Sie Näheres über [**D-STAR..**](#)

Auch mit Geräten, die den [**DMR Standard**](#) unterstützen wie z.B. dem AnyTone AT-D868UV können APRS Daten in das APRS-IS Netz gesendet werden. Nähere Informationen findet ihr hier: [**Konfiguration APRS mit dem AnyTone AT-D868UV.**](#)

In Ländern, welche wenige oder gar keine APRS - Digipeater auf 144,800 MHz betreiben, können APRS Daten auch über Kurzwelle verbreitet werden. Im Prinzip funktioniert das genauso, jedoch mit einer anderen Baudrate (300Bd). Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten: 300 Baud FSK und Robust Packet. Die Schwerpunktfrequenzen und weitere Informationen findet ihr unter: [**APRS auf KW**](#)

APRS Präsentation:

Download: [**APRS Einführungsvortrag von Manfred, OE7AAI 16.4.2021\(PDF, 4,7MB\)**](#)