

Inhaltsverzeichnis

1. Livestream	2
2. Hauptseite	3

Livestream

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.
- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
- Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

[[Kategorie:Digitaler Backbone]] == Livestreamübertragung über Icecast Relay == *Um Livestreams im Hamnet zu verbreiten sollten an allen Hamnet Knoten ICECAST Relays betrieben werden. *Im einfachsten Fall geht das sogar mit einem Raspberry Pi o.ä. Board. *Ist ICECAST einmal installiert, können nach folgendem Beispiel die Rundsprünge konfiguriert werden. [[Datei:ICECAST.JPG]] ICECAST Konfigurationsfile z.B./etc/icecast2/icecast.xml <icecast> <admin>oe5pon@oe5xol.ampr.at</admin> <hostname>web.oe5xol.ampr.at</hostname> <location>Austria</location> <limits> <clients>20</clients> <sources>10</sources> </limits> <authentication> <source-password>...</source-password> <relay-password>...</relay-password> <admin-user>...</admin-user> <admin-password>...</admin-password> </authentication> <basedir>/etc/icecast2</basedir> <paths> <logdir>/etc/icecast2</logdir> <webroot>/etc/icecast2/web</webroot> <adminroot>/etc/icecast2/admin</adminroot> <alias source="/" dest="/status.xml"/> </paths> <listen-socket> <port>8002</port> <shoutcast-mount>/hamnet-oe1-bulletin</shoutcast-mount> </listen-socket> <listen-socket> <port>8042</port> <shoutcast-mount>/hamnet-oe-bulletin</shoutcast-mount> </listen-socket> <mount> <mount-name>/hamnet-oe1-bulletin</mount-name> </mount> <mount> <mount-name>/hamnet-oe-bulletin</mount-name> </mount> <logging> <accesslog>access.log</accesslog> <errorlog>error.log</errorlog> <loglevel>3</loglevel> </logging> <relay> <local-mount>/hamnet-oe-bulletin</local-mount> <on-demand>1</on-demand> <server>live.datamatix.at</server> <port>8040</port> <mount></mount> </relay> <relay> <local-mount>/hamnet-oe1-bulletin</local-mount> <on-demand>1</on-demand> <server>www.oe1-oevsv.at</server> <port>8000</port> <mount>/oe1-bulletin</mount> </relay> </icecast> Passwörter wurden im Beispiel durch ... ersetzt! Nach Änderungen *sudo service icecast2 restart ausführen

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).