


Livestream

Livestreamübertragung über Icecast Relay

- Um Livestreams im Hamnet zu verbreiten sollten an allen Hamnet Knoten ICECAST Relays betrieben werden.
- Im einfachsten Fall geht das sogar mit einem Raspberry Pi o.ä. Board.
- Ist ICECAST einmal installiert, können nach folgendem Beispiel die Rundsprüche konfiguriert werden.



1. Entwurf OE5PON 17.2.2020

ICECAST Konfigurationsfile z.B./etc/icecast2/icecast.xml

```
<icecast>
    <admin>oe5pon@oe5xol.ampr.at</admin>
    <hostname>web.oe5xol.ampr.at</hostname>
    <location>Austria</location>
    <limits>
        <clients>20</clients>
        <sources>10</sources>
    </limits>
    <authentication>
        <source-password>...</source-password>
        <relay-password>...</relay-password>
        <admin-user>...</admin-user>
        <admin-password>...</admin-password>
    </authentication>
    <basedir>/etc/icecast2</basedir>
```

```
<paths>
    <logdir>/etc/icecast2</logdir>
    <webroot>/etc/icecast2/web</webroot>
    <adminroot>/etc/icecast2/admin</adminroot>
    <alias source="/" dest="/status.xsl"/>
</paths>
<listen-socket>
    <port>8002</port>
    <shoutcast-mount>/hamnet-oe1-bulletin</shoutcast-mount>
</listen-socket>
<listen-socket>
    <port>8042</port>
    <shoutcast-mount>/hamnet-oe-bulletin</shoutcast-mount>
</listen-socket>
<mount>
    <mount-name>/hamnet-oe1-bulletin</mount-name>
</mount>
<mount>
    <mount-name>/hamnet-oe-bulletin</mount-name>
</mount>
<logging>
    <accesslog>access.log</accesslog>
    <errorlog>error.log</errorlog>
    <loglevel>3</loglevel>
</logging>
<relay>
    <local-mount>/hamnet-oe-bulletin</local-mount>
    <on-demand>1</on-demand>
    <server>live.datamatix.at</server>
    <port>8040</port>
    <mount>/</mount>
</relay>
<relay>
    <local-mount>/hamnet-oe1-bulletin</local-mount>
    <on-demand>1</on-demand>
    <server>www.oe1-oevsv.at</server>
    <port>8000</port>
    <mount>/oe1-bulletin</mount>
</relay>
</icecast>
```

Passwörter wurden im Beispiel durch ... ersetzt!

Nach Änderungen

- sudo service icecast2 restart

ausführen