

# **Inhaltsverzeichnis**



# Mein erstes CW QSO

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

# Version vom 8. Februar 2009, 02:09 Uhr ( Quelltext anzeigen)

Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

# Version vom 5. Januar 2024, 02:04 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE3IAK (Diskussion | Beiträge)

K (Link zu Betriebstechnik eingefügt,
 Formatierung angepaßt, Beispiel stimmiger gemacht, ausführlicher erläutert)

Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

#### Zeile 2: Zeile 2:

==Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)==

Bei CW QSOs werden Abkürzungen und Q-Gruppen (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

== So kann eine Funkverbindung
aussehen ==

CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K

==Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)==

Bei CW QSOs werden [[Abkürzungen]] und [[Q-Gruppen]] (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

"Geschickter und richtiger Einsatz von schon einigen wenigen bekannten Abkürzungen und Q-Gruppen kann eine 10-Minuten-Verbindung auch im langsamen Tempo zu einem mehr als vollwertigen und inhaltsreichen QSO machen!"

== Wie kommt es zum QSO? ==

Wir beantworten entweder den Ruf einer anderen Station (indem wir im DX/pile-up/contest/in Runden unser Rufzeichen nennen, oder als Antwort

+



auf einen CQ-Ruf mit <code><big>
["Rufzeichen der Station"] de ["unser
Rufzeichen"] ["unser Rufzeichen"]
<AR></big></code> (""du, hier bin
ich, ich, Ende"") unsere Absicht zu
erkennen geben.

\* ZS6EZ de OE3GWW OE3GWW [KN]

Wir können aber auch selbst CO rufen, und das am besten in einem Format, in dem ein Gleichgewicht zwischen Information und gewünschter Aufmerksamkeit - wir wollen entdeckt werden, aber wir wollen die Gegenstationen beim Hören auf dem Band nicht langweilen. Wenn wir nicht nach einem OSO aleich weiterrufen, wo ein kürzerer Ruf angebracht ist, sondern gerade beginnen. [[CW-Betriebstechnik Beispiele#ORL bzw. Suche einer freien Frequenzistellen wir zuerst einmal fest, ob die Frequenz schon durch andere belegt ist. Scheint sie frei]], rufen wir im sog. 3x3-Muster am geeignetsten (3x CQ, gefolgt von 1x de und 3x dem eigenen Rufzeichen):

\* OE3GWW DE ZS6EZ GM = TU fer cl = Name Chris QTH Pretoria = RST 599 = Hw cpi? OE3GWW de ZS6EZ [KN] <code><big>QRL?</big></code>

\* ZS6EZ DE OE3GWW TU Chris = RST 599 plus = Name Guenter QTH Vienna = Nice meet u fer 1st time = Ant 3 el Yagi up 30 m = Pwr 80 W = Wx hr fb temp 28 C = ZS6EZ de OE3GWW [KN] "[Pause von 2-3 Sekunden]"

- \* OE3GWW de ZS6EZ Name agn? BK

<code><big>QRL?</big></code>

- \* BK Guenter Guenter BK

"[nochmalige kurze Pause]"



\* BK Thanks Guenter = Sri had QRM =
Hr 2 el up 22 m es 1TT W = Wish I had
ur 3 el = hr no space fer big ants = Wx
hr also fine temp 26 C = hv bn ham 1
yr, still getting used to cw = condx
rotten past few days = hv hrd vy few
stns on 40 m = only sum W6 on LP b4
sunset = hvnt had much luck wrking
them tho = ok must run hv to do sum
chores arnd house = 73 cul guenter
[AR] ZS4TX de ZS6EZ [SK] CL

<code><big>CQ CQ CQ de OE0XYZ OE0XYZ OE0XYZ K</big></code>

\* ZS6EZ de OE3GWW OK Chris = Yes 3 el lot of fun = Wrk W6 on LP all the time = Condx rotten hr too but wrked F0 stn on SP at sunset = OK 73 tnx QS0 es QSL via buro = ZS6EZ de OE3GWW [SK] "[Pause zum Hören]"

+

<code><big>CQ CQ CQ de OE0XYZ OE0XYZ OE0XYZ K</big></code>

+

...bis uns eine Station antwortet.

+

"Keinesfalls" verwenden wir als allgemeinen Anruf QRZ?, QRZ oder + langweilen wir Zuhörer mit zuvielen "CQ", bis wir unser Rufzeichen nennen!

+

== So kann mein erstes QSO aussehen ==

"ZS6EZ ruft CQ und hofft auf
Antwort..."

+

<code><big><span class="col-bluedark ve-pasteProtect">CQ CQ CQ de
ZS6EZ ZS6EZ ZS6EZ K</span></big><
/code>



+	
+	""
+	
+	<pre><code><biq><span class="col-blue- dark ve-pasteProtect">CQ CQ CQ de ZS6EZ ZS6EZ ZS6EZ K</span>&lt; /code&gt;</biq></code></pre>
+	
+	"OE3GWW hört ihn und versucht, mit ihm in Verbindung zu treten:"
+	
+	<pre><code><biq><span class="col- turquoise ve-pasteProtect">ZS6EZ de OE3GWW OE3GWW <ar></ar></span>&lt; /big&gt;</biq></code></pre>
+	
+	"ZS6EZ hört ihn, beginnt das QSO, indem er einen guten Morgen wünscht und sich für den Anruf bedankt, einen Rapport gibt, und sich mit QTH und Name vorstellt. Nur" wichtige Informationen "wiederholt er (Zahlen, Namen). Höflich fragt er noch, wie ihn OE3GWW aufnehmen kann (hw?) beendet seine Aussendung und gibt an ihn zurück:"
+	
+	<pre><code><big><span class="col-blue- dark ve-pasteProtect">OE3GWW de ZS6EZ gm es tu fer ur call = ur rst 599 5nn = name chris chris QTH pretoria pretoria = hw? <ar> OE3GWW de ZS6EZ K</ar></span></big></code></pre> /code>
+	

"OE3GWW gibt zu verstehen, daß er alles verstanden hat (ein" r "für ""roger, <u>all</u> received""!) bedankt sich für den Rapport und stellt sich ZS6EZ ebenso vor." <code><biq><span class="colturquoise ve-pasteProtect">ZS6EZ de **OE3GWW** r tu dr chris es tks fer rprt ur rst 599 599 fb sigs = OTH vienna vienna es op quenter</span> <span class="col-turquoise ve-pasteProtect" >quenter</span> <span class="colturquoise ve-pasteProtect">= nice to meet u fer first time <AR> ZS6EZ de OE3GWW K</span></big></code> "ZS6EZ hat nicht alles aufgenommen und fragt nach:" <code><big><span class="col-bluedark ve-pasteProtect">OE3GWW de ZS6EZ sri ur name agn? BK</span>< /big></code> "OE3GWW versteht und antwortet kurz, gibt aber auch gleich wieder zurück an ZS6EZ:" <code><big><span class="colturquoise ve-pasteProtect">r quenter guenter K</span></big></code> "ZS6EZ hat nun alles verstanden, gibt zu verstehen, daß trotz Günters schwankender Signalstärke er ihn aufnehmen kann, und fährt im QSO mit einer Stationsbeschreibung fort:"

<code><big><span class="col-bluedark ve-pasteProtect">BK r tks
quenter = sum QSB but ok cpi = my
rig ts590 running abt 100w into 2el
vagi up 15m <AR> OE3GWW de
ZS6EZ K</span></big></code>

+

"Worauf OE3GWW entsprechend erwidert:"

+

<code><biq><span class="colturquoise ve-pasteProtect">ZS6EZ de
OE3GWW r ok chris = tks info ere riq
homebrew onli 5watts 5watts es ant
lw = hw? <AR> ZS6EZ de OE3GWW<
/span></big></code>

+

"ZS6EZ gibt zu erkennen, daß er nichts mehr weiter vorliegen hat; er leitet damit das Ende des QSO mit höflicher Verabschiedung ein und gibt noch zurück an OE3GWW:"

+

<code><biq><span class="col-bluedark ve-pasteProtect">OE3GWW de
ZS6EZ r fb cpi chris = congrats on ur
homebrew rig vv gud sigs = nw QRU
= tks fer ufb QSO es hpe cuagn sn =
best dx 73 <SK> OE3GWW de ZS6EZ
K</span></big></code>

+

"OE3GWW versteht die Absicht von ZS6EZ, das QSO zu beenden und, ohne etwas zu überstürzen, verabschiedet er sich gemäß dem Tempo und Takt des gefahrenen QSO. Hätte er an dieser Stelle noch etwas zu fragen, oder etwas nicht verstanden, würde er nachfragen - kein Grund zur Hast, kein gemogeltes" r"."



```
<code><span class="col-turquoise"
><big>ZS6EZ de OE3GWW r all ok dr
om ORU = tks fer nice first OSO es
hpe cuagn = my QSL sure via buro =
73 al cheerio <SK> ZS6EZ de
OE3GWW <dit> <dit></big></span><
/code>
"ZS6EZ erwidert ebenso noch mit den
aus dem Seefunk stammenden "bye
bye" oder EE:"
<code><span class="col-blue-dark"
><big><dit> <dit></big></span><
/code>
==So kann eine Funkverbindung
aussehen==
<code><big><span class="col-blue-
dark">CQ CQ CQ de ZS6EZ ZS6EZ
ZS6EZ K</span></big></code>
<code><span class="col-blue-dark"
>...</span></code>
<code><big><span class="col-blue-
dark ve-pasteProtect">CQ CQ CQ de
ZS6EZ ZS6EZ ZS6EZ K</span></big><
/code>
<code><big><span class="col-
turquoise">ZS6EZ de OE3GWW OE3GW
W <AR></span></big></code>
```

<code><big><span class="col-bluedark">OE3GWW de ZS6EZ gm = tu fer
cl = ur rst 599 5nn = name chris chris
QTH pretoria pretoria = hw cpi?
OE3GWW de ZS6EZ K</span></big>
/code>

+

<code><big><span class="colturquoise">ZS6EZ de OE3GWW tu
chris es tks fer rprt ur rst 599 599 fb
= name quenter</span> <span
class="col-turquoise ve-pasteProtect"
>quenter</span> <span class="colturquoise">QTH vienna vienna = nice
to meet u fer first time = pwr 80w es
ant 3 el vaqi up 30 m = wx hr fb temp
28c <AR> ZS6EZ de OE3GWW K</span></big></code>

+

<code><big><span class="col-bluedark">OE3GWW de ZS6EZ sri name
agn? BK</span></big></code>

+

<code><big><span class="colturquoise">BK quenter guenter BK< /span></big></code>

+

<code><big><span class="col-bluedark">BK r tks quenter = sri QRM =
hr 2el up 22m es 1tt w = wish i had ur
3 el = hr no space fer big ants = wx
hr also fine temp 26c = hv bn ham 1
vr, still getting used to cw = condx
rotten past few days = hv hrd vv few
stns on 40m = only sum W6 on lp b4
sunset = hvnt had much luck wkg
them tho = ok must run hv to do sum
chores arnd house = 73 cul quenter
<VA> cl OE3GWW de ZS6EZ K
/span></big></code>

+



# Version vom 5. Januar 2024, 02:04 Uhr

Inhaltsverzeichnis	
1 Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)	
2 Wie kommt es zum QSO?	
3 So kann mein erstes QSO aussehen	
4 So kann eine Funkverbindung aussehen	



# Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)

Bei CW QSOs werden Abkürzungen und Q-Gruppen (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

Geschickter und richtiger Einsatz von schon einigen wenigen bekannten Abkürzungen und Q-Gruppen kann eine 10-Minuten-Verbindung auch im langsamen Tempo zu einem mehr als vollwertigen und inhaltsreichen QSO machen!

#### Wie kommt es zum QSO?

Wir beantworten entweder den Ruf einer anderen Station (indem wir im DX/pile-up/contest/in Runden unser Rufzeichen nennen, oder als Antwort auf einen CQ-Ruf mit [Rufzeichen der Station] de [unser Rufzeichen] [unser Rufzeichen] <AR> ("du, hier bin ich, ich, Ende") unsere Absicht zu erkennen geben.

Wir können aber auch selbst CQ rufen, und das am besten in einem Format, in dem ein Gleichgewicht zwischen Information und gewünschter Aufmerksamkeit - wir wollen entdeckt werden, aber wir wollen die Gegenstationen beim Hören auf dem Band nicht langweilen. Wenn wir nicht nach einem QSO gleich weiterrufen, wo ein kürzerer Ruf angebracht ist, sondern gerade beginnen, stellen wir zuerst einmal fest, ob die Frequenz schon durch andere belegt ist. Scheint sie frei, rufen wir im sog. 3x3-Muster am geeignetsten (3x CQ, gefolgt von 1x de und 3x dem eigenen Rufzeichen):

QRL?

[Pause von 2-3 Sekunden]

QRL?

[nochmalige kurze Pause]

CQ CQ CQ de OEOXYZ OEOXYZ OEOXYZ K

[Pause zum Hören]

CQ CQ CQ de OEOXYZ OEOXYZ OEOXYZ K

...bis uns eine Station antwortet.

Keinesfalls verwenden wir als allgemeinen Anruf QRZ?, QRZ oder langweilen wir Zuhörer mit zuvielen "CQ", bis wir unser Rufzeichen nennen!

### So kann mein erstes QSO aussehen

ZS6EZ ruft CQ und hofft auf Antwort...

CQ CQ CQ de ZS6EZ ZS6EZ ZS6EZ K

•••

CQ CQ CQ de ZS6EZ ZS6EZ K

Ausgabe: 24.05.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice



OE3GWW hört ihn und versucht, mit ihm in Verbindung zu treten:

```
ZS6EZ de 0E3GWW 0E3GWW <AR>
```

ZS6EZ hört ihn, beginnt das QSO, indem er einen guten Morgen wünscht und sich für den Anruf bedankt, einen Rapport gibt, und sich mit QTH und Name vorstellt. Nur wichtige Informationen wiederholt er (Zahlen, Namen). Höflich fragt er noch, wie ihn OE3GWW aufnehmen kann (hw?) beendet seine Aussendung und gibt an ihn zurück:

```
OE3GWW de ZS6EZ gm es tu fer ur call = ur rst 599 5nn = name chris chris QTH pretoria pretoria = hw? <AR> OE3GWW de ZS6EZ K
```

OE3GWW gibt zu verstehen, daß er alles verstanden hat (ein r für "roger, all received"!) bedankt sich für den Rapport und stellt sich ZS6EZ ebenso vor.

```
ZS6EZ de OE3GWW r tu dr chris es tks fer rprt ur rst 599 599 fb sigs = QTH vienna vienna es op guenter guenter = nice to meet u fer first time <AR> ZS6EZ de OE3GWW K
```

ZS6EZ hat nicht alles aufgenommen und fragt nach:

```
OE3GWW de ZS6EZ sri ur name agn? BK
```

OE3GWW versteht und antwortet kurz, gibt aber auch gleich wieder zurück an ZS6EZ:

```
r guenter guenter K
```

ZS6EZ hat nun alles verstanden, gibt zu verstehen, daß trotz Günters schwankender Signalstärke er ihn aufnehmen kann, und fährt im QSO mit einer Stationsbeschreibung fort:

```
BK r tks guenter = sum QSB but ok cpi = my rig ts590 running abt 100w into 2el yagi up 15m <AR> 0E3GWW de ZS6EZ K
```

Worauf OE3GWW entsprechend erwidert:

```
ZS6EZ de OE3GWW r ok chris = tks info ere rig homebrew onli 5watts
5watts es ant lw = hw? <AR> ZS6EZ de OE3GWW
```

ZS6EZ gibt zu erkennen, daß er nichts mehr weiter vorliegen hat; er leitet damit das Ende des QSO mit höflicher Verabschiedung ein und gibt noch zurück an OE3GWW:

```
OE3GWW de ZS6EZ r fb cpi chris = congrats on ur homebrew rig vy gud sigs = nw QRU = tks fer ufb QS0 es hpe cuagn sn = best dx 73 <SK> OE3GWW de ZS6EZ K
```

OE3GWW versteht die Absicht von ZS6EZ, das QSO zu beenden und, ohne etwas zu überstürzen, verabschiedet er sich gemäß dem Tempo und Takt des gefahrenen QSO. Hätte er an dieser Stelle noch etwas zu fragen, oder etwas nicht verstanden, würde er nachfragen - kein Grund zur Hast, kein gemogeltes r.

```
ZS6EZ de OE3GWW r all ok dr om QRU = tks fer nice first QS0 es hpe cuagn = my QSL sure via buro = 73 gl cheerio <SK> ZS6EZ de OE3GWW <dit> <dit>
```

Ausgabe: 24.05.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice



ZS6EZ erwidert ebenso noch mit den aus dem Seefunk stammenden "bye bye" oder EE:

<dit> <dit>

### So kann eine Funkverbindung aussehen

CQ CQ CQ de ZS6EZ ZS6EZ K

. . .

CQ CQ CQ de ZS6EZ ZS6EZ ZS6EZ K

ZS6EZ de 0E3GWW 0E3GWW <AR>

OE3GWW de ZS6EZ gm = tu fer cl = ur rst 599 5nn = name chris chris QTH pretoria = hw cpi? OE3GWW de ZS6EZ K

ZS6EZ de OE3GWW tu chris es tks fer rprt ur rst 599 599 fb = name guenter guenter QTH vienna vienna = nice to meet u fer first time = pwr 80w es ant 3 el yagi up 30 m = wx hr fb temp 28c <AR> ZS6EZ de OE3GWW K

OE3GWW de ZS6EZ sri name agn? BK

BK guenter guenter BK

BK r tks guenter = sri QRM = hr 2el up 22m es 1tt w = wish i had ur 3 el = hr no space fer big ants = wx hr also fine temp 26c = hv bn ham 1 yr, still getting used to cw = condx rotten past few days = hv hrd vy few stns on 40m = only sum W6 on lp b4 sunset = hvnt had much luck wkg them tho = ok must run hv to do sum chores arnd house = 73 cul guenter <VA> cl 0E3GWW de ZS6EZ K

ZS6EZ de OE3GWW r ok chris = yes 3el lot of fun = wrk W6 on lp all the time = condx rotten hr too but wkd F0 stn on sp at sunset = ok QRU 73 tnx QS0 es QSL via buro <VA> ZS6EZ de OE3GWW see u <dit> <dit>

<dit> <dit>