

OPEN-HYTERA-Routingkonzept

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 22. Januar 2014, 16:14 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )  
Oe1kbc ( [Diskussion](#) | [Beiträge](#) )  
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 13. Dezember 2014, 01:35 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )  
Oe1kbc ( [Diskussion](#) | [Beiträge](#) )  
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 28:

Damit sind derzeit folgende TG in den Zeitschlitzzen Standard:

Zeile 28:

Damit sind derzeit folgende TG in den Zeitschlitzzen Standard:

- 
- \* für Repeater am selben DigitalMaster:
- \*\* TS1 - TG9 (, TG8) (,TG2XX) XX steht für das Land also 232,262, ...
- \*\* TS2 - TG9, TG2XX
- 
- \* Für SMaster/BMaster Links

+	<div>Zeitschlitz</div> <div>Sprechgruppe</div> <div>Funktion</div>
+	<div></div>
+	<div>TS1</div> <div>TG9</div> <div>lokale</div> <div>Gespräche nur am aktuellen Umsetzer</div>
+	<div>TS1</div> <div>TG232</div> <div>OE weite</div> <div>Gespräche</div>
+	<div>TS1</div> <div>TG20</div> <div>D-A-CH</div> <div>Gespräche (alle deutschsprachigen Länder)</div>
+	<div>TS1</div> <div>TG2</div> <div>Europa</div> <div>Gespräche</div>
+	<div>TS1</div> <div>TG1</div> <div>Weltweite</div> <div>Gespräche (dzt. Europa + USA)</div>
	<div></div>
+	<div>TS2</div> <div>TG9</div> <div>Gespräche</div> <div>lokal oder Refelktor je nach</div> <div>Einstellung</div>
+	<div>TS2</div> <div>TG9990</div> <div>ECHO</div> <div>Funktion zur Überprüfung der Aussend</div> <div>ung</div>

– **\*\* TS1 - 1,2,20 (evt. 21,22) (,TG232) (, TGXX)**

– **\*\* TS2 - kein Eintrag --> am TS2 kein internationales Linking vorgesehen**

– **=== Routing am selben SMaster ===**

– **DigitalMaster welche am selben SMaster hängen können prinzipiell alles routen.<br/>**

– **Für zukünftige EU Netze sollten aber nur die TGs WW-1, EU-2, DACH-20 (FR-21, NL-22) nutzen.<br/>**

– **Damit sollten wir derzeit folgende TGs haben:**

– **\* für Repeater am selben DigitalMaster am Beispiel Vienna /Austria:**

– **\*\* TS1 - TG 9**

– **\*\* TS2 - TG 9,232**

– **\* Für SMaster/BMaster Links**

– **\*\* TS1 - 1,2,20,232**

– **\*\* TS2 - keine**

– **=== Repeater<->Repeater Routing ===**

– **[[Vorteil:]] Es werden nur die beiden notwendigen Repeater getastet. Es können mehrere Verbindungen im HYTERA Netzwerk parallel geführt werden.<br/>**

- 
- **Repeater welche am gleichen OPEN-HYTERA DigitalMaster angemeldet sind können durch ein User-Kommando verbunden werden.<br/>**
- **Diese Verbindung besteht solange gesprochen wird und wird bei Inaktivität nach 3 Minuten automatisch getrennt bzw.<br/>**
- **kann durch ein User-Kommando sofort getrennt werden.<br/>**
- 
- **\* User-Kommandos**
- **\*\* Repeater verbinden<br/>Repeater ID als TG senden - für 2-3 Sekunden genügt<br/>danach kann gesprochen werden. Die Antwort am verbundenen Repeater kann ohne weitere Kommandos<br/>abgesetzt werden. Jede Sprechgruppe ist für die folgenden Durchgänge erlaubt. (default: TG9)**
- **\*\* Repeater trennen<br/>TG 999999 wieder für 2-3 Sekunden senden.<br/>Trennen kann man von einem der beiden Repeater aus.**
- 
- 
- **Wenn zwei Repeater verbunden sind, kann mit jeder Sprechgruppe und mit jedem User-CALL-ID gesprochen werden. Als Standard-Sprechgruppe sollte TG9 genommen werden, da diese Gruppe bei allen Geräten in der RX Gruppe programmiert ist. Es ist nicht sinnvoll mit der Sprechgruppe,**
-

welche für den Link verwendet wurde, auch zu sprechen, da diese nicht in den RX-Sprechgruppen der Geräte der angesprochenen Funkamateure gespeichert sein wird.  
<br/>

Wenn eine Verbindung aufgebaut ist werden keine weitere Routing-Funktionen angestoßen. Auch Text Übertragungen werden nur zum verbundenen Repeater übertragen und auch die Sprechgruppe TG1 wird nicht international weiter gereicht sondern nur zum verbundenen Repeater. Wenn man wieder die allgemeinen Routing-Funktionen benötigt, ist zuerst die Verbindung mit TG 999999 zu trennen.

[[Information:]] Repeater<->Repeater Routing im internationalen Netz sind angedacht und werden in einer späteren Version umgesetzt.<br/>

Die Repeater-IDs für Links könnten in die Kontaktliste vorgespeichert werden bzw. durch "Manuelle Wahl" dynamisch verwendet werden.<br/>

=== Sprechräume (Talkrooms) ===

Jeder Repeater kann einzeln zu Sprechräumen geschaltet werden. Es stehen die Sprechräume mit den Nummern **401-499** zur Verfügung.<br/>

\* Es ist wie folgt vorzugehen:

\*\* Kontakt mit der Nr. **401-499** aus den gespeicherten Kontaktliste abrufen oder via manuelle Wahl aktuell eintippen.

=== Sprechräume (Talkrooms) ===

Jeder Repeater kann einzeln zu Sprechräumen geschaltet werden. Es stehen die Sprechräume mit den Nummern **4001-4999** zur Verfügung.<br/>

\* Es ist wie folgt vorzugehen:

\*\* Kontakt mit der Nr. **4001-4999** aus den gespeicherten Kontaktliste abrufen oder via manuelle Wahl aktuell eintippen.

\*\* PTT kurz drücken

\*\* Damit ist der Repeater in den gewünschten Sprechraum geschaltet

**Zeile 84:**

\* Aufheben der Sprechgruppe:

\*\* Die Gruppen **401-430** werden nicht automatisch getrennt

–

– \*\* Die Gruppen **431-499** werden nach **3** Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) automatisch vom DigitalMaster getrennt

– \*\* Mit dem Kontakt bzw. manueller Wahl der Sprechgruppe **TG400** kann sofort getrennt werden.

–

– Eine spezielle Form eines Sprechraums ist die<br/>

– Verlinkung von zwei Repeatern (RepeaterLinking)<br/>

–

– \* Es ist wie folgt vorzugehen:<br/>

– \*\* Kontakt mit der Nr. des gewünschten Repeaters aus den gespeicherten Kontaktliste abrufen oder via Manuelle Wahl aktuell eintippen (!!immer 6Stellig).

– \*\* PTT kurz drücken

– \*\* Damit ist der eigene Repeater in den gewünschten 2. Repeater verbunden.

\*\* PTT kurz drücken

\*\* Damit ist der Repeater in den gewünschten Sprechraum geschaltet

**Zeile 52:**

\* Aufheben der Sprechgruppe:

\*\* Die Gruppen **4001-4999** werden nach **1 5** Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) automatisch vom DigitalMaster getrennt **u**nd auf den Heim-Sprechgruppe geschaltet

+

– \*\* Mit dem Kontakt bzw. manueller Wahl der Sprechgruppe **TG 4000** kann sofort getrennt werden.

+

Der Unterschied zu Sprechräumen ist, dass der eigene und der fremde Repeater auf eigenem Wunsch verbunden werden. Es kann sofort mit einem Ruf begonnen werden.

Es werden alle weiteren Rufe von oder zu diesen verbundenen Repeatern unterdrückt.<br/>

Der Unterschied zu Sprechräumen ist, dass der eigene und der fremde Repeater auf eigenem Wunsch verbunden werden. Es kann sofort mit einem Ruf begonnen werden.

Es werden alle weiteren Rufe von oder zu diesen verbundenen Repeatern unterdrückt.<br/>

- 
- 
- **\*Aufheben der Sprechgruppe:<br/>**
- **\*\* Nach 3 Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) trennt der WinMaster automatisch**
- **\*\* Mit dem Kontakt bzw. Manueller Wahl TG999999 sofort getrennt werden.**

=== Mögliche Routen ===

\* Gruppenrufe wie gehabt

\*\* 9 ... lokal (evt. nur auf einem Zeitschlitz)

- **\*\* 8 ... Region**
- **\*\* 20 ... D-A-CH (deutschsprachige Länder)**

- **\*\* 21 ... FR (französischsprachige Länder)**

- **\*\* 22 ... NL (dutchsprachige Länder)**

\*\* 2 ... Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, ...)

\*\* 1 ... weltweit

- **\*\* 2XX... Länderverbindungen**

- **\* Regionen zu Regionen Link (je Zeitschlitz)**

- **\* Länder/Sprachgruppen Link (je Zeitschlitz)**

- **\* CALL Sign Routing Link**

=== Mögliche Routen ===

\* Gruppenrufe wie gehabt

\*\* 9 ... lokal (evt. nur auf einem Zeitschlitz)

+ **\*\* 232 ... OE (OE weite Gespräche)**

\*\* 20 ... D-A-CH (deutschsprachige Länder)

\*\* 2 ... Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, ...)

\*\* 1 ... weltweit

---

**Version vom 13. Dezember 2014, 01:35 Uhr**

---

## Inhaltsverzeichnis

1 Routing Konzept .....	8
2 Aktuelle Links zum OPEN-HYTERA-NET .....	8
3 Grundfunktionen im Routing .....	9
4 Sprechräume (Talkrooms) .....	9
5 Mögliche Routen .....	9

## Routing Konzept

Um alle Wünsche an das Routing von DMR Stationen abzubilden wird das in der Grafik dargestellte Konzept umgesetzt. Folgende Zusammenfassungen sind gegeben:

- Repeater (lila) einer Region (kann im Minimum ein Repeater sein)
- Regionen (grün) pro Land
- Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, Australien, ...)



Kurt OE1KBC / Torsten DG1HT

## Aktuelle Links zum OPEN-HYTERA-NET

- Statusinformationen
- [OPEN-HYTERA DashBoard](#)
- [OPEN-HYTERA Repeater Online](#)
- S/BMaster Logs
- [BMaster](#)
- [SMaster Hamburg](#)
- [SMaster Ruhrgebiet](#)
- [SMaster Netherlands](#)
- [SMaster Belgium](#)
- [SMaster Denmark](#)
- [SMaster Austria](#)
- [SMaster Schweiz](#)
- [SMaster USA](#)



---

## Grundfunktionen im Routing

Die Sprechgruppen ("TG") und die Zeitschlitz wurden im OPEN-HYTERA-NETZ an das DMR-MARC System angepasst um in der Verwendung der beiden Netze gleichartige Grundfunktionen vorzufinden.

Damit sind derzeit folgende TG in den Zeitschlitzen Standard: Zeitschlitz Sprechgruppe Funktion

---

TS1 TG9 lokale Gespräche nur am aktuellen Umsetzer TS1 TG232 OE weite Gespräche TS1 TG20 D-A-CH Gespräche (alle deutschsprachigen Länder) TS1 TG2 Europa Gespräche TS1 TG1 Weltweite Gespräche (dzt. Europa + USA)

TS2 TG9 Gespräche lokal oder Refelktor je nach Einstellung TS2 TG9990 ECHO Funktion zur Überprüfung der Aussendung

## Sprechräume (Talkrooms)

Jeder Repeater kann einzeln zu Sprechräumen geschaltet werden. Es stehen die Sprechräume mit den Nummern 4001-4999 zur Verfügung.

- Es ist wie folgt vorzugehen:
  - Kontakt mit der Nr. 4001-4999 aus den gespeicherten Kontaktliste abrufen oder via manuelle Wahl aktuell eintippen.
  - PTT kurz drücken
  - Damit ist der Repeater in den gewünschten Sprechraum geschaltet

Die Kommunikation wird jetzt üblicherweise mit der TG 9 geführt. Es werden alle Repeater welche ebenfalls im selben Sprechraum sind erreicht. Wenn andere Sprechgruppen als TG9 verwendet werden, so werden diese vor der Weitergabe an angeschlossene Repeater in TG9 umgewandelt. Es ist auch möglich mit Sprechgruppe TG4xx das QSO zu führen. Einzelrufe werden weiterhin zugestellt. Allgemeine Sprechgruppen werden unterdrückt.

- Aufheben der Sprechgruppe:
  - Die Gruppen 4001-4999 werden nach 15 Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) automatisch vom DigitalMaster getrennt und auf den Heim-Sprechgruppe geschaltet
  - Mit dem Kontakt bzw. manueller Wahl der Sprechgruppe TG 4000 kann sofort getrennt werden.

Der Unterschied zu Sprechräumen ist, dass der eigene und der fremde Repeater auf eigenem Wunsch verbunden werden. Es kann sofort mit einem Ruf begonnen werden. Es werden alle weiteren Rufe von oder zu diesen verbundenen Repeatern unterdrückt.

## Mögliche Routen

- Gruppenrufe wie gehabt
  - 9 ... lokal (evt. nur auf einem Zeitschlitz)
  - 232 ... OE (OE weite Gespräche)
  - 20 ... D-A-CH (deutschsprachige Länder)
  - 2 ... Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, ...)
  - 1 ... weltweit