

---

## Inhaltsverzeichnis

## OPEN-HYTERA-Routingkonzept

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 18. Oktober 2013, 11:51 Uhr**

**([Quelltext anzeigen](#))**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 28. Oktober 2016,**

**21:01 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(25 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

**Zeile 1:**

- **[[Kategorie:DMR]]**
- **=== Routing Konzept ===**
- **[[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[OPEN-HYTERA-ROUTING-ENGLISH | click here]]<br/>**
- 
- 
- Um alle Wünsche an das Routing von DMR Stationen abzubilden wird das in der Grafik dargestellte Konzept umgesetzt.

**Zeile 11:**

- **[[Bild:OPEN\_HYTERA\_ROUTING.jpg|800px|HYTERA Routingkonzept]]**
- **=== Routing Stand 10.9.2013 ===**
- **WinMaster welche am selben SMaster hängen können prinzipiell alles routen.<br/>**
- **Für zukünftige EU Netze sollten wir aber nur die TGs WW-1, EU-2, DACH-20 (FR-21, NL-22) nutzen.<br/>**
- **München ist im Moment noch direkt an Wien dran, es wird in Kürze einen zweiten WinMaster zum testen geben, damit obige Routen Gültigkeit haben.<br/>**


**Zeile 1:**

- **=== Routing Konzept ===**
- 
- 
- Um alle Wünsche an das Routing von DMR Stationen abzubilden wird das in der Grafik dargestellte Konzept umgesetzt.

**Zeile 8:**

- **[[Bild:OPEN\_HYTERA\_ROUTING.jpg|800px|HYTERA Routingkonzept]]**
- **=== Aktuelle Links zum OPEN-HYTERA-NET ===**
- **\* Statusinformationen**
- **\*\* [<http://ham-dmr.de/dmr/index.html>] OPEN-HYTERA DashBoard]**
- **\*\* [[http://ham-dmr.de/1repeater\\_status.php](http://ham-dmr.de/1repeater_status.php)] OPEN-HYTERA R epeater **Online**]**

-		+	* S/BMaster Logs
-	Damit sollten wir derzeit folgende TGs haben:	+	** [http://ham-dmr.de/bmaster/BMaster]
-		+	** [http://dcs009.xreflector.net:10000/dmr/ SMaster Austria]
-	* für Repeater am selben WinMaster:	+	** [http://dcs009.xreflector.net:8877/DRM+MASTER Vienna Austria]
-	** TS1 - keine (nur lokal pro Repeater)	+	** [http://oe8kbc.dyndns.org:8877/DRM+MASTER Kärnten Austria]
-	** TS2 - TG 9		
-			
-	* Für SMaster/BMaster Links		
-	** TS1 - keine		
-	** TS2 - 1,2,20 (evt. 21,22),2**		
-			
-			
-	=== Repeater<->Repeater Routing		
-	===		
-			
-	[[Vorteil:]] Es werden nur die beiden notwendigen Repeater getastet. Es können mehrere Verbindungen im HYTERA Netzwerk parallel geführt werden. 		
-			
-	Repeater welche am gleichen OPEN-HYTERA WinMaster angemeldet sind können durch ein User-Kommando verbunden werden. 		
-	Diese Verbindung besteht solange gesprochen wird und wird bei Inaktivität nach 3 Minuten automatisch getrennt bzw. 		
-	kann durch ein User-Kommando sofort getrennt werden. 		



- <b>[[Information:]] Repeater&lt;-&gt;Repeater Routing im internationalen Netz sind angedacht und werden in einer späteren Version umgesetzt.&lt;br/&gt;</b>	+ <b>Damit sind derzeit folgende TG in den Zeitschlitten Standard:&lt;br/&gt;</b>
- <b>Die Repeater-IDs für Links könnten in die Kontaktliste vorgespeichert werden bzw. durch "Manuelle Wahl" dynamisch verwendet werden.&lt;br/&gt;</b>	+ {
	+   -
	+   Zeitschlitz    Sprechgruppe    Funktion
	+   -
	+   TS1    TG9    lokale Gespräche nur am aktuellen Umsetzer
	+   -
	+   TS1    TG232    OE weite Gespräche
	+   -
	+   TS1    TG20    D-A-CH Gespräche (alle deutschsprachigen Länder)
	+   -
	+   TS1    TG2    Europa Gespräche
	+   -
	+   TS1    TG1    Weltweite Gespräche (dzt. Europa + USA)
	+   -
	+   TS1    TG110    Sprechgruppe ON DEMAND
	+   -
	+
	+   -
	+
	+   -

	+	TS2    TG9    <b>Gespräche lokal oder Reflektor je nach Einstellung</b>
	+	-
	+	TS2    TG9990    <b>ECHO Funktion zur Überprüfung der Aussendung</b>
	+	}
		=== Sprechräume (Talkrooms) ===
-		Jeder Repeater kann einzeln zu Sprechräumen geschaltet werden. Es stehen die Sprechräume mit den Nummern <b>401-499</b> zur Verfügung. 
	+	Jeder Repeater kann einzeln zu Sprechräumen geschaltet werden. Es stehen die Sprechräume mit den Nummern <b>4001-4999</b> zur Verfügung. 
		* Es ist wie folgt vorzugehen:
-		** Kontakt mit der Nr. <b>401-499</b> aus den gespeicherten Kontaktliste abrufen oder via <b>Manuelle</b> Wahl aktuell eintippen.
	+	** Kontakt mit der Nr. <b>4001-4999</b> aus den gespeicherten Kontaktliste abrufen oder via <b>manuelle</b> Wahl aktuell eintippen.
		** PTT kurz drücken
		** Damit ist der Repeater in den gewünschten Sprechraum geschaltet
		Die Kommunikation wird jetzt üblicherweise mit der TG 9 geführt. Es werden alle Repeater welche ebenfalls im selben Sprechraum sind erreicht.
-		Wenn andere Sprechgruppen als TG9 verwendet werden, so werden diese vor der Weitergabe an angeschlossene Repeater in TG9 umgewandelt. Es ist <b>auch</b> möglich mit Sprechgruppe <b>TG4xx</b> das QSO zu führen. Einzelrufe werden weiterhin zugestellt. <b>Allgemeine</b> Sprechgruppen werden unterdrückt. 
	+	Wenn andere Sprechgruppen als TG9 verwendet werden, so werden diese vor der Weitergabe an angeschlossene Repeater in TG9 umgewandelt. Es ist <b>nicht</b> möglich mit <b>der ausgewählten</b> Sprechgruppe <b>TG 4xxx</b> das QSO zu führen <b>bitte unbedingt mit TG 9 sprechen</b> . Einzelrufe werden weiterhin zugestellt. <b>Anderere</b> Sprechgruppen werden unterdrückt <b>und nicht weiter geleitet</b> . 

<p>* Aufheben der Sprechgruppe:</p>	<p>* Aufheben der Sprechgruppe:</p>
<p>- ** <b>Nach 3</b> Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) <b>trennt der WinMaster</b> automatisch</p>	<p>+ ** <b>Die Gruppen 4001-4999 werden nach 15</b> Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) automatisch <b>vom DigitalMaster getrennt und auf den Heim-Sprechgruppe geschaltet</b></p>
<p>- ** Mit dem Kontakt bzw. <b>Manueller</b> Wahl der Sprechgruppe <b>TG400</b> kann sofort getrennt werden.</p>	<p>+ ** Mit dem Kontakt bzw. <b>manueller</b> Wahl der Sprechgruppe <b>TG 4000</b> kann sofort getrennt werden.</p>
<p>- </p>	<p>+ ** <b>Mit dem Kontakt bzw. manueller</b> Wahl der <b>Sprechgruppe TG 5000 kann abgefragt werden mit welchem Reflektor der Repeater verbunden ist. Wir als Sprachansage zurück gesendet</b>.</p>
<p>- <b>Eine spezielle Form eines Sprechraums ist die</b>&lt;br/&gt;</p>	
<p>- <b>Verlinkung von zwei Repeatern (RepeaterLinking)</b>&lt;br/&gt;</p>	
<p>- </p>	
<p>- * <b>Es ist wie folgt vorzugehen:</b>&lt;br/&gt;</p>	
<p>- ** Kontakt <b>mit der Nr. des gewünschten Repeteaters aus den gespeicherten Kontaktliste abrufen oder via Manuelle Wahl aktuell eintippen (!!immer 6Stellig).</b></p>	
<p>- ** <b>PTT kurz drücken</b></p>	
<p>- ** <b>Damit ist der eigene Repeater in den gewünschten 2. Repeater verbunden.</b></p>	
<p>- </p>	
<p>Der Unterschied zu Sprechräumen ist, dass der eigene und der fremde Repeater auf eigenem Wunsch verbunden werden. Es kann sofort mit einem Ruf begonnen werden.</p>	<p>Der Unterschied zu Sprechräumen ist, dass der eigene und der fremde Repeater auf eigenem Wunsch verbunden werden. Es kann sofort mit einem Ruf begonnen werden.</p>
<p>Es werden alle weiteren Rufe von oder zu diesen verbundenen Repeatern unterdrückt.&lt;br/&gt;</p>	<p>Es werden alle weiteren Rufe von oder zu diesen verbundenen Repeatern unterdrückt.&lt;br/&gt;</p>
<p>- </p>	

-	<b>*Aufheben der Sprechgruppe:&lt;br/&gt;</b>
-	<b>** Nach 3 Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) trennt der WinMaster automatisch</b>
-	<b>** Mit dem Kontakt bzw. Manueller Wahl TG999999 sofort getrennt werden.</b>
-	
-	
-	<b>=== Routing Loginfo ===</b>
-	
-	<b>* [http://87.106.3.249/bmaster/ BMaster]</b>
-	<b>* [http://de2.xircddb.net/dmr/ SMaster Hamburg]</b>
-	<b>* [http://109.230.195.115/dmr/ SMaster Ruhrgebiet]</b>
-	<b>* [http://80.69.86.234/dmr/ SMaster Netherlands]</b>
-	<b>* [http://81.95.126.168/dmr/ SMaster Belgium]</b>
-	<b>* [http://178.188.156.54:10000/dmr/ SMaster Austria]</b>
-	<b>* [http://176.10.105.254/dmr/ SMaster Schweiz]</b>
-	<b>* [http://75.151.47.163/dmr/ SMaster USA]</b>
-	<b>* [http://87.106.3.249/dmr/ DMR MASTER LastHeard]</b>
-	
	<b>=== Mögliche Routen ===</b>
	<b>* Gruppenrufe wie gehabt</b>
	<b>** 9 ... lokal (evt. nur auf einem Zeitschlitz)</b>

<b>=== Mögliche Routen ===</b>
<b>* Gruppenrufe wie gehabt</b>
<b>** 9 ... lokal (evt. nur auf einem Zeitschlitz)</b>



–	<b>** 8 ... Region</b>	+	<b>** 232 ... OE (OE weite Gespräche)</b>
–	<b>** 2xx... Land (gesamt DL, gesamt OE, ...)</b>		
	<b>** 20 ... D-A-CH (deutschsprachige Länder)</b>		<b>** 20 ... D-A-CH (deutschsprachige Länder)</b>
–	<b>** 21 ... FR (französischsprachige Länder)</b>		
–	<b>** 22 ... NL (dutchsprachige Länder)</b>		
	<b>** 2 ... Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, ...)</b>		<b>** 2 ... Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, ...)</b>
	<b>** 1 ... weltweit</b>		<b>** 1 ... weltweit</b>
–	<b>* Regionen zu Regionen Link (je Zeitschlitz)</b>		
–	<b>* Länder/Sprachgruppen Link (je Zeitschlitz)</b>		
–	<b>* CALL Sign Routing Link</b>		

**Aktuelle Version vom 28. Oktober 2016, 21:01 Uhr**

## Inhaltsverzeichnis

1 Routing Konzept .....	10
2 Aktuelle Links zum OPEN-HYTERA-NET .....	10
3 Grundfunktionen im Routing .....	10
4 Sprechräume (Talkrooms) .....	11
5 Mögliche Routen .....	11

## Routing Konzept

Um alle Wünsche an das Routing von DMR Stationen abzubilden wird das in der Grafik dargestellte Konzept umgesetzt. Folgende Zusammenfassungen sind gegeben:

- Repeater (lila) einer Region (kann im Minimum ein Repeater sein)
- Regionen (grün) pro Land
- Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, Australien, ...)



Kurt OE1KBC / Torsten DG1HT

## Aktuelle Links zum OPEN-HYTERA-NET

- Statusinformationen
  - [OPEN-HYTERA DashBoard](#)
  - [OPEN-HYTERA Repeater Online](#)
- S/BMaster Logs
  - [BMaster](#)
  - [SMaster Austria](#)
  - [DRM+MASTER Vienna Austria](#)
  - [DRM+MASTER Kärnten Austria](#)

## Grundfunktionen im Routing

Die Sprechgruppen ("TG") und die Zeitschlitz wurden im OPEN-HYTERA-NETZ an das DMR-MARC System angepasst um in der Verwendung der beiden Netze gleichartige Grundfunktionen vorzufinden.

Damit sind derzeit folgende TG in den Zeitschlitz Standard:

#### Zeitschlitz Sprechgruppe Funktion

TS1	TG9	lokale Gespräche nur am aktuellen Umsetzer
TS1	TG232	OE weite Gespräche
TS1	TG20	D-A-CH Gespräche (alle deutschsprachigen Länder)
TS1	TG2	Europa Gespräche
TS1	TG1	Weltweite Gespräche (dzt. Europa + USA)
TS1	TG110	Sprechgruppe ON DEMAND
TS2	TG9	Gespräche lokal oder Refelktor je nach Einstellung
TS2	TG9990	ECHO Funktion zur Überprüfung der Aussendung

## Sprechräume (Talkrooms)

Jeder Repeater kann einzeln zu Sprechräumen geschaltet werden. Es stehen die Sprechräume mit den Nummern 4001-4999 zur Verfügung.

- Es ist wie folgt vorzugehen:
  - Kontakt mit der Nr. 4001-4999 aus den gespeicherten Kontaktliste abrufen oder via manuelle Wahl aktuell eintippen.
  - PTT kurz drücken
  - Damit ist der Repeater in den gewünschten Sprechraum geschaltet

Die Kommunikation wird jetzt üblicherweise mit der TG 9 geführt. Es werden alle Repeater welche ebenfalls im selben Sprechraum sind erreicht. Wenn andere Sprechgruppen als TG9 verwendet werden, so werden diese vor der Weitergabe an angeschlossene Repeater in TG9 umgewandelt. Es ist nicht möglich mit der ausgewählten Sprechgruppe TG 4xxx das QSO zu führen bitte unbedingt mit TG 9 sprechen. Einzelrufe werden weiterhin zugestellt. Andere Sprechgruppen werden unterdrückt und nicht weiter geleitet.

- Aufheben der Sprechgruppe:
  - Die Gruppen 4001-4999 werden nach 15 Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) automatisch vom DigitalMaster getrennt und auf den Heim-Sprechgruppe geschaltet
  - Mit dem Kontakt bzw. manueller Wahl der Sprechgruppe TG 4000 kann sofort getrennt werden.
  - Mit dem Kontakt bzw. manueller Wahl der Sprechgruppe TG 5000 kann abgefragt werden mit welchem Reflektor der Repeater verbunden ist. Wir als Sprachansage zurück gesendet.

Der Unterschied zu Sprechräumen ist, dass der eigene und der fremde Repeater auf eigenem Wunsch verbunden werden. Es kann sofort mit einem Ruf begonnen werden. Es werden alle weiteren Rufe von oder zu diesen verbundenen Repeatern unterdrückt.

## Mögliche Routen

- Gruppenrufe wie gehabt
  - 9 ... lokal (evt. nur auf einem Zeitschlitz)
  - 232 ... OE (OE weite Gespräche)
  - 20 ... D-A-CH (deutschsprachige Länder)

- 
- 2 ... Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, ...)
  - 1 ... weltweit