

Inhaltsverzeichnis

1. OPEN-HYTERA-Routingkonzept	41
2. Benutzer:Oe1kbc	15
3. OPEN-HYTERA-ROUTING-ENGLISH	28

OPEN-HYTERA-Routingkonzept

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 VisuellWikitext

Version vom 13. Januar 2014, 18:24 Uhr (
Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (Die Seite wurde geleert.)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 1:

Version vom 22. Januar 2014, 01:27 Uhr (
Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

- + **[[Kategorie:DMR]]**
- + **=== Routing Konzept ===**
- + **[[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[OPEN-HYTERA-ROUTING-ENGLISH | click here]]
**
- +
- + **Um alle Wünsche an das Routing von DMR Stationen abzubilden wird das in der Grafik dargestellte Konzept umgesetzt.**
- + **Folgende Zusammenfassungen sind gegeben:**
- + *** Repeater (lila) einer Region (kann im Minimum ein Repeater sein)**
- + *** Regionen (grün) pro Land**
- + *** Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, Australien, ...)**
- + **[[Bild:OPEN HYTERA ROUTING.jpg|800px|HYTERA Routingkonzept]]**
- +
- + **=== Aktuelle Links zum OPEN-HYTERA-NET ===**
- + *** Statusinformationen**
- + *** [http://176.10.105.236/dmr/ OPEN-HYTERA DashBoard]**

- + * [[http://176.10.105.236 /dmr rptstatus.htm](http://176.10.105.236/dmr_rptstatus.htm) **OPEN-HYTERA Repeater Online**]
- + * **S/BMaster Logs**
- + * [[http://176.10.105.236/bmaster/ BMaster](http://176.10.105.236/bmaster/BMaster)]
- + * [[http://de2.xircddb.net/dmr/ SMaster Hamburg](http://de2.xircddb.net/dmr/SMaster Hamburg)]
- + * [[http://62.108.44.220/dmr/ SMaster Ruhrgebiet](http://62.108.44.220/dmr/SMaster Ruhrgebiet)]
- + * [[http://80.69.86.234/dmr/ SMaster Netherlands](http://80.69.86.234/dmr/SMaster Netherlands)]
- + * [[http://81.95.126.168/dmr/ SMaster Belgium](http://81.95.126.168/dmr/SMaster Belgium)]
- + * [[http://77.243.52.148/dmr/ SMaster Denmark](http://77.243.52.148/dmr/SMaster Denmark)]
- + * [[http://178.188.156.54:10000/dmr/ SMaster Austria](http://178.188.156.54:10000/dmr/SMaster Austria)]
- + * [[http://176.10.105.254/dmr/ SMaster Schweiz](http://176.10.105.254/dmr/SMaster Schweiz)]
- + * [[http://75.151.47.163/dmr/ SMaster USA](http://75.151.47.163/dmr/SMaster USA)]
- +
- + **bMaster**
- + **SMaster Hamburg**
- + **sMaster Netherlands**
- + **sMaster Belgium**
- + **sMaster Austria**
- + **sMaster USA**
- + **sMaster Switzerland**
- + **RPT Online**
- + **DMR Group**
- + **sMaster Marko**
- + **sMaster Denmark**

- + **User Dashboard**
- + **DMR LIVE MONITOR**
- +
- + **=== Routing Stand 1.11.2013 ===**
- + **Mit 26./27.10.2013 wurde im OPEN-HYTERA-NET die Verwendung der Zeitschlitz an das DMR-MARC System angepasst.
**
- +
- + **Damit sollten wir derzeit folgende TGs in den Zeitschlitz haben:**
- +
- + *** für Repeater am selben WinMaster:**
- + **** TS1 - kein Eintrag --> nur lokale QSOs pro Repeater**
- + **** TS2 - TG9, TG2XX**
- +
- + *** Für SMaster/BMaster Links**
- + **** TS1 - 1,2,20 (evt. 21,22),2****
- + **** TS2 - kein Eintrag --> am TS2 kein internationales Linking**
- +
- + **2**...durch diesen Eintrag sind alle angeschlossenen EU Länder via Country TG zu erreichen.**
- +
- + **=== Routing Stand 10.9.2013 ===**
- + **WinMaster welche am selben SMaster hängen können prinzipiell alles routen.
**
- + **Für zukünftige EU Netze sollten wir aber nur die TGs WW-1, EU-2, DACH-20 (FR-21, NL-22) nutzen.
**

- + **München ist im Moment noch direkt an Wien dran, es wird in Kürze einen zweiten WinMaster zum testen geben, damit obige Routen Gültigkeit haben.
**
- +
- + **Damit sollten wir derzeit folgende TGs haben:**
- +
- + *** für Repeater am selben WinMaster:**
- + **** TS1 - keine (nur lokal pro Repeater)**
- + **** TS2 - TG 9**
- +
- + *** Für SMaster/BMaster Links**
- + **** TS1 - keine**
- + **** TS2 - 1,2,20 (evt. 21,22),2****
- +
- +
- + **=== Repeater<->Repeater Routing
===**
- +
- + **[[Vorteil:]] Es werden nur die beiden notwendigen Repeater getestet. Es können mehrere Verbindungen im HYTERA Netzwerk parallel geführt werden.
**
- +
- + **Repeater welche am gleichen OPEN-HYTERA WinMaster angemeldet sind können durch ein User-Kommando verbunden werden.
**
- + **Diese Verbindung besteht solange gesprochen wird und wird bei Inaktivität nach 3 Minuten automatisch getrennt bzw.
**

- + kann durch ein User-Kommando sofort getrennt werden.

- +
- + * User-Kommandos
- + ** Repeater verbinden
Repeater ID als TG senden - für 2-3 Sekunden genügt
danach kann gesprochen werden. Die Antwort am verbundenen Repeater kann ohne weitere Kommandos
abgesetzt werden. Jede Sprechgruppe ist für die folgenden Durchgänge erlaubt. (default: TG9)
- + ** Repeater trennen
TG 999999 wieder für 2-3 Sekunden senden.
>Trennen kann man von einem der beiden Repeater aus.
- +
- +
- + Wenn zwei Repeater verbunden sind, kann mit jeder Sprechgruppe und mit jedem User-CALL-ID gesprochen werden. Als Standard-Sprechgruppe sollte TG9 genommen werden, da diese Gruppe bei allen Geräten in der RX Gruppe programmiert ist. Es ist nicht sinnvoll mit der Sprechgruppe, welche für den Link verwendet wurde, auch zu sprechen, da diese nicht in den RX-Sprechgruppen der Geräte der angesprochenen Funkamateure gespeichert sein wird.

- + Wenn eine Verbindung aufgebaut ist werden keine weitere Routing-Funktionen angestoßen. Auch Text Übertragungen werden nur zum verbundenen Repeater übertragen und auch die Sprechgruppe TG1 wird
- +

nicht international weiter gereicht sondern nur zum verbundenen Repeater. Wenn man wieder die allgemeinen Routing-Funktionen benötigt, ist zuerst die Verbindung mit TG 999999 zu trennen.

+

[[Information:]] Repeater<->Repeater Routing im internationalen Netz sind angedacht und werden in einer späteren Version umgesetzt.

+

Die Repeater-IDs für Links könnten in die Kontaktliste vorgespeichert werden bzw. durch "Manuelle Wahl" dynamisch verwendet werden.

+

+

=== Sprechräume (Talkrooms) ===

+

Jeder Repeater kann einzeln zu Sprechräumen geschaltet werden. Es stehen die Sprechräume mit den Nummern 401-499 zur Verfügung.

+

+

* Es ist wie folgt vorzugehen:

+

** Kontakt mit der Nr. 401-499 aus den gespeicherten Kontaktliste abrufen oder via Manuelle Wahl aktuell eintippen.

+

** PTT kurz drücken

+

** Damit ist der Repeater in den gewünschten Sprechraum geschaltet

+

+

Die Kommunikation wird jetzt üblicherweise mit der TG 9 geführt. Es werden alle Repeater welche ebenfalls im selben Sprechraum sind erreicht.

+

+ **Wenn andere Sprechgruppen als TG9 verwendet werden, so werden diese vor der Weitergabe an angeschlossene Repeater in TG9 umgewandelt. Es ist auch möglich mit Sprechgruppe TG4xx das QSO zu führen. Einzelrufe werden weiterhin zugestellt. Allgemeine Sprechgruppen werden unterdrückt.
**

+

+ *** Aufheben der Sprechgruppe:**

+ **** Nach 3 Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) trennt der WinMaster automatisch**

+ **** Mit dem Kontakt bzw. Manueller Wahl der Sprechgruppe TG400 kann sofort getrennt werden.**

+

+ **Eine spezielle Form eines Sprechraums ist die
**

+ **Verlinkung von zwei Repeatern (RepeaterLinking)
**

+

+ *** Es ist wie folgt vorzugehen:
**

+ **** Kontakt mit der Nr. des gewünschten Repeaters aus den gespeicherten Kontaktliste abrufen oder via Manuelle Wahl aktuell eintippen (!!immer 6Stellig).**

+ **** PTT kurz drücken**

+ **** Damit ist der eigene Repeater in den gewünschten 2. Repeater verbunden.**

+

+ **Der Unterschied zu Sprechräumen ist, dass der eigene und der fremde Repeater auf eigenem Wunsch verbunden werden. Es kann sofort mit einem Ruf begonnen werden.**

- + **Es werden alle weiteren Rufe von oder zu diesen verbundenen Repeatern unterdrückt.
**
- +
- + ***Aufheben der Sprechgruppe:
**
- + **** Nach 3 Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) trennt der WinMaster automatisch**
- + **** Mit dem Kontakt bzw. Manueller Wahl TG999999 sofort getrennt werden.**
- +
- + **=== Mögliche Routen ===**
- + *** Gruppenrufe wie gehabt**
- + **** 9 ... lokal (evt. nur auf einem Zeitschlitz)**
- + **** 8 ... Region**
- + **** 2**... Land (gesamt DL, gesamt OE, ...)**
- + **** 20 ... D-A-CH (deutschsprachige Länder)**
- + **** 21 ... FR (französischsprachige Länder)**
- + **** 22 ... NL (dutchsprachige Länder)**
- + **** 2 ... Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, ...)**
- + **** 1 ... weltweit**
- + *** Regionen zu Regionen Link (je Zeitschlitz)**
- + *** Länder/Sprachgruppen Link (je Zeitschlitz)**
- + *** CALL Sign Routing Link**

Version vom 22. Januar 2014, 01:27 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Routing Konzept	50
2 Aktuelle Links zum OPEN-HYTERA-NET	50
3 Routing Stand 1.11.2013	51
4 Routing Stand 10.9.2013	51
5 Repeater<->Repeater Routing	51
6 Sprechräume (Talkrooms)	52
7 Mögliche Routen	53


Routing Konzept



For english version on this project [click here](#)

Um alle Wünsche an das Routing von DMR Stationen abzubilden wird das in der Grafik dargestellte Konzept umgesetzt. Folgende Zusammenfassungen sind gegeben:

- Repeater (lila) einer Region (kann im Minimum ein Repeater sein)
- Regionen (grün) pro Land
- Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, Australien, ...)



Kurt OE1KBC / Torsten DG1HT

Aktuelle Links zum OPEN-HYTERA-NET

- Statusinformationen
- [OPEN-HYTERA DashBoard](#)
- [OPEN-HYTERA Repeater Online](#)
- S/BMaster Logs
- [BMaster](#)
- [SMaster Hamburg](#)
- [SMaster Ruhrgebiet](#)
- [SMaster Netherlands](#)
- [SMaster Belgium](#)
- [SMaster Denmark](#)

- [SMaster Austria](#)
- [SMaster Schweiz](#)
- [SMaster USA](#)

bMaster SMaster Hamburg sMaster Netherlands sMaster Belgium sMaster Austria sMaster USA
sMaster Switzerland RPT Online DMR Group sMaster Marko sMaster Denmark User Dashboard
DMR LIVE MONITOR

Routing Stand 1.11.2013

Mit 26./27.10.2013 wurde im OPEN-HYTERA-NET die Verwendung der Zeitschlitz an das DMR-MARC System angepasst.

Damit sollten wir derzeit folgende TGs in den Zeitschlitz haben:

- für Repeater am selben WinMaster:
 - TS1 – kein Eintrag --> nur lokale QSOs pro Repeater
 - TS2 – TG9, TG2XX
- Für SMaster/BMaster Links
 - TS1 – 1,2,20 (evt. 21,22),2**
 - TS2 – kein Eintrag --> am TS2 kein internationales Linking

2**...durch diesen Eintrag sind alle angeschlossenen EU Länder via Country TG zu erreichen.

Routing Stand 10.9.2013

WinMaster welche am selben SMaster hängen können prinzipiell alles routen.

Für zukünftige EU Netze sollten wir aber nur die TGs WW-1, EU-2, DACH-20 (FR-21, NL-22) nutzen. München ist im Moment noch direkt an Wien dran, es wird in Kürze einen zweiten WinMaster zum testen geben, damit obige Routen Gültigkeit haben.

Damit sollten wir derzeit folgende TGs haben:

- für Repeater am selben WinMaster:
 - TS1 – keine (nur lokal pro Repeater)
 - TS2 – TG 9
- Für SMaster/BMaster Links
 - TS1 – keine
 - TS2 – 1,2,20 (evt. 21,22),2**

Repeater<->Repeater Routing

Vorteil: Es werden nur die beiden notwendigen Repeater getastet. Es können mehrere Verbindungen im HYTERA Netzwerk parallel geführt werden.

Repeater welche am gleichen OPEN-HYTERA WinMaster angemeldet sind können durch ein User-Kommando verbunden werden.

Diese Verbindung besteht solange gesprochen wird und wird bei Inaktivität nach 3 Minuten automatisch getrennt bzw.

kann durch ein User-Kommando sofort getrennt werden.

- User-Kommandos
 - Repeater verbinden
Repeater ID als TG senden - für 2-3 Sekunden genügt
danach kann gesprochen werden. Die Antwort am verbundenen Repeater kann ohne weitere Kommandos abgesetzt werden. Jede Sprechgruppe ist für die folgenden Durchgänge erlaubt. (default: TG9)
 - Repeater trennen
TG 999999 wieder für 2-3 Sekunden senden.
Trennen kann man von einem der beiden Repeater aus.

Wenn zwei Repeater verbunden sind, kann mit jeder Sprechgruppe und mit jedem User-CALL-ID gesprochen werden. Als Standard-Sprechgruppe sollte TG9 genommen werden, da diese Gruppe bei allen Geräten in der RX Gruppe programmiert ist. Es ist nicht sinnvoll mit der Sprechgruppe, welche für den Link verwendet wurde, auch zu sprechen, da diese nicht in den RX-Sprechgruppen der Geräte der angesprochenen Funkamateure gespeichert sein wird.

Wenn eine Verbindung aufgebaut ist werden keine weitere Routing-Funktionen angestoßen. Auch Text Übertragungen werden nur zum verbundenen Repeater übertragen und auch die Sprechgruppe TG1 wird nicht international weiter gereicht sondern nur zum verbundenen Repeater. Wenn man wieder die allgemeinen Routing-Funktionen benötigt, ist zuerst die Verbindung mit TG 999999 zu trennen.

Information: Repeater<->Repeater Routing im internationalen Netz sind angedacht und werden in einer späteren Version umgesetzt.

Die Repeater-IDs für Links könnten in die Kontaktliste vorgeschrieben werden bzw. durch "Manuelle Wahl" dynamisch verwendet werden.

Sprechräume (Talkrooms)

Jeder Repeater kann einzeln zu Sprechräumen geschaltet werden. Es stehen die Sprechräume mit den Nummern 401-499 zur Verfügung.

- Es ist wie folgt vorzugehen:
 - Kontakt mit der Nr. 401-499 aus den gespeicherten Kontaktliste abrufen oder via Manuelle Wahl aktuell eintippen.
 - PTT kurz drücken
 - Damit ist der Repeater in den gewünschten Sprechraum geschaltet

Die Kommunikation wird jetzt üblicherweise mit der TG 9 geführt. Es werden alle Repeater welche ebenfalls im selben Sprechraum sind erreicht. Wenn andere Sprechgruppen als TG9 verwendet werden, so werden diese vor der Weitergabe an angeschlossene Repeater in TG9 umgewandelt. Es ist auch möglich mit Sprechgruppe TG4xx das QSO zu führen. Einzelrufe werden weiterhin zugestellt. Allgemeine Sprechgruppen werden unterdrückt.

- Aufheben der Sprechgruppe:
 - Nach 3 Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) trennt der WinMaster automatisch
 - Mit dem Kontakt bzw. Manueller Wahl der Sprechgruppe TG400 kann sofort getrennt werden.

Eine spezielle Form eines Sprechraums ist die Verlinkung von zwei Repeatern (RepeaterLinking)

- Es ist wie folgt vorzugehen:
 - Kontakt mit der Nr. des gewünschten Repeaters aus den gespeicherten Kontaktliste abrufen oder via Manuelle Wahl aktuell eintippen (!!immer 6Stellig).
 - PTT kurz drücken
 - Damit ist der eigene Repeater in den gewünschten 2. Repeater verbunden.

Der Unterschied zu Sprechräumen ist, dass der eigene und der fremde Repeater auf eigenem Wunsch verbunden werden. Es kann sofort mit einem Ruf begonnen werden. Es werden alle weiteren Rufe von oder zu diesen verbundenen Repeatern unterdrückt.

- Aufheben der Sprechgruppe:
 - Nach 3 Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) trennt der WinMaster automatisch
 - Mit dem Kontakt bzw. Manueller Wahl TG999999 sofort getrennt werden.

Mögliche Routen

- Gruppenrufe wie gehabt
 - 9 ... lokal (evt. nur auf einem Zeitschlitz)
 - 8 ... Region
 - 2**... Land (gesamt DL, gesamt OE, ...)
 - 20 ... D-A-CH (deutschsprachige Länder)
 - 21 ... FR (französischsprachige Länder)
 - 22 ... NL (dutchsprachige Länder)
 - 2 ... Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, ...)
 - 1 ... weltweit
- Regionen zu Regionen Link (je Zeitschlitz)
- Länder/Sprachgruppen Link (je Zeitschlitz)
- CALL Sign Routing Link

OPEN-HYTERA-Routingkonzept: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 13. Januar 2014, 18:24 Uhr (
Quelltext anzeigen)
 Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (Die Seite wurde geleert.)
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 22. Januar 2014, 01:27 Uhr (
Quelltext anzeigen)
 Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

Zeile 1:

- + **[[Kategorie:DMR]]**
- + **=== Routing Konzept ===**
- + **[[Datei:Englisch.ipq]] For english version on this project [[OPEN-HYTERA-ROUTING-ENGLISH | click here]]
**
- +
- + **Um alle Wünsche an das Routing von DMR Stationen abzubilden wird das in der Grafik dargestellte Konzept umgesetzt.**
- + **Folgende Zusammenfassungen sind gegeben:**
- + *** Repeater (lila) einer Region (kann im Minimum ein Repeater sein)**
- + *** Regionen (grün) pro Land**
- + *** Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, Australien, ...)**
- + **[[Bild:OPEN HYTERA ROUTING.jpg|800px|HYTERA Routingkonzept]]**
- +
- + **=== Aktuelle Links zum OPEN-HYTERA-NET ===**
- + *** Statusinformationen**

- + * [<http://176.10.105.236/dmr/> OPEN-HYTERA DashBoard]
- + * [http://176.10.105.236/dmr_rptstatus.htm OPEN-HYTERA Repeater Online]
- + * S/BMaster Logs
- + * [<http://176.10.105.236/bmaster/> BMaster]
- + * [<http://de2.xircddb.net/dmr/> SMaster Hamburg]
- + * [<http://62.108.44.220/dmr/> SMaster Ruhrgebiet]
- + * [<http://80.69.86.234/dmr/> SMaster Netherlands]
- + * [<http://81.95.126.168/dmr/> SMaster Belgium]
- + * [<http://77.243.52.148/dmr/> SMaster Denmark]
- + * [<http://178.188.156.54:10000/dmr/> SMaster Austria]
- + * [<http://176.10.105.254/dmr/> SMaster Schweiz]
- + * [<http://75.151.47.163/dmr/> SMaster USA]
- +
- + bMaster
- + SMaster Hamburg
- + sMaster Netherlands
- + sMaster Belgium
- + sMaster Austria
- + sMaster USA
- + sMaster Switzerland
- + RPT Online
- + DMR Group

- + **sMaster Marko**
- + **sMaster Denmark**
- + **User Dashboard**
- + **DMR LIVE MONITOR**
- +
- + **=== Routing Stand 1.11.2013 ===**
- + **Mit 26./27.10.2013 wurde im OPEN-HYTERA-NET die Verwendung der Zeitschlitz an das DMR-MARC System angepasst.
**
- +
- + **Damit sollten wir derzeit folgende TGs in den Zeitschlitz haben:**
- +
- + *** für Repeater am selben WinMaster:**
- + **** TS1 - kein Eintrag --> nur lokale QSOs pro Repeater**
- + **** TS2 - TG9, TG2XX**
- +
- + *** Für sMaster/BSMaster Links**
- + **** TS1 - 1,2,20 (evt. 21,22),2****
- + **** TS2 - kein Eintrag --> am TS2 kein internationales Linking**
- +
- + **2**...durch diesen Eintrag sind alle angeschlossenen EU Länder via Country TG zu erreichen.**
- +
- + **=== Routing Stand 10.9.2013 ===**
- + **WinMaster welche am selben sMaster hängen können prinzipiell alles routen.
**

+ **Für zukünftige EU Netze sollten wir aber nur die TGs WW-1, EU-2, DACH-20 (FR-21, NL-22) nutzen.
**

+ **München ist im Moment noch direkt an Wien dran, es wird in Kürze einen zweiten WinMaster zum testen geben, damit obige Routen Gültigkeit haben.
**

+

+ **Damit sollten wir derzeit folgende TGs haben:**

+

+ *** für Repeater am selben WinMaster:**

+ **** TS1 - keine (nur lokal pro Repeater)**

+ **** TS2 - TG 9**

+

+ *** Für SMaster/BMaster Links**

+ **** TS1 - keine**

+ **** TS2 - 1,2,20 (evt. 21,22),2****

+

+

+ **=== Repeater<->Repeater Routing
===**

+

+ **[[Vorteil:]] Es werden nur die beiden notwendigen Repeater getestet. Es können mehrere Verbindungen im HYTERA Netzwerk parallel geführt werden.
**

+

+ **Repeater welche am gleichen OPEN-HYTERA WinMaster angemeldet sind können durch ein User-Kommando verbunden werden.
**

- + **Diese Verbindung besteht solange gesprochen wird und wird bei Inaktivität nach 3 Minuten automatisch getrennt bzw.
**
- + **kann durch ein User-Kommando sofort getrennt werden.
**
- +
- + *** User-Kommandos**
- + **** Repeater verbinden
Repeater ID als TG senden - für 2-3 Sekunden genügt
danach kann gesprochen werden. Die Antwort am verbundenen Repeater kann ohne weitere Kommandos
abgesetzt werden. Jede Sprechgruppe ist für die folgenden Durchgänge erlaubt. (default: TG9)**
- + **** Repeater trennen
TG 999999 wieder für 2-3 Sekunden senden.
/>Trennen kann man von einem der beiden Repeater aus.**
- +
- +
- + **Wenn zwei Repeater verbunden sind, kann mit jeder Sprechgruppe und mit jedem User-CALL-ID gesprochen werden. Als Standard-Sprechgruppe sollte TG9 genommen werden, da diese Gruppe bei allen Geräten in der RX Gruppe programmiert ist. Es ist nicht sinnvoll mit der Sprechgruppe, welche für den Link verwendet wurde, auch zu sprechen, da diese nicht in den RX-Sprechgruppen der Geräte der angesprochenen Funkamateure gespeichert sein wird.
**
- + **Wenn eine Verbindung aufgebaut ist werden keine weitere Routing-Funktionen angestoßen. Auch Text Übertragungen werden nur zum verbundenen Repeater übertragen**

- + **und auch die Sprechgruppe TG1 wird nicht international weiter gereicht sondern nur zum verbundenen Repeater. Wenn man wieder die allgemeinen Routing-Funktionen benötigt, ist zuerst die Verbindung mit TG 999999 zu trennen.**
- + **[[Information:]] Repeater<->Repeater Routing im internationalen Netz sind angedacht und werden in einer späteren Version umgesetzt.
**
- + **Die Repeater-IDs für Links könnten in die Kontaktliste vorgespeichert werden bzw. durch "Manuelle Wahl" dynamisch verwendet werden.
**
- + **==== Sprechräume (Talkrooms) ====**
- + **Jeder Repeater kann einzeln zu Sprechräumen geschaltet werden. Es stehen die Sprechräume mit den Nummern 401-499 zur Verfügung.
**
- + *** Es ist wie folgt vorzugehen:**
- + **** Kontakt mit der Nr. 401-499 aus den gespeicherten Kontaktliste abrufen oder via Manuelle Wahl aktuell eintippen.**
- + **** PTT kurz drücken**
- + **** Damit ist der Repeater in den gewünschten Sprechraum geschaltet**
- + **Die Kommunikation wird jetzt üblicherweise mit der TG 9 geführt. Es werden alle Repeater welche ebenfalls im selben Sprechraum sind erreicht.**

- + **Wenn andere Sprechgruppen als TG9 verwendet werden, so werden diese vor der Weitergabe an angeschlossene Repeater in TG9 umgewandelt. Es ist auch möglich mit Sprechgruppe TG4xx das QSO zu führen. Einzelrufe werden weiterhin zugestellt. Allgemeine Sprechgruppen werden unterdrückt.
**
- +
- + *** Aufheben der Sprechgruppe:**
- + **** Nach 3 Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) trennt der WinMaster automatisch**
- + **** Mit dem Kontakt bzw. Manueller Wahl der Sprechgruppe TG400 kann sofort getrennt werden.**
- +
- + **Eine spezielle Form eines Sprechraums ist die
**
- + **Verlinkung von zwei Repeatern (RepeaterLinking)
**
- +
- + *** Es ist wie folgt vorzugehen:
**
- + **** Kontakt mit der Nr. des gewünschten Repeaters aus den gespeicherten Kontaktliste abrufen oder via Manuelle Wahl aktuell eintippen (!!immer 6Stellig).**
- + **** PTT kurz drücken**
- + **** Damit ist der eigene Repeater in den gewünschten 2. Repeater verbunden.**
- +
- + **Der Unterschied zu Sprechräumen ist, dass der eigene und der fremde Repeater auf eigenem Wunsch verbunden werden. Es kann sofort mit einem Ruf begonnen werden.**

- + **Es werden alle weiteren Rufe von oder zu diesen verbundenen Repeatern unterdrückt.
**
- +
- + ***Aufheben der Sprechgruppe:
**
- + **** Nach 3 Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) trennt der WinMaster automatisch**
- + **** Mit dem Kontakt bzw. Manueller Wahl TG999999 sofort getrennt werden.**
- +
- + **=== Mögliche Routen ===**
- + *** Gruppenrufe wie gehabt**
- + **** 9 ... lokal (evt. nur auf einem Zeitschlitz)**
- + **** 8 ... Region**
- + **** 2**... Land (gesamt DL, gesamt OE, ...)**
- + **** 20 ... D-A-CH (deutschsprachige Länder)**
- + **** 21 ... FR (französischsprachige Länder)**
- + **** 22 ... NL (dutchsprachige Länder)**
- + **** 2 ... Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, ...)**
- + **** 1 ... weltweit**
- + *** Regionen zu Regionen Link (je Zeitschlitz)**
- + *** Länder/Sprachgruppen Link (je Zeitschlitz)**
- + *** CALL Sign Routing Link**

Version vom 22. Januar 2014, 01:27 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Routing Konzept	24
2 Aktuelle Links zum OPEN-HYTERA-NET	24
3 Routing Stand 1.11.2013	25
4 Routing Stand 10.9.2013	25
5 Repeater<->Repeater Routing	25
6 Sprechräume (Talkrooms)	26
7 Mögliche Routen	27


Routing Konzept



For english version on this project [click here](#)

Um alle Wünsche an das Routing von DMR Stationen abzubilden wird das in der Grafik dargestellte Konzept umgesetzt. Folgende Zusammenfassungen sind gegeben:

- Repeater (lila) einer Region (kann im Minimum ein Repeater sein)
- Regionen (grün) pro Land
- Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, Australien, ...)



Kurt OE1KBC / Torsten DG1HT

Aktuelle Links zum OPEN-HYTERA-NET

- Statusinformationen
- [OPEN-HYTERA DashBoard](#)
- [OPEN-HYTERA Repeater Online](#)
- S/BMaster Logs
- [BMaster](#)
- [SMaster Hamburg](#)
- [SMaster Ruhrgebiet](#)
- [SMaster Netherlands](#)
- [SMaster Belgium](#)
- [SMaster Denmark](#)

- [SMaster Austria](#)
- [SMaster Schweiz](#)
- [SMaster USA](#)

bMaster SMaster Hamburg sMaster Netherlands sMaster Belgium sMaster Austria sMaster USA
sMaster Switzerland RPT Online DMR Group sMaster Marko sMaster Denmark User Dashboard
DMR LIVE MONITOR

Routing Stand 1.11.2013

Mit 26./27.10.2013 wurde im OPEN-HYTERA-NET die Verwendung der Zeitschlitz an das DMR-MARC System angepasst.

Damit sollten wir derzeit folgende TGs in den Zeitschlitz haben:

- für Repeater am selben WinMaster:
 - TS1 – kein Eintrag --> nur lokale QSOs pro Repeater
 - TS2 – TG9, TG2XX
- Für SMaster/BMaster Links
 - TS1 – 1,2,20 (evt. 21,22),2**
 - TS2 – kein Eintrag --> am TS2 kein internationales Linking

2**...durch diesen Eintrag sind alle angeschlossenen EU Länder via Country TG zu erreichen.

Routing Stand 10.9.2013

WinMaster welche am selben SMaster hängen können prinzipiell alles routen.

Für zukünftige EU Netze sollten wir aber nur die TGs WW-1, EU-2, DACH-20 (FR-21, NL-22) nutzen. München ist im Moment noch direkt an Wien dran, es wird in Kürze einen zweiten WinMaster zum testen geben, damit obige Routen Gültigkeit haben.

Damit sollten wir derzeit folgende TGs haben:

- für Repeater am selben WinMaster:
 - TS1 – keine (nur lokal pro Repeater)
 - TS2 – TG 9
- Für SMaster/BMaster Links
 - TS1 – keine
 - TS2 – 1,2,20 (evt. 21,22),2**

Repeater<->Repeater Routing

Vorteil: Es werden nur die beiden notwendigen Repeater getastet. Es können mehrere Verbindungen im HYTERA Netzwerk parallel geführt werden.

Repeater welche am gleichen OPEN-HYTERA WinMaster angemeldet sind können durch ein User-Kommando verbunden werden.

Diese Verbindung besteht solange gesprochen wird und wird bei Inaktivität nach 3 Minuten automatisch getrennt bzw.

kann durch ein User-Kommando sofort getrennt werden.

- User-Kommandos
 - Repeater verbinden
Repeater ID als TG senden - für 2-3 Sekunden genügt
danach kann gesprochen werden. Die Antwort am verbundenen Repeater kann ohne weitere Kommandos abgesetzt werden. Jede Sprechgruppe ist für die folgenden Durchgänge erlaubt. (default: TG9)
 - Repeater trennen
TG 999999 wieder für 2-3 Sekunden senden.
Trennen kann man von einem der beiden Repeater aus.

Wenn zwei Repeater verbunden sind, kann mit jeder Sprechgruppe und mit jedem User-CALL-ID gesprochen werden. Als Standard-Sprechgruppe sollte TG9 genommen werden, da diese Gruppe bei allen Geräten in der RX Gruppe programmiert ist. Es ist nicht sinnvoll mit der Sprechgruppe, welche für den Link verwendet wurde, auch zu sprechen, da diese nicht in den RX-Sprechgruppen der Geräte der angesprochenen Funkamateure gespeichert sein wird.

Wenn eine Verbindung aufgebaut ist werden keine weitere Routing-Funktionen angestoßen. Auch Text Übertragungen werden nur zum verbundenen Repeater übertragen und auch die Sprechgruppe TG1 wird nicht international weiter gereicht sondern nur zum verbundenen Repeater. Wenn man wieder die allgemeinen Routing-Funktionen benötigt, ist zuerst die Verbindung mit TG 999999 zu trennen.

Information: Repeater<->Repeater Routing im internationalen Netz sind angedacht und werden in einer späteren Version umgesetzt.

Die Repeater-IDs für Links könnten in die Kontaktliste vorgeschrieben werden bzw. durch "Manuelle Wahl" dynamisch verwendet werden.

Sprechräume (Talkrooms)

Jeder Repeater kann einzeln zu Sprechräumen geschaltet werden. Es stehen die Sprechräume mit den Nummern 401-499 zur Verfügung.

- Es ist wie folgt vorzugehen:
 - Kontakt mit der Nr. 401-499 aus den gespeicherten Kontaktliste abrufen oder via Manuelle Wahl aktuell eintippen.
 - PTT kurz drücken
 - Damit ist der Repeater in den gewünschten Sprechraum geschaltet

Die Kommunikation wird jetzt üblicherweise mit der TG 9 geführt. Es werden alle Repeater welche ebenfalls im selben Sprechraum sind erreicht. Wenn andere Sprechgruppen als TG9 verwendet werden, so werden diese vor der Weitergabe an angeschlossene Repeater in TG9 umgewandelt. Es ist auch möglich mit Sprechgruppe TG4xx das QSO zu führen. Einzelrufe werden weiterhin zugestellt. Allgemeine Sprechgruppen werden unterdrückt.

- Aufheben der Sprechgruppe:
 - Nach 3 Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) trennt der WinMaster automatisch
 - Mit dem Kontakt bzw. Manueller Wahl der Sprechgruppe TG400 kann sofort getrennt werden.

Eine spezielle Form eines Sprechraums ist die Verlinkung von zwei Repeatern (RepeaterLinking)

- Es ist wie folgt vorzugehen:
 - Kontakt mit der Nr. des gewünschten Repeaters aus den gespeicherten Kontaktliste abrufen oder via Manuelle Wahl aktuell eintippen (!!immer 6Stellig).
 - PTT kurz drücken
 - Damit ist der eigene Repeater in den gewünschten 2. Repeater verbunden.

Der Unterschied zu Sprechräumen ist, dass der eigene und der fremde Repeater auf eigenem Wunsch verbunden werden. Es kann sofort mit einem Ruf begonnen werden. Es werden alle weiteren Rufe von oder zu diesen verbundenen Repeatern unterdrückt.

- Aufheben der Sprechgruppe:
 - Nach 3 Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) trennt der WinMaster automatisch
 - Mit dem Kontakt bzw. Manueller Wahl TG999999 sofort getrennt werden.

Mögliche Routen

- Gruppenrufe wie gehabt
 - 9 ... lokal (evt. nur auf einem Zeitschlitz)
 - 8 ... Region
 - 2**... Land (gesamt DL, gesamt OE, ...)
 - 20 ... D-A-CH (deutschsprachige Länder)
 - 21 ... FR (französischsprachige Länder)
 - 22 ... NL (dutchsprachige Länder)
 - 2 ... Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, ...)
 - 1 ... weltweit
- Regionen zu Regionen Link (je Zeitschlitz)
- Länder/Sprachgruppen Link (je Zeitschlitz)
- CALL Sign Routing Link

OPEN-HYTERA-Routingkonzept: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 Visuell Wikitext

Version vom 13. Januar 2014, 18:24 Uhr (
Quelltext anzeigen)
 Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (Die Seite wurde geleert.)
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 22. Januar 2014, 01:27 Uhr (
Quelltext anzeigen)
 Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

Zeile 1:

- + **[[Kategorie:DMR]]**
- + **=== Routing Konzept ===**
- + **[[Datei:Englisch.ipq]] For english version on this project [[OPEN-HYTERA-ROUTING-ENGLISH | click here]]
**
- +
- + **Um alle Wünsche an das Routing von DMR Stationen abzubilden wird das in der Grafik dargestellte Konzept umgesetzt.**
- + **Folgende Zusammenfassungen sind gegeben:**
- + *** Repeater (lila) einer Region (kann im Minimum ein Repeater sein)**
- + *** Regionen (grün) pro Land**
- + *** Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, Australien, ...)**
- + **[[Bild:OPEN HYTERA ROUTING.jpg|800px|HYTERA Routingkonzept]]**
- +
- + **=== Aktuelle Links zum OPEN-HYTERA-NET ===**
- + *** Statusinformationen**

- + * [<http://176.10.105.236/dmr/> OPEN-HYTERA DashBoard]
- + * [http://176.10.105.236/dmr_rptstatus.htm OPEN-HYTERA Repeater Online]
- + * S/BMaster Logs
- + * [<http://176.10.105.236/bmaster/BMaster>]
- + * [<http://de2.xircddb.net/dmr/SMaster Hamburg>]
- + * [<http://62.108.44.220/dmr/SMaster Ruhrgebiet>]
- + * [<http://80.69.86.234/dmr/SMaster Netherlands>]
- + * [<http://81.95.126.168/dmr/SMaster Belgium>]
- + * [<http://77.243.52.148/dmr/SMaster Denmark>]
- + * [<http://178.188.156.54:10000/dmr/SMaster Austria>]
- + * [<http://176.10.105.254/dmr/SMaster Schweiz>]
- + * [<http://75.151.47.163/dmr/SMaster USA>]
- +
- + bMaster
- + sMaster Hamburg
- + sMaster Netherlands
- + sMaster Belgium
- + sMaster Austria
- + sMaster USA
- + sMaster Switzerland
- + RPT Online
- + DMR Group

- + **sMaster Marko**
- + **sMaster Denmark**
- + **User Dashboard**
- + **DMR LIVE MONITOR**
- +
- + **=== Routing Stand 1.11.2013 ===**
- + **Mit 26./27.10.2013 wurde im OPEN-HYTERA-NET die Verwendung der Zeitschlitz an das DMR-MARC System angepasst.
**
- +
- + **Damit sollten wir derzeit folgende TGs in den Zeitschlitz haben:**
- +
- + *** für Repeater am selben WinMaster:**
- + **** TS1 - kein Eintrag --> nur lokale QSOs pro Repeater**
- + **** TS2 - TG9, TG2XX**
- +
- + *** Für sMaster/BSMaster Links**
- + **** TS1 - 1,2,20 (evt. 21,22),2****
- + **** TS2 - kein Eintrag --> am TS2 kein internationales Linking**
- +
- + **2**...durch diesen Eintrag sind alle angeschlossenen EU Länder via Country TG zu erreichen.**
- +
- + **=== Routing Stand 10.9.2013 ===**
- + **WinMaster welche am selben sMaster hängen können prinzipiell alles routen.
**

- + **Für zukünftige EU Netze sollten wir aber nur die TGs WW-1, EU-2, DACH-20 (FR-21, NL-22) nutzen.
**
- + **München ist im Moment noch direkt an Wien dran, es wird in Kürze einen zweiten WinMaster zum testen geben, damit obige Routen Gültigkeit haben.
**
- +
- + **Damit sollten wir derzeit folgende TGs haben:**
- +
- + *** für Repeater am selben WinMaster:**
- + **** TS1 - keine (nur lokal pro Repeater)**
- + **** TS2 - TG 9**
- +
- + *** Für SMaster/BMaster Links**
- + **** TS1 - keine**
- + **** TS2 - 1,2,20 (evt. 21,22),2****
- +
- +
- + **=== Repeater<->Repeater Routing**
- + **===**
- +
- + **[[Vorteil:]] Es werden nur die beiden notwendigen Repeater getestet. Es können mehrere Verbindungen im HYTERA Netzwerk parallel geführt werden.
**
- +
- + **Repeater welche am gleichen OPEN-HYTERA WinMaster angemeldet sind können durch ein User-Kommando verbunden werden.
**

- + **Diese Verbindung besteht solange gesprochen wird und wird bei Inaktivität nach 3 Minuten automatisch getrennt bzw.
**
- + **kann durch ein User-Kommando sofort getrennt werden.
**
- +
- + *** User-Kommandos**
- + **** Repeater verbinden
Repeater ID als TG senden - für 2-3 Sekunden genügt
danach kann gesprochen werden. Die Antwort am verbundenen Repeater kann ohne weitere Kommandos
abgesetzt werden. Jede Sprechgruppe ist für die folgenden Durchgänge erlaubt. (default: TG9)**
- + **** Repeater trennen
TG 999999 wieder für 2-3 Sekunden senden.
Trennen kann man von einem der beiden Repeater aus.**
- +
- +
- + **Wenn zwei Repeater verbunden sind, kann mit jeder Sprechgruppe und mit jedem User-CALL-ID gesprochen werden. Als Standard-Sprechgruppe sollte TG9 genommen werden, da diese Gruppe bei allen Geräten in der RX Gruppe programmiert ist. Es ist nicht sinnvoll mit der Sprechgruppe, welche für den Link verwendet wurde, auch zu sprechen, da diese nicht in den RX-Sprechgruppen der Geräte der angesprochenen Funkamateure gespeichert sein wird.
**
- + **Wenn eine Verbindung aufgebaut ist werden keine weitere Routing-Funktionen angestoßen. Auch Text Übertragungen werden nur zum verbundenen Repeater übertragen**

- + **und auch die Sprechgruppe TG1 wird nicht international weiter gereicht sondern nur zum verbundenen Repeater. Wenn man wieder die allgemeinen Routing-Funktionen benötigt, ist zuerst die Verbindung mit TG 999999 zu trennen.**
- + **[[Information:]] Repeater<->Repeater Routing im internationalen Netz sind angedacht und werden in einer späteren Version umgesetzt.
**
- + **Die Repeater-IDs für Links könnten in die Kontaktliste vorgespeichert werden bzw. durch "Manuelle Wahl" dynamisch verwendet werden.
**
- + **==== Sprechräume (Talkrooms) ====**
- + **Jeder Repeater kann einzeln zu Sprechräumen geschaltet werden. Es stehen die Sprechräume mit den Nummern 401-499 zur Verfügung.
**
- + *** Es ist wie folgt vorzugehen:**
- + **** Kontakt mit der Nr. 401-499 aus den gespeicherten Kontaktliste abrufen oder via Manuelle Wahl aktuell eintippen.**
- + **** PTT kurz drücken**
- + **** Damit ist der Repeater in den gewünschten Sprechraum geschaltet**
- + **Die Kommunikation wird jetzt üblicherweise mit der TG 9 geführt. Es werden alle Repeater welche ebenfalls im selben Sprechraum sind erreicht.**

- + **Wenn andere Sprechgruppen als TG9 verwendet werden, so werden diese vor der Weitergabe an angeschlossene Repeater in TG9 umgewandelt. Es ist auch möglich mit Sprechgruppe TG4xx das QSO zu führen. Einzelrufe werden weiterhin zugestellt. Allgemeine Sprechgruppen werden unterdrückt.
**
- +
- + *** Aufheben der Sprechgruppe:**
- + **** Nach 3 Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) trennt der WinMaster automatisch**
- + **** Mit dem Kontakt bzw. Manueller Wahl der Sprechgruppe TG400 kann sofort getrennt werden.**
- +
- + **Eine spezielle Form eines Sprechraums ist die
**
- + **Verlinkung von zwei Repeatern (RepeaterLinking)
**
- +
- + *** Es ist wie folgt vorzugehen:
**
- + **** Kontakt mit der Nr. des gewünschten Repeaters aus den gespeicherten Kontaktliste abrufen oder via Manuelle Wahl aktuell eintippen (!!immer 6Stellig).**
- + **** PTT kurz drücken**
- + **** Damit ist der eigene Repeater in den gewünschten 2. Repeater verbunden.**
- +
- + **Der Unterschied zu Sprechräumen ist, dass der eigene und der fremde Repeater auf eigenem Wunsch verbunden werden. Es kann sofort mit einem Ruf begonnen werden.**

- + **Es werden alle weiteren Rufe von oder zu diesen verbundenen Repeatern unterdrückt.
**
- +
- + ***Aufheben der Sprechgruppe:
**
- + **** Nach 3 Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) trennt der WinMaster automatisch**
- + **** Mit dem Kontakt bzw. Manueller Wahl TG999999 sofort getrennt werden.**
- +
- + **=== Mögliche Routen ===**
- + *** Gruppenrufe wie gehabt**
- + **** 9 ... lokal (evt. nur auf einem Zeitschlitz)**
- + **** 8 ... Region**
- + **** 2** ... Land (gesamt DL, gesamt OE, ...)**
- + **** 20 ... D-A-CH (deutschsprachige Länder)**
- + **** 21 ... FR (französischsprachige Länder)**
- + **** 22 ... NL (dutchsprachige Länder)**
- + **** 2 ... Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, ...)**
- + **** 1 ... weltweit**
- + *** Regionen zu Regionen Link (je Zeitschlitz)**
- + *** Länder/Sprachgruppen Link (je Zeitschlitz)**
- + *** CALL Sign Routing Link**

Version vom 22. Januar 2014, 01:27 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Routing Konzept	37
2 Aktuelle Links zum OPEN-HYTERA-NET	37
3 Routing Stand 1.11.2013	38
4 Routing Stand 10.9.2013	38
5 Repeater<->Repeater Routing	38
6 Sprechräume (Talkrooms)	39
7 Mögliche Routen	40


Routing Konzept



For english version on this project [click here](#)

Um alle Wünsche an das Routing von DMR Stationen abzubilden wird das in der Grafik dargestellte Konzept umgesetzt. Folgende Zusammenfassungen sind gegeben:

- Repeater (lila) einer Region (kann im Minimum ein Repeater sein)
- Regionen (grün) pro Land
- Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, Australien, ...)



Kurt OE1KBC / Torsten DG1HT

Aktuelle Links zum OPEN-HYTERA-NET

- Statusinformationen
- [OPEN-HYTERA DashBoard](#)
- [OPEN-HYTERA Repeater Online](#)
- S/BMaster Logs
- [BMaster](#)
- [SMaster Hamburg](#)
- [SMaster Ruhrgebiet](#)
- [SMaster Netherlands](#)
- [SMaster Belgium](#)
- [SMaster Denmark](#)

- [SMaster Austria](#)
- [SMaster Schweiz](#)
- [SMaster USA](#)

bMaster SMaster Hamburg sMaster Netherlands sMaster Belgium sMaster Austria sMaster USA
sMaster Switzerland RPT Online DMR Group sMaster Marko sMaster Denmark User Dashboard
DMR LIVE MONITOR

Routing Stand 1.11.2013

Mit 26./27.10.2013 wurde im OPEN-HYTERA-NET die Verwendung der Zeitschlitz an das DMR-MARC System angepasst.

Damit sollten wir derzeit folgende TGs in den Zeitschlitz haben:

- für Repeater am selben WinMaster:
 - TS1 – kein Eintrag --> nur lokale QSOs pro Repeater
 - TS2 – TG9, TG2XX
- Für SMaster/BMaster Links
 - TS1 – 1,2,20 (evt. 21,22),2**
 - TS2 – kein Eintrag --> am TS2 kein internationales Linking

2**...durch diesen Eintrag sind alle angeschlossenen EU Länder via Country TG zu erreichen.

Routing Stand 10.9.2013

WinMaster welche am selben SMaster hängen können prinzipiell alles routen.

Für zukünftige EU Netze sollten wir aber nur die TGs WW-1, EU-2, DACH-20 (FR-21, NL-22) nutzen. München ist im Moment noch direkt an Wien dran, es wird in Kürze einen zweiten WinMaster zum testen geben, damit obige Routen Gültigkeit haben.

Damit sollten wir derzeit folgende TGs haben:

- für Repeater am selben WinMaster:
 - TS1 – keine (nur lokal pro Repeater)
 - TS2 – TG 9
- Für SMaster/BMaster Links
 - TS1 – keine
 - TS2 – 1,2,20 (evt. 21,22),2**

Repeater<->Repeater Routing

Vorteil: Es werden nur die beiden notwendigen Repeater getastet. Es können mehrere Verbindungen im HYTERA Netzwerk parallel geführt werden.

Repeater welche am gleichen OPEN-HYTERA WinMaster angemeldet sind können durch ein User-Kommando verbunden werden.

Diese Verbindung besteht solange gesprochen wird und wird bei Inaktivität nach 3 Minuten automatisch getrennt bzw.

kann durch ein User-Kommando sofort getrennt werden.

- User-Kommandos
 - Repeater verbinden
Repeater ID als TG senden - für 2-3 Sekunden genügt
danach kann gesprochen werden. Die Antwort am verbundenen Repeater kann ohne weitere Kommandos abgesetzt werden. Jede Sprechgruppe ist für die folgenden Durchgänge erlaubt. (default: TG9)
 - Repeater trennen
TG 999999 wieder für 2-3 Sekunden senden.
Trennen kann man von einem der beiden Repeater aus.

Wenn zwei Repeater verbunden sind, kann mit jeder Sprechgruppe und mit jedem User-CALL-ID gesprochen werden. Als Standard-Sprechgruppe sollte TG9 genommen werden, da diese Gruppe bei allen Geräten in der RX Gruppe programmiert ist. Es ist nicht sinnvoll mit der Sprechgruppe, welche für den Link verwendet wurde, auch zu sprechen, da diese nicht in den RX-Sprechgruppen der Geräte der angesprochenen Funkamateure gespeichert sein wird.

Wenn eine Verbindung aufgebaut ist werden keine weitere Routing-Funktionen angestoßen. Auch Text Übertragungen werden nur zum verbundenen Repeater übertragen und auch die Sprechgruppe TG1 wird nicht international weiter gereicht sondern nur zum verbundenen Repeater. Wenn man wieder die allgemeinen Routing-Funktionen benötigt, ist zuerst die Verbindung mit TG 999999 zu trennen.

Information: Repeater<->Repeater Routing im internationalen Netz sind angedacht und werden in einer späteren Version umgesetzt.

Die Repeater-IDs für Links könnten in die Kontaktliste vorgeschickt werden bzw. durch "Manuelle Wahl" dynamisch verwendet werden.

Sprechräume (Talkrooms)

Jeder Repeater kann einzeln zu Sprechräumen geschaltet werden. Es stehen die Sprechräume mit den Nummern 401-499 zur Verfügung.

- Es ist wie folgt vorzugehen:
 - Kontakt mit der Nr. 401-499 aus den gespeicherten Kontaktliste abrufen oder via Manuelle Wahl aktuell eintippen.
 - PTT kurz drücken
 - Damit ist der Repeater in den gewünschten Sprechraum geschaltet

Die Kommunikation wird jetzt üblicherweise mit der TG 9 geführt. Es werden alle Repeater welche ebenfalls im selben Sprechraum sind erreicht. Wenn andere Sprechgruppen als TG9 verwendet werden, so werden diese vor der Weitergabe an angeschlossene Repeater in TG9 umgewandelt. Es ist auch möglich mit Sprechgruppe TG4xx das QSO zu führen. Einzelrufe werden weiterhin zugestellt. Allgemeine Sprechgruppen werden unterdrückt.

- Aufheben der Sprechgruppe:
 - Nach 3 Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) trennt der WinMaster automatisch
 - Mit dem Kontakt bzw. Manueller Wahl der Sprechgruppe TG400 kann sofort getrennt werden.

Eine spezielle Form eines Sprechraums ist die Verlinkung von zwei Repeatern (RepeaterLinking)

- Es ist wie folgt vorzugehen:
 - Kontakt mit der Nr. des gewünschten Repeaters aus den gespeicherten Kontaktliste abrufen oder via Manuelle Wahl aktuell eintippen (!!immer 6Stellig).
 - PTT kurz drücken
 - Damit ist der eigene Repeater in den gewünschten 2. Repeater verbunden.

Der Unterschied zu Sprechräumen ist, dass der eigene und der fremde Repeater auf eigenem Wunsch verbunden werden. Es kann sofort mit einem Ruf begonnen werden. Es werden alle weiteren Rufe von oder zu diesen verbundenen Repeatern unterdrückt.

- Aufheben der Sprechgruppe:
 - Nach 3 Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) trennt der WinMaster automatisch
 - Mit dem Kontakt bzw. Manueller Wahl TG999999 sofort getrennt werden.

Mögliche Routen

- Gruppenrufe wie gehabt
 - 9 ... lokal (evt. nur auf einem Zeitschlitz)
 - 8 ... Region
 - 2**... Land (gesamt DL, gesamt OE, ...)
 - 20 ... D-A-CH (deutschsprachige Länder)
 - 21 ... FR (französischsprachige Länder)
 - 22 ... NL (dutchsprachige Länder)
 - 2 ... Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, ...)
 - 1 ... weltweit
- Regionen zu Regionen Link (je Zeitschlitz)
- Länder/Sprachgruppen Link (je Zeitschlitz)
- CALL Sign Routing Link

OPEN-HYTERA-Routingkonzept: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 13. Januar 2014, 18:24 Uhr (
Quelltext anzeigen)
 Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (Die Seite wurde geleert.)
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 22. Januar 2014, 01:27 Uhr (
Quelltext anzeigen)
 Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

Zeile 1:

- + **[[Kategorie:DMR]]**
- + **=== Routing Konzept ===**
- + **[[Datei:Englisch.ipq]] For english version on this project [[OPEN-HYTERA-ROUTING-ENGLISH | click here]]
**
- +
- + **Um alle Wünsche an das Routing von DMR Stationen abzubilden wird das in der Grafik dargestellte Konzept umgesetzt.**
- + **Folgende Zusammenfassungen sind gegeben:**
- + *** Repeater (lila) einer Region (kann im Minimum ein Repeater sein)**
- + *** Regionen (grün) pro Land**
- + *** Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, Australien, ...)**
- + **[[Bild:OPEN HYTERA ROUTING.jpg|800px|HYTERA Routingkonzept]]**
- +
- + **=== Aktuelle Links zum OPEN-HYTERA-NET ===**
- + *** Statusinformationen**

- + * [<http://176.10.105.236/dmr/> OPEN-HYTERA DashBoard]
- + * [http://176.10.105.236/dmr_rptstatus.htm OPEN-HYTERA Repeater Online]
- + * S/BMaster Logs
- + * [<http://176.10.105.236/bmaster/> BMaster]
- + * [<http://de2.xircddb.net/dmr/> SMaster Hamburg]
- + * [<http://62.108.44.220/dmr/> SMaster Ruhrgebiet]
- + * [<http://80.69.86.234/dmr/> SMaster Netherlands]
- + * [<http://81.95.126.168/dmr/> SMaster Belgium]
- + * [<http://77.243.52.148/dmr/> SMaster Denmark]
- + * [<http://178.188.156.54:10000/dmr/> SMaster Austria]
- + * [<http://176.10.105.254/dmr/> SMaster Schweiz]
- + * [<http://75.151.47.163/dmr/> SMaster USA]
- +
- + bMaster
- + SMaster Hamburg
- + sMaster Netherlands
- + sMaster Belgium
- + sMaster Austria
- + sMaster USA
- + sMaster Switzerland
- + RPT Online
- + DMR Group

- + sMaster Marko
- + sMaster Denmark
- + User Dashboard
- + DMR LIVE MONITOR
- +
- + === Routing Stand 1.11.2013 ===
- + Mit 26./27.10.2013 wurde im OPEN-HYTERA-NET die Verwendung der Zeitschlitz an das DMR-MARC System angepasst.

- +
- + Damit sollten wir derzeit folgende TGs in den Zeitschlitz haben:
- +
- + * für Repeater am selben WinMaster:
- + ** TS1 - kein Eintrag --> nur lokale QSOs pro Repeater
- + ** TS2 - TG9, TG2XX
- +
- + * Für SMaster/BMaster Links
- + ** TS1 - 1,2,20 (evt. 21,22),2**
- + ** TS2 - kein Eintrag --> am TS2 kein internationales Linking
- +
- + 2**...durch diesen Eintrag sind alle angeschlossenen EU Länder via Country TG zu erreichen.
- +
- + === Routing Stand 10.9.2013 ===
- + WinMaster welche am selben SMaster hängen können prinzipiell alles routen.

- + **Für zukünftige EU Netze sollten wir aber nur die TGs WW-1, EU-2, DACH-20 (FR-21, NL-22) nutzen.
**
- + **München ist im Moment noch direkt an Wien dran, es wird in Kürze einen zweiten WinMaster zum testen geben, damit obige Routen Gültigkeit haben.
**
- +
- + **Damit sollten wir derzeit folgende TGs haben:**
- +
- + *** für Repeater am selben WinMaster:**
- + **** TS1 - keine (nur lokal pro Repeater)**
- + **** TS2 - TG 9**
- +
- + *** Für SMaster/BMaster Links**
- + **** TS1 - keine**
- + **** TS2 - 1,2,20 (evt. 21,22),2****
- +
- +
- + **=== Repeater<->Repeater Routing**
- + **===**
- +
- + **[[Vorteil:]] Es werden nur die beiden notwendigen Repeater getestet. Es können mehrere Verbindungen im HYTERA Netzwerk parallel geführt werden.
**
- +
- + **Repeater welche am gleichen OPEN-HYTERA WinMaster angemeldet sind können durch ein User-Kommando verbunden werden.
**

- + **Diese Verbindung besteht solange gesprochen wird und wird bei Inaktivität nach 3 Minuten automatisch getrennt bzw.
**
- + **kann durch ein User-Kommando sofort getrennt werden.
**
- +
- + *** User-Kommandos**
- + **** Repeater verbinden
Repeater ID als TG senden - für 2-3 Sekunden genügt
danach kann gesprochen werden. Die Antwort am verbundenen Repeater kann ohne weitere Kommandos
abgesetzt werden. Jede Sprechgruppe ist für die folgenden Durchgänge erlaubt. (default: TG9)**
- + **** Repeater trennen
TG 999999 wieder für 2-3 Sekunden senden.
Trennen kann man von einem der beiden Repeater aus.**
- +
- +
- + **Wenn zwei Repeater verbunden sind, kann mit jeder Sprechgruppe und mit jedem User-CALL-ID gesprochen werden. Als Standard-Sprechgruppe sollte TG9 genommen werden, da diese Gruppe bei allen Geräten in der RX Gruppe programmiert ist. Es ist nicht sinnvoll mit der Sprechgruppe, welche für den Link verwendet wurde, auch zu sprechen, da diese nicht in den RX-Sprechgruppen der Geräte der angesprochenen Funkamateure gespeichert sein wird.
**
- + **Wenn eine Verbindung aufgebaut ist werden keine weitere Routing-Funktionen angestoßen. Auch Text Übertragungen werden nur zum verbundenen Repeater übertragen**

- + **und auch die Sprechgruppe TG1 wird nicht international weiter gereicht sondern nur zum verbundenen Repeater. Wenn man wieder die allgemeinen Routing-Funktionen benötigt, ist zuerst die Verbindung mit TG 999999 zu trennen.**
- + **[[Information:]] Repeater<->Repeater Routing im internationalen Netz sind angedacht und werden in einer späteren Version umgesetzt.
**
- + **Die Repeater-IDs für Links könnten in die Kontaktliste vorgespeichert werden bzw. durch "Manuelle Wahl" dynamisch verwendet werden.
**
- + **==== Sprechräume (Talkrooms) ====**
- + **Jeder Repeater kann einzeln zu Sprechräumen geschaltet werden. Es stehen die Sprechräume mit den Nummern 401-499 zur Verfügung.
**
- + *** Es ist wie folgt vorzugehen:**
- + **** Kontakt mit der Nr. 401-499 aus den gespeicherten Kontaktliste abrufen oder via Manuelle Wahl aktuell eintippen.**
- + **** PTT kurz drücken**
- + **** Damit ist der Repeater in den gewünschten Sprechraum geschaltet**
- + **Die Kommunikation wird jetzt üblicherweise mit der TG 9 geführt. Es werden alle Repeater welche ebenfalls im selben Sprechraum sind erreicht.**

- + **Wenn andere Sprechgruppen als TG9 verwendet werden, so werden diese vor der Weitergabe an angeschlossene Repeater in TG9 umgewandelt. Es ist auch möglich mit Sprechgruppe TG4xx das QSO zu führen. Einzelrufe werden weiterhin zugestellt. Allgemeine Sprechgruppen werden unterdrückt.
**
- +
- + *** Aufheben der Sprechgruppe:**
- + **** Nach 3 Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) trennt der WinMaster automatisch**
- + **** Mit dem Kontakt bzw. Manueller Wahl der Sprechgruppe TG400 kann sofort getrennt werden.**
- +
- + **Eine spezielle Form eines Sprechraums ist die
**
- + **Verlinkung von zwei Repeatern (RepeaterLinking)
**
- +
- + *** Es ist wie folgt vorzugehen:
**
- + **** Kontakt mit der Nr. des gewünschten Repeaters aus den gespeicherten Kontaktliste abrufen oder via Manuelle Wahl aktuell eintippen (!!immer 6Stellig).**
- + **** PTT kurz drücken**
- + **** Damit ist der eigene Repeater in den gewünschten 2. Repeater verbunden.**
- +
- + **Der Unterschied zu Sprechräumen ist, dass der eigene und der fremde Repeater auf eigenem Wunsch verbunden werden. Es kann sofort mit einem Ruf begonnen werden.**

- + **Es werden alle weiteren Rufe von oder zu diesen verbundenen Repeatern unterdrückt.
**
- +
- + ***Aufheben der Sprechgruppe:
**
- + **** Nach 3 Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) trennt der WinMaster automatisch**
- + **** Mit dem Kontakt bzw. Manueller Wahl TG999999 sofort getrennt werden.**
- +
- + **=== Mögliche Routen ===**
- + *** Gruppenrufe wie gehabt**
- + **** 9 ... lokal (evt. nur auf einem Zeitschlitz)**
- + **** 8 ... Region**
- + **** 2**... Land (gesamt DL, gesamt OE, ...)**
- + **** 20 ... D-A-CH (deutschsprachige Länder)**
- + **** 21 ... FR (französischsprachige Länder)**
- + **** 22 ... NL (dutchsprachige Länder)**
- + **** 2 ... Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, ...)**
- + **** 1 ... weltweit**
- + *** Regionen zu Regionen Link (je Zeitschlitz)**
- + *** Länder/Sprachgruppen Link (je Zeitschlitz)**
- + *** CALL Sign Routing Link**

Version vom 22. Januar 2014, 01:27 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Routing Konzept	50
2 Aktuelle Links zum OPEN-HYTERA-NET	50
3 Routing Stand 1.11.2013	51
4 Routing Stand 10.9.2013	51
5 Repeater<->Repeater Routing	51
6 Sprechräume (Talkrooms)	52
7 Mögliche Routen	53


Routing Konzept



For english version on this project [click here](#)

Um alle Wünsche an das Routing von DMR Stationen abzubilden wird das in der Grafik dargestellte Konzept umgesetzt. Folgende Zusammenfassungen sind gegeben:

- Repeater (lila) einer Region (kann im Minimum ein Repeater sein)
- Regionen (grün) pro Land
- Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, Australien, ...)



Kurt OE1KBC / Torsten DG1HT

Aktuelle Links zum OPEN-HYTERA-NET

- Statusinformationen
- [OPEN-HYTERA DashBoard](#)
- [OPEN-HYTERA Repeater Online](#)
- S/BMaster Logs
- [BMaster](#)
- [SMaster Hamburg](#)
- [SMaster Ruhrgebiet](#)
- [SMaster Netherlands](#)
- [SMaster Belgium](#)
- [SMaster Denmark](#)

- [SMaster Austria](#)
- [SMaster Schweiz](#)
- [SMaster USA](#)

bMaster SMaster Hamburg sMaster Netherlands sMaster Belgium sMaster Austria sMaster USA
sMaster Switzerland RPT Online DMR Group sMaster Marko sMaster Denmark User Dashboard
DMR LIVE MONITOR

Routing Stand 1.11.2013

Mit 26./27.10.2013 wurde im OPEN-HYTERA-NET die Verwendung der Zeitschlitz an das DMR-MARC System angepasst.

Damit sollten wir derzeit folgende TGs in den Zeitschlitz haben:

- für Repeater am selben WinMaster:
 - TS1 – kein Eintrag --> nur lokale QSOs pro Repeater
 - TS2 – TG9, TG2XX
- Für SMaster/BMaster Links
 - TS1 – 1,2,20 (evt. 21,22),2**
 - TS2 – kein Eintrag --> am TS2 kein internationales Linking

2**...durch diesen Eintrag sind alle angeschlossenen EU Länder via Country TG zu erreichen.

Routing Stand 10.9.2013

WinMaster welche am selben SMaster hängen können prinzipiell alles routen.

Für zukünftige EU Netze sollten wir aber nur die TGs WW-1, EU-2, DACH-20 (FR-21, NL-22) nutzen. München ist im Moment noch direkt an Wien dran, es wird in Kürze einen zweiten WinMaster zum testen geben, damit obige Routen Gültigkeit haben.

Damit sollten wir derzeit folgende TGs haben:

- für Repeater am selben WinMaster:
 - TS1 – keine (nur lokal pro Repeater)
 - TS2 – TG 9
- Für SMaster/BMaster Links
 - TS1 – keine
 - TS2 – 1,2,20 (evt. 21,22),2**

Repeater<->Repeater Routing

Vorteil: Es werden nur die beiden notwendigen Repeater getastet. Es können mehrere Verbindungen im HYTERA Netzwerk parallel geführt werden.

Repeater welche am gleichen OPEN-HYTERA WinMaster angemeldet sind können durch ein User-Kommando verbunden werden.

Diese Verbindung besteht solange gesprochen wird und wird bei Inaktivität nach 3 Minuten automatisch getrennt bzw.

kann durch ein User-Kommando sofort getrennt werden.

- User-Kommandos
 - Repeater verbinden
Repeater ID als TG senden - für 2-3 Sekunden genügt
danach kann gesprochen werden. Die Antwort am verbundenen Repeater kann ohne weitere Kommandos abgesetzt werden. Jede Sprechgruppe ist für die folgenden Durchgänge erlaubt. (default: TG9)
 - Repeater trennen
TG 999999 wieder für 2-3 Sekunden senden.
Trennen kann man von einem der beiden Repeater aus.

Wenn zwei Repeater verbunden sind, kann mit jeder Sprechgruppe und mit jedem User-CALL-ID gesprochen werden. Als Standard-Sprechgruppe sollte TG9 genommen werden, da diese Gruppe bei allen Geräten in der RX Gruppe programmiert ist. Es ist nicht sinnvoll mit der Sprechgruppe, welche für den Link verwendet wurde, auch zu sprechen, da diese nicht in den RX-Sprechgruppen der Geräte der angesprochenen Funkamateure gespeichert sein wird.

Wenn eine Verbindung aufgebaut ist werden keine weitere Routing-Funktionen angestoßen. Auch Text Übertragungen werden nur zum verbundenen Repeater übertragen und auch die Sprechgruppe TG1 wird nicht international weiter gereicht sondern nur zum verbundenen Repeater. Wenn man wieder die allgemeinen Routing-Funktionen benötigt, ist zuerst die Verbindung mit TG 999999 zu trennen.

Information: Repeater<->Repeater Routing im internationalen Netz sind angedacht und werden in einer späteren Version umgesetzt.

Die Repeater-IDs für Links könnten in die Kontaktliste vorgespeichert werden bzw. durch "Manuelle Wahl" dynamisch verwendet werden.

Sprechräume (Talkrooms)

Jeder Repeater kann einzeln zu Sprechräumen geschaltet werden. Es stehen die Sprechräume mit den Nummern 401-499 zur Verfügung.

- Es ist wie folgt vorzugehen:
 - Kontakt mit der Nr. 401-499 aus den gespeicherten Kontaktliste abrufen oder via Manuelle Wahl aktuell eintippen.
 - PTT kurz drücken
 - Damit ist der Repeater in den gewünschten Sprechraum geschaltet

Die Kommunikation wird jetzt üblicherweise mit der TG 9 geführt. Es werden alle Repeater welche ebenfalls im selben Sprechraum sind erreicht. Wenn andere Sprechgruppen als TG9 verwendet werden, so werden diese vor der Weitergabe an angeschlossene Repeater in TG9 umgewandelt. Es ist auch möglich mit Sprechgruppe TG4xx das QSO zu führen. Einzelrufe werden weiterhin zugestellt. Allgemeine Sprechgruppen werden unterdrückt.

- Aufheben der Sprechgruppe:
 - Nach 3 Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) trennt der WinMaster automatisch
 - Mit dem Kontakt bzw. Manueller Wahl der Sprechgruppe TG400 kann sofort getrennt werden.

Eine spezielle Form eines Sprechraums ist die Verlinkung von zwei Repeatern (RepeaterLinking)

- Es ist wie folgt vorzugehen:
 - Kontakt mit der Nr. des gewünschten Repeaters aus den gespeicherten Kontaktliste abrufen oder via Manuelle Wahl aktuell eintippen (!!immer 6Stellig).
 - PTT kurz drücken
 - Damit ist der eigene Repeater in den gewünschten 2. Repeater verbunden.

Der Unterschied zu Sprechräumen ist, dass der eigene und der fremde Repeater auf eigenem Wunsch verbunden werden. Es kann sofort mit einem Ruf begonnen werden. Es werden alle weiteren Rufe von oder zu diesen verbundenen Repeatern unterdrückt.

- Aufheben der Sprechgruppe:
 - Nach 3 Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) trennt der WinMaster automatisch
 - Mit dem Kontakt bzw. Manueller Wahl TG999999 sofort getrennt werden.

Mögliche Routen

- Gruppenrufe wie gehabt
 - 9 ... lokal (evt. nur auf einem Zeitschlitz)
 - 8 ... Region
 - 2**... Land (gesamt DL, gesamt OE, ...)
 - 20 ... D-A-CH (deutschsprachige Länder)
 - 21 ... FR (französischsprachige Länder)
 - 22 ... NL (dutchsprachige Länder)
 - 2 ... Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, ...)
 - 1 ... weltweit
- Regionen zu Regionen Link (je Zeitschlitz)
- Länder/Sprachgruppen Link (je Zeitschlitz)
- CALL Sign Routing Link