

SvxReflector

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 23. November 2023, 20:18

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 23. November 2023, 20:18

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 60:

```
Sun Oct 8 11:57:06 2023: ReflectorLogic:
Using audio codec "OPUS"
```

– `</syntaxhighlight>`Für die Nutzung von svxreflector ist eine aktuelle Version der Sprachdateien notwendig, zuletzt wurden folgende Sprachdateien ergänzt:

- Core/talk_group

- Core/qsy

Zeile 60:

```
Sun Oct 8 11:57:06 2023: ReflectorLogic:
Using audio codec "OPUS"
```

+ `</syntaxhighlight>`Für die Nutzung von svxreflector ist eine aktuelle Version der Sprachdateien **am Repeater (also bei svxlink)** notwendig, zuletzt wurden folgende Sprachdateien ergänzt:

- Core/talk_group

- Core/qsy

Version vom 23. November 2023, 20:18 Uhr

Installation

Svxreflector 1.0 ist in Debian 12 enthalten. Talkgroups werden erst ab Version 2.0 unterstützt. Diese muss händisch erzeugt werden.

[Svxlink](#)-Code aus Github clonen:

```
cd /opt
apt -y install git
git clone https://github.com/sm0svx/svxlink
cd svxlink/
cat INSTALL.adoc
```

Fehlende Pakete installieren (hier für Debian 12)

```
apt -y install build-essential cmake doxygen pkg-config \
libsigc++-2.0-dev libasound2-dev libspeex-dev libopus-dev libogg-dev \
libpopt-dev libgcrypt20-dev libgpiod-dev librtlsdr-dev libjsoncpp-dev \
tcl-dev libgsm1-dev libcurl4-openssl-dev groff
```

Build entsprechend INSTALL.adoc:

```

cd src
mkdir build
cd build
# QT4 not in Debian 12 (only QT5), skip QT UI
# cmake .. -DUSE_QT=NO
# Debian-style variant with further options set
cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DSYSCONF_INSTALL_DIR=/etc -
DLOCAL_STATE_DIR=/var -DUSE_QT=OFF -DWITH_SYSTEMD=yes ..

make
make doc
useradd svxlink
# usermod -a -G gpio svxlink
sudo usermod -a -G audio svxlink
sudo make install
sudo ldconfig

```

Nun sollte nicht nur svxlink, sondern auch svxreflector verfügbar sein.

Nachdem svxreflector.conf angepasst ist können sich Nodes (svxlink-Server) verbinden:

```

1Sun Oct  8 11:57:06 2023: ReflectorLogic: Authentication OK
2Sun Oct  8 11:57:06 2023: ReflectorLogic: Connected nodes: 0E3XNR
3Sun Oct  8 11:57:06 2023: ----- Opus encoder parameters -----
4Sun Oct  8 11:57:06 2023: Frame size                = 320
5Sun Oct  8 11:57:06 2023: Complexity                = 9
6Sun Oct  8 11:57:06 2023: Bitrate                  = 20000
7Sun Oct  8 11:57:06 2023: VBR                        = YES
8Sun Oct  8 11:57:06 2023: Constrained VBR          = YES
9Sun Oct  8 11:57:06 2023: Maximum audio bw          = MEDIUMBAND
10Sun Oct  8 11:57:06 2023: Audio bw                  = FULLBAND
11Sun Oct  8 11:57:06 2023: Signal type               = VOICE
12Sun Oct  8 11:57:06 2023: Application type          = AUDIO
13Sun Oct  8 11:57:06 2023: Inband FEC                  = NO
14Sun Oct  8 11:57:06 2023: Expected Packet Loss    = 0%
15Sun Oct  8 11:57:06 2023: DTX                      = NO
16Sun Oct  8 11:57:06 2023: LSB depth                = 16
17Sun Oct  8 11:57:06 2023: -----
18Sun Oct  8 11:57:06 2023: ----- Opus decoder parameters -----
19Sun Oct  8 11:57:06 2023: Gain                  = 0dB
20Sun Oct  8 11:57:06 2023: -----
21Sun Oct  8 11:57:06 2023: ReflectorLogic: Using audio codec "OPUS"

```

Für die Nutzung von svxreflector ist eine aktuelle Version der Sprachdateien am Repeater (also bei svxlink) notwendig, zuletzt wurden folgende Sprachdateien ergänzt:

- Core/talk_group
- Core/qsy
- Core/ignored
- Core/monitor
- Default/previous

Diese Dateien sind auch im Download verfügbar.