

Inhaltsverzeichnis

1	L. TCE Tinycore Linux Projekt	89
2	2. Benutzer:OE2WAO	8
3	3. Kategorie:APRS	9
2	1. Kategorie:Packet-Radio und I-Gate	13
	5. Kategorie:WINLINK	18
6	5. SAMNET	60
7	7. TCE Hardware	62
8	3. TCE Software	69
g	9. TCE Software Installation	78
1	LO. TCE Tinycore Linux Project englisch	83



TCE Tinycore Linux Projekt

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 8. September 2011, 19:19 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 8. Januar 2023, 14: 52 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung

(109 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

[[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]]

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

[[Kategorie:Digitale Betriebsarten]]

+ [[Kategorie:APRS]]

+ [[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]

Hier entsteht ein Software Projekt, we Iches unter Einsat zvon TCE - Tinycore Linux auf Embedded System wie Industrie PC u.d.g. Services wie Packet Radio, APRS, etc. im HAMNET anbindet.

[[Datei:Englisch.ipg]] For english
version on this project [[TCE Tinycore
Linux Project englisch | >>click
here<<]]</pre>

+

+ ==Einleitung==

| [[Bild:PPC.ipg|thumb|500MHz | LowPower Industrie PC]]

Hierbei handelt es sich um eine
Amateurfunk Toolchain, welche bpsw.
unter Einsatz von [http://www.
tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux]
auf Embedded System wie Industrie PC,
ALIX u.d.g. Services wie

+

*[[:Kategorie:Packet-Radio und I-+ Gate | Packet Radio]] - "(Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)"

*[[:Kategorie:APRS | APRS]]
+ UDPGATE "(IGATE, ebenfalls

Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)"




*LoRa APRS (NEU!) inkl. Mic-E + *[[SAMNET | SAMNET]] + *Blitzortung *Radiosonden RX (Wetterballon) *kleine Webserver *Wetterstation mit unterschiedlichen Sensoren *SVX-Link (Echolink) *[[:Kategorie:WINLINK | WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)]] *Schalt- und Meßzentrale u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.
 Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang. ==[[TCE Hardware | Hardware]]== [[TCE Hardware]] -> Informationen zur benötigten Hardware ==[[TCE Software | Software]]== DL1NUX hat dankenswerter Weise in Wiki für dieses Projekt erstellt: [http://dxlwiki.dl1nux.de/ http://dxlwiki.dl1nux.de] ===[[TCE Software | Einstellungen & Bedienung]]=== Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen



+	===[[TCE Software Installation Installation & Download]]===
+	Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem
+	
+	==Einsatz==
+	
+	[[Bild:Db0wqs-aprs-k. jpg thumb DB0WGS APRS & PR Digi]]
+	Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bspw. bei OE1XAR, OE1XUR. OE2XAP. OE2XGR. OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE3XER, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XAR, OE5XBR, OE5XDO, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL, DK5RV und IQ3AZ.
+	
+	Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen von OE, sowie in IK, DL und PA.
+	
+	==Hilfe==
+	
+	Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 501, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.

Aktuelle Version vom 8. Januar 2023, 14:52 Uhr



Ausgabe: 07.05.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice



Inhaltsverzeichnis	
1 Einleitung	93
2 Hardware	93
3 Software	93
3.1 Einstellungen & Bedienung	93
3.2 Installation & Download	93
4 Einsatz	93
5 Hilfe	94



Einleitung

Hierbei handelt es sich um eine Amateurfunk Toolchain, welche bpsw. unter Einsatz von TCE - Tinycore Linux auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- Packet Radio (Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)
- APRS UDPGATE (IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)
- LoRa APRS (NEU!) inkl. Mic-E
- SAMNET
- Blitzortung
- Radiosonden RX (Wetterballon)
- kleine Webserver
- Wetterstation mit unterschiedlichen Sensoren
- SVX-Link (Echolink)
- WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)
- Schalt- und Meßzentrale



Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

Hardware

TCE Hardware -> Informationen zur benötigten Hardware

Software

DL1NUX hat dankenswerter Weise in Wiki für dieses Projekt erstellt:

http://dxlwiki.dl1nux.de

Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

Einsatz

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bspw. bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XAP, OE2XGR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE3XER, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XAR, OE5XBR, OE5XDO, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL, DK5RV und IQ3AZ.



500MHz LowPower Industrie PC



Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen von OE, sowie in IK, DL und PA.



Hilfe

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 501, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.



TCE Tinycore Linux Projekt und Benutzer: OE2WAO: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 8. September 2011, 19:19
Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

Aktuelle Version vom 9. August 2020, 23: 41 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: "https://oe2wao.info")

Ze	ile 1:	Zeil	e 1:			
-	[[Kategorie:Digitaler Backbone]]]+ [!	nttps	//oe2wao	.info	
-	[[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]]					
-						
_	Hier entsteht ein Software Proiekt, welches unter Einsat zvon TCE - Tinvcore Linux auf Embedded System wie Industrie PC u.d.g. Services wie Packet Radio, APRS, etc. im HAMNET					
	anbindet.					

Aktuelle Version vom 9. August 2020, 23:41 Uhr

https://oe2wao.info



TCE Tinycore Linux Projekt und Kategorie: APRS: Unterschied zwischen den Seiten


VisuellWikitext

Version vom 8. September 2011, 19:19
Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

Aktuelle Version vom 27. August 2023, 12:17 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

Markierung: Visuelle Bearbeitung





Aktuelle Version vom 27. August 2023, 12:17 Uhr

APRS - Automatic Packet Reporting System

APRS ist ein Datenfunksystem im Amateurfunkdienst, welches für die Übertragung von Positionssowie Telemetriedaten und Kurznachrichten verwendet wird. Es gestaltet sich im Wesentlichen durch eine HF-Komponente (APRS-RF) und einem dahinterliegenden Netzwerk- bzw. Serverkonstrukt (APRS-IS).

Eine Einführung in APRS findet sich hier.

Seiten in der Kategorie "APRS"

Folgende 35 Seiten sind in dieser Kategorie, von 35 insgesamt.

Α

- APRS Arduino-Modem
- APRS auf 70cm
- APRS auf Kurzwelle
- APRS Digipeater in Österreich
- APRS für Newcomer
- APRS im HAMNET
- APRS portabel
- APRS via ISS
- AprsDXL auf ARM resp. Raspberry Pi
- APRSmap Release notes
- APRSmap-Dateien

D

- D4C Digital4Capitals
- DXL APRSmap
- DXL APRSmap Bedienung
- DXL APRSmap Download
- DXL APRSmap englisch
- DXL APRSmap operating
- DXL APRSmap Quickstart
- DXL APRStracker

Ε

Einführung APRS

Ausgabe: 07.05.2024



Н

HF-Digis in OE

L

Links

Ν

- News APRS
- NF VOX PTT

0

- Oe1hss
- Open Tracker 2

Ρ

- PATH-Einstellungen
- PTT Watchdog

Q

QTC-Net

S

- SAMNET
- SMART-Beaconing usw.

T

- TCE Tinycore Linux Projekt
- TX Delay

V

Voraussetzung für APRS

W

WXNET-ESP



Medien in der Kategorie "APRS"

Diese Kategorie enthält nur folgende Datei.



TCEdigi-LoRa1.jpg 1.536×2.048 ; 273 KB



TCE Tinycore Linux Projekt und Kategorie:Packet-Radio und I-Gate: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 8. September 2011, 19:19
Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

Aktuelle Version vom 11. März 2021, 15: 04 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zeile 1:

- [[Kategorie:Digitaler Backbone]]
- [[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]]

Hier entsteht ein Software Projekt, we Iches unter Einsat zvon TCE - Tinycore Linux auf Embedded System wie Industrie PC u.d.g. Services wie Packet Radio, APRS, etc. im HAMNET anbindet. Zeile 1:

+ [[Datei:Pr-schema.jpg]]

Packet Radio hat aufgrund seiner Vorzüge mittlerweile (wieder) in viele Shack Einzug gehalten.

Es ist als unabhängige Informationsquelle neben dem Internet für den Funkamateur wichtig geblieben, und seit der Vernetzung

über das [[:Kategorie:
Digitaler Backbone|HAMNET]]
eröffnen sich auch sehr viele neue
Möglichkeiten bei exponentiell
gestiegenen

Verbindungsgeschwindigkeiten.

+

Eine der Möglichkeiten stellt z.B.

[[IGATE]] dar. Es verbindet PacketRadio Netze, welche nicht durch eine
HF-Linkstrecke erreichbar sind.

+

Nach wie vor ist Packet Radio mit seinen vermeintlich langsamen 1200Baud auf UKW eine der robustesten und einfachst zu



+	bewerkstelligensten Digitalen
	Betriebsarten um bspw. Textnachricht
	en oder kleine Dateien zu übertragen,
	und somit einer der Standpfeiler für
	[[:Kategorie:NOTFUNK Not- und
	Katastrophenfunk]].
+	
+	
+	Es gilt:
+	"Information vor Geschwindigkeit!"
+	
+	
	Die weltweit zahlreichen, teils mehr
+	als textbasierten Anwendungen und
	Möglichkeiten von Packet Radio:
+	
	*[[Convers direkte Verbindungs- und
+	Chatmöglichkeit mit anderen
	Funkamateuren]]
	*Mailboxverkehr für persönliche
	Nachrichten, oder Nachrichten an alle
+	mit weltweit gezielter Zustellung
	(BBS - Bulletin Board System)
	irray at a law at the
+	*[[DX-Cluster DX Meldungen via Cluster]]
	Cluster]]
+	*[[Convers weltweiter Convers]]
+	*Emailversand via PacLink
+	*ICQ Connectivität
+	
+	
+	
	Eine Übersicht aller in Österreich
+	verfügbaren Digipeater, Netzknoten
•	und Mailboxen findet man hier:
	wild Hallboxell fillact filall filet



[https://www.oevsv.at/funkbetrieb
+ /amateurfunkfrequenzen/ukw-referat/
ÖVSV Webseite - Funkbetrieb]
+ __HIDETITLE__
+ __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
+ __ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Aktuelle Version vom 11. März 2021, 15:04 Uhr



Packet Radio hat aufgrund seiner Vorzüge mittlerweile (wieder) in viele Shack Einzug gehalten. Es ist als unabhängige Informationsquelle neben dem Internet für den Funkamateur wichtig geblieben, und seit der Vernetzung über das HAMNET eröffnen sich auch sehr viele neue Möglichkeiten bei exponentiell gestiegenen Verbindungsgeschwindigkeiten.

Eine der Möglichkeiten stellt z.B. IGATE dar. Es verbindet Packet-Radio Netze, welche nicht durch eine HF-Linkstrecke erreichbar sind.

Nach wie vor ist Packet Radio mit seinen vermeintlich langsamen 1200Baud auf UKW eine der robustesten und einfachst zu bewerkstelligensten Digitalen Betriebsarten um bspw. Textnachrichten oder kleine Dateien zu übertragen, und somit einer der Standpfeiler für Not- und Katastrophenfunk.

Es gilt:

Information vor Geschwindigkeit!



Die weltweit zahlreichen, teils mehr als textbasierten Anwendungen und Möglichkeiten von Packet Radio:

- direkte Verbindungs- und Chatmöglichkeit mit anderen Funkamateuren
- Mailboxverkehr für persönliche Nachrichten, oder Nachrichten an alle mit weltweit gezielter Zustellung (BBS - Bulletin Board System)
- DX Meldungen via Cluster
- weltweiter Convers
- Emailversand via PacLink
- ICQ Connectivität

Eine Übersicht aller in Österreich verfügbaren Digipeater, Netzknoten und Mailboxen findet man hier:

ÖVSV Webseite - Funkbetrieb

Seiten in der Kategorie "Packet-Radio und I-Gate"

Folgende 19 Seiten sind in dieser Kategorie, von 19 insgesamt.

C

Convers

D

- D4C Digital4Capitals
- DX-Cluster

Ε

Email im digitalen Netz

ı

IGATE

L

- Links
- Linux und Amateur Packet Radio
- Linux und Schmalband Packet Radio mit Terminal

М

Mailbox - BBS



Ν

NF VOX PTT

Ρ

- Packet Radio via HAMNET
- Packet Radio via Soundkarte
- Packet Radio via Soundkarte unter Linux
- Packet Radio via TNC
- PR via Internet
- PTT Watchdog

Q

QTC-Net

S

SAMNET

T

• TCE Tinycore Linux Projekt



TCE Tinycore Linux Projekt und Kategorie:WINLINK: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Ausgabe: 07.05.2024

Version vom 8. September 2011, 19:19
Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

Aktuelle Version vom 1. Februar 2024, 22:05 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3CJB (Diskussion | Beiträge) (Menüeinstellungen hinzugefügt) Markierung: Visuelle Bearbeitung

Ze	ile 1:	Ze	eile 1:
- [[[Kategorie:Digitaler Backbone]]	+	=WINLINK=
-	[[Kategorie: Digitale_Betriebsarten]]	+	[[Bild:WL2KLogoSM400x167.png logo none]]
_	Hier entsteht ein Software Projekt, welches unter Einsat zvon TCE - Tinycor e Linux auf Embedded System wie Indust rie PC u.d.g. Services wie Packet Radio, APRS, etc. im HAMNET anbindet.	+	
		+	=='''Allgemeines'''==
		+	
		+	==='"Winlink [http://www.winlink. org] ist'"===
			ein weltweites E-Mail-Service, welches die Wege der Funkkommunikation nutzt, an Standorten wo das Internet nicht (mehr) vorhanden ist und vollkommen automatisch über Funk-Relais die E-Mail-Kommunikation abwickelt. Winlink stellt seinen Nutzern E-Mail-Anhänge, Positionsberichte, Wetter- und Informationsbulletins zur Verfügung und ist für seine Rolle in der Notfall- und Katastrophenhilfe-Kommunikation bekannt. Lizenzierte Winlink-Betreiber bzw. Stationen nutzen global sowohl Amateurfunkals auch staatliche Funkfrequenzen

Ausgabe: 07.05.2024

von der Kurzwelle bis hin zu Höchstfrequenzen im GHz Bereich. Um das Winlink System zu verwenden, müssen Sie eine Amateurfunk-Lizenz besitzen und die Amateurfunkverordnung[http://www. bmvit.gv.at/telekommunikation/recht /aut/verordnungen/afv.html] beachten. Das System wird vollständig von lizenzierten Freiwilligen gebaut, betrieben und verwaltet. Die Unterstützung für das System wird von der Amateur Radio Safety Foundation, Inc., nach US 501 (c) (3) als "non-profit, Public Service" bereitgestellt.[http://www.arsfi.org/]

+

+ =='''Funktionalitität'''==

Im Normalfall ist Winlink ein hierarchisch angeordnetes Netz mit mehreren Common Message Servern (CMS), die sich ständig in der AWS-Cloud (~ 35 Zonen weltweit) synchronisieren. Sie tragen dafür Sorge, dass das Gesamtsystem auch dann noch in Betrieb bleibt. wenn das Internet regional unwirksam werden sollte. Die Funk-Internet Schnittstelle zu den CMS stellen viele weltweit verteilte Radio Message Server (RMS) dar. Eine Teilmenge dieser RMS unterstützt auch den Radio-Only Betrieb. Verliert nun einer dieser RMS seine lokale Internet-Konnektivität, so wird nach einer vorgegebenen Zeit automatisch auf Notbetrieb umgeschaltet und die Relais-Funktion aktiviert: die Nachrichten werden dann von RMS zu RMS im "Radio-Only-Forwarding" Verfahren weitergeleitet. Diese Funktionalität wird als Winlink Hybrid bezeichnet. Im Notbetrieb erhalten wir nun ein vermaschtes Funk-Netzwerk (Mesh-Net). Die

7



Routung zur Winlink-Zieladresse (Rufzeichen@MPS - Message Pickup Station/Heimatmailbox) erfolgt mit Hilfe einer "HF-Propagation-Matrix" unterstützt durch VOACAP Software [1] im RMS -Weiterleitungsverfahren [2] durch das Software Modul RMS Relav [3] 1. Ist die Zieladresse eine normale Internet E-Mail Adresse, so leitet jener RMS, der noch eine Internet-Verbindung hat, diese in das Internet zum CMS weiter. Gegenwärtig wird an einem Mail-Mesh Netzwerk im HAMNET gearbeitet (vorläufiger Testbetrieb), welches im Notfall vollkommen autark vom Internet - E-Mail-Verkehr mit Winlink Client- & Server Software, in TCP/IP-Technologie bereitstellt.

+

==Die Neue Winlink CMS
Architektur==

+


Ein CMS (Common Message
Server) besteht aus einer Anzahl von
Programmen (Windows-Diensten), die
unterschiedliche Funktionen
behandeln (Handhabung von TelnetVerbindungen, Empfang von InternetMail, Weiterleitung von Mail an das
Internet, Verarbeitung von
Positionsreports, Durchführung von
Datenbankwartung, Bereitstellung
von Webservices usw.).

 Das Winlink-System besteht aus derzeit zwei CMS, die in der Amazon-Cloud gehostet werden (in verschiedenen Amazon-Verfügbarkeitszonen).

- Alle Verbindungen zu einem CMS werden von einer anderen Gruppe von Servern verwaltet, die die Last ausgleichen und den Zustand jedes CMS bestimmen.
 - CMS-Anwendungen interagieren mit einem einzelnen Datenbankserver mit Echtzeit-Backup auf einem zweiten Datenbankserver in einer anderen Amazon-Verfügbarkeitszone.
- Wenn die primäre Datenbank ausfällt, wird der sekundäre Datenbankserver automatisch zum primären Server. Dieser Vorgang dauert in der Regel weniger als eine Minute. Während dieser Zeit werden die Nachrichtenserver alle Aktivitäten zwischenspeichern und erneut versuchen.
- Tägliche Backups werden 7 Tage lang im AWS S3-Speicher ausgeführt und gespeichert.
- Eine zusätzliche
 Datenbanksicherung wird täglich
 durchgeführt und extern auf einem
 dedizierten Server gespeichert (nicht
 bei Amazon-Ressourcen). Diese
 Backups werden 30 Tage lang
 aufbewahrt. Dieser Offsite-Server
 enthält auch einen vollständigen Satz
 aller Programme und Dienste zum
 Erstellen eines eigenständigen CMS.
 Sie kann im Falle eines
 katastrophalen Ausfalls aller Amazon
 Ressourcen schnell online gebracht
 werden.

Telnet-Verbindungen werden durch Verbinden mit cms.winlink.org auf Port 8772 hergestellt. Alle Programme, die Winlink-Telnet-Verbindungen herstellen, sollten für die Verwendung dieser neuen Adresse konfiguriert werden.







+	Sicherheit durch binäres
•	Übertragungsprotokoll (B2F)
+	
+	Spamsicherheit durch Blacklist
т	/Whitelist-System
+	
+	sicheres Userlogin
+	
+	RFC konformer Emailaustausch inkl.
T	Anhänge
+	
+	*Verteilermöglichkeit
+	
+	einfache Konfiguration und Bedienung
+	
+	freie Software (Winlink Express u.a.)
+	
+	kein zusätzlicher 'Lernaufwand für
Т	Enduser'
+	
	=> in der Krisentelekommunikation
	seit langem bewährt und gut
+	geeignet, um nicht verfügbare Telekom-Infrastruktur zu
	überbrücken.
+	
+	==Winlink Präsentationen==
+	
	*WL2K Powerpoint-Präsentation
	Stand 19.5.2011: [[:Datei:
+	Winlink2000.zip Winklink 2000 (ZIP-
	Datei)]]
+	



+	*WL2K Powerpoint-Präsentation der SWISS ARTG 2009: [[:Datei: VortragWinlink2000GV2009. zip Vortrag Winklink 2000 (ZIP- Datei)]]
+	
+	*ARRL Introduction to Winlink 2000: [[:Datei:2011 Winlink webinar. pdf Winklink Webinar]]
+	
+	*E-Mail im HAMNET (ein Pilotprojekt): [[:Datei:E-Mail im HAMNET.pdf E-Mail im HAMNET]]
+	
+	=='''Systemübersicht'''==
+	
+	[[Bild:Winlink Schema_2018. PNG 900x900px]]
+	
+	[[Bild:Winlinkschema2018. PNG 900x900px]]
+	
+	=='''Was wird benötigt?'''==
+	
+	"'Typische PACTOR Ausrüstung für die Kurzwelle'"
+	
+	
+	[[Bild:WinlinkHF_1.gif]]
+	
+	
+	*Notebook
+	**Windows 10 abwärtskompatibel . NET 3.5



+	**Anwendersoftware Winlink-Express
+	*Pactormodem PTC-II (Pactor 1-3) oder Dragon (Pactor 1-4)
+	*Kurzwellentransceiver mit CAT und Dateneingang
+	*Antennentuner (empfohlen)
+	*Kurzwellenantenne
+	
+	
+	
+	"'alternativ eine typische Ausrüstung für Soundkarten-Protokolle wie ARDOP oder VARA (Soundkarten TNC)"
+	
+	[[Bild:WINMOR+IC7200.JPG]]
+	
+	*Notebook
+	**Windows 10 abwärtskompatibel, . NET 3.5, USB Audio Codec Treiber
+	**Anwendersoftware Winlink-Express
+	**z.B. ICOM IC-7200, IC-7300 oder IC-7600 Kurzwellentransceiver
+	**eine USB Soundkarte ist in den modernen Icom Geräten bereits eingebaut
+	**eine einzige USB Kabelverbindung zum TRX ist ausreichend!!
+	
+	
+	"'Typische PACKET Ausrüstung für VHF/UHF'"
+	
+	[[Bild:WL2Kausruestung2.JPG]]



+	
+	*Netbook
+	**Windows 10 abwärtskompatibel, . NET 3.5
+	**Anwendersoftware Winlink-Express
+	*VHF/UHF Transceiver
+	**mit integriertem TNC wie z.B. Kenwood TM-D700E oder TM-D710E bzw. TM-710GE oder TH-D72E oder TH- D74E (alle voll WL2K RMSPacket tauglich)
+	**oder externer TNC für 1k2 und / oder 9k6 Packet Radio (z.B. SCS Tracker)
+	*VHF/UHF Antenne
+	
+	(Gegenwärtig ist in Feldkirch RMS Packet OE9XRK-10 9k6 verfügbar - im Raum Frankenmarkt 1k2 OE5XFR-10, Großraum Wien 1k2 OE1XIK-10 via OE1XAR Bisamberg - Waldviertel 1k2
	OE3XNR-10 am Nebelstein - der aktuelle Status ist hier [https://www.winlink.org/RMSPacketStatus] einsehbar)
+	OE3XNR-10 am Nebelstein - der aktuelle Status ist hier [https://www.winlink.org/RMSPacketStatus]
+	OE3XNR-10 am Nebelstein - der aktuelle Status ist hier [https://www.winlink.org/RMSPacketStatus]
	OE3XNR-10 am Nebelstein - der aktuelle Status ist hier [https://www.winlink.org/RMSPacketStatus] einsehbar)
+	OE3XNR-10 am Nebelstein - der aktuelle Status ist hier [https://www.winlink.org/RMSPacketStatus] einsehbar) ==Software==
+	OE3XNR-10 am Nebelstein - der aktuelle Status ist hier [https://www.winlink.org/RMSPacketStatus] einsehbar) ==Software==

Airmail ist ein altbewährtes
Programm für den
Nachrichttentransfer über Winlink Airmail wird seit einigen Jahren nicht
mehr weiterentwickelt und
unterstützt die neuen Winlink
Funktionen nicht mehr. Download
von [http://www.siriuscyber.net/ham/]

+

+ *"'PacLink"' (veraltet)

+

Paclink ist eine Verbindungssoftware, über die man z.B. auch aus einem LAN heraus auf verschiedenen Wegen (Telnet, Packet Radio, Pactor)
Nachrichten über das WL2K-Netzwerk empfangen und versenden kann.
Paclink wurde speziell für die Notund Krisentelekommunikation entwickelt. Bei Ausfall des gewohnten Mailserver einer Organisation oder eines Internet Service Providers (ISP) kann Paclink diesen ersetzen.
Optimiert für diesen Zweck setzt es die Nutzung des globalen WL2K System voraus.

+

Vor dem Einsatz von Paclink für Notfunkzwecke, überprüfen Sie bitte mit Ihrer lokalen Notfunk Gruppe die Zweckmäßigkeit und eventuelle Pläne für einen Übergang.

+

Paclink als "Funk-E-Mailserver" hat Schnittstellen (SMTP [http://de.wikipedia.org/wiki/Simple Mail Transfer Protocol] / POP3[http://de.wikipedia.org/wiki/POP3]) zu den üblichen E-Mail-Client-Programme wie Microsoft Outlook (Express), Mozilla, Thunderbird, Web-Mail-Clients (Afterlogic WebMailPro)

+ u.a.m. hat. Paclink unterstützt, Telnet über TCP/IP-Netze (Internet, Intranetzwerke, D-Star [DD-Mode] [[: Kategorie:Digitaler Backbone | HAMNET]]), Packet-Radio und HF-Pactor. Download von [http://www.winlink.org/filebrowser/Software--Client+%28for+users%29]

+

Anmerkung: Airmail als auch PacLink werden auch erfolgreich mit allen Funktionen unter Linux eingesetzt. Erforderlich ist eine entsprechende Laufzeitumgebung. Wenn man 'Airmail' unter LINUX mit der Emulationsungebung 'wine' betreibt, ""muss" die "'Rechtschreibprüfung" im Programm "ausgeschaltet" werden!

+

*'''Winlink-Express'''<!-- Empfehlung -->

+

WL2k-Express ist die zu empfehlende Benutzersoftware welche die **Funktionen von Winlink Hybrid** unsterstützt und durch automatische Updates immer am neuesten Stand gehalten wird. Winlink Express kann für Winlink aber auch für Peer-to-Peer (P2P) Betrieb verwendet werden, es unterstützt den Telnet IP /Internet Zugang, Pactor, Packet. Robust Packet, ARDOP und VARA. Winlink Express ist kostenlos und kann von hier [http://www.winlink.org /ClientSoftware] kostenlos heruntergeladen werden. Siehe Winlink Express HELP für SETUP bzw. [[:Datei:14-Winlink Express Install and Configure-Currie.pdf|Winlink **Express Install and Configure-Currie]].**

+



+	*'''PAT'''
+	
+	PAT ist eine Client-Webanwendung, die unter Windows und Linux (auch auf Raspberry) läuft und eine 'free of charge' Variante zu Windows darstellt. PAT kann man unter 'getpat. io' [[http://getpat.io]] herunterladen.
+	
+	
+	Einen '''Vergleich des Leistungsumfanges''' der verfügbaren Client-Software für Winlink findet ihr bei winlink.org unter
+	[https://winlink.org/ClientSoftware]
+	
+	==Sys-Op Software==
+	
+	=='''RMS-Packet'''==
+	RMS (Radio-Mail-Server) Packet ist eine Software für WL2K Sysops. Diese Software unterstützt den VHF/UHF-Packet-Radio-Gateway zum WL2K System. RMS-Packet ermöglicht eine vollautomatische Nachrichtenübertragung unter Verwen dung des AX.25-Protokolls (Packet Radio) in Kombination mit WL2K Common-Message-Server.
+	
+	Windows 10 und ein Internet 24/7 Zugang wird für den Betrieb vorausgesetzt. RMSPacket für Windows können Sie hier [https://www.winlink.org /SysopSoftware] herunterladen. Um die RMSPacket-Gateway-Station im



	WL2K Netzwerkmanagement [https://www.winlink.org /SystemTraffic] aufzunehmen wird ein Keycode benötigt. Diesen Keycode
	können Sie hier [mailto:lor@w3qa. net] anfordern.
ł	
+	"'Linux RMS'"
+	
+	LinuxRMS ist eine Gatewaysoftware für Sysop's, um über Packet Radio auf das WL2K-Netzwerk zuzugreifen. Sie läuft unter Linux und wurde von Hans-Jürgen Barthen, DL5DI und Brian Eckert, W3SG entwickelt. Auch dafür ist ein Key erforderlich, den bei Bedarf Steve Waterman, K4CJX übermittelt. Weitere Informationen dazu findet man in der Yahoo-Group [http://groups.yahoo.com/group/LinuxRMS/].
+	
ł	"'RMS-Trimode'"
+	
+	RMS-Trimode ist eine Sysop-Software und unterstützt den Pactor/Packet /RobustPacket/ARDOP und VARA-Zugang zum WL2K System auf Kurzwellenfrequenzen. Windows XP, Vista, und Windows7 + .NET 3.5, ein Pactor-TNC [http://www.scs-ptc.com/shop/categories/modems-en]und ein 24/7 Internet Zugang, sowie eine unterbrechungslose Stromversorgung (UPS) wird vorausgesetzt.
÷	und unterstützt den Pactor/Packet /RobustPacket/ARDOP und VARA- Zugang zum WL2K System auf Kurzwellenfrequenzen. Windows XP, Vista, und Windows7 + .NET 3.5, ein Pactor-TNC [http://www.scs-ptc.com /shop/categories/modems-en]und ein 24/7 Internet Zugang, sowie eine unterbrechungslose Stromversorgung
	und unterstützt den Pactor/Packet /RobustPacket/ARDOP und VARA- Zugang zum WL2K System auf Kurzwellenfrequenzen. Windows XP, Vista, und Windows7 + .NET 3.5, ein Pactor-TNC [http://www.scs-ptc.com /shop/categories/modems-en]und ein 24/7 Internet Zugang, sowie eine unterbrechungslose Stromversorgung

RMS Relav ist ein eigenständiger
Mailserver mit Relais Funktion, eine
Drehscheibe für alle Winlink
Programme, wie z.B. RMS Trimode,
RMS Packet, und Winlink Express.
RMS Relay wird für den Radio-Only
/Hybrid-Betrieb und als sogenannte
"Telnet Post Office" im LAN, WLAN
und HAMNET benötigt.

+

Die Verbreitung der RMS-HF Software wird vom WL2K Netzwerkmanagement (frequenz-)

koordiniert und kontrolliert. Als
Betreiber eines RMS-Gateways
müssen Sie sich verpflichten, die
Station rund um die Uhr in Betrieb zu
halten. Längere Ausfälle werden nicht
toleriert. - Wie wird man Winlink
SysOP? > [https://winlink.org/content
/ioin gateway_sysop_team_sysop_guid
elines]

+

Kostenloser Download von Winlink+ Software für SysOps > [https://www.winlink.org/SysopSoftware]

Wenn Sie ein Interesse an der Bereitstellung einer "PUBLIC" oder "EMCOM" RMS-Gateway-Station haben, wenden Sie sich bitte an den Netzadministrator Steve Waterman, K4CJX, [mailto:k4cjx@comcast.net].

+

+

+ "'Software von Drittanbietern"

+

+ von Drittanbietern angeboten, z.B. PIGate, PAT und BPQ32.

4



+	Für diese Software Produkte kann das Winlink Development Team (WDT) keinen Support bieten
+	und auch deren Funktionalität und Weiterentwicklung NICHT garantieren.
+	
+	
+	
+	==Benutzerregistrierung==
+	Die Benutzerregistrierung im WL2K- Netzwerk erfolgt automatisch beim ersten Logon über Funk/RMS oder Telnet. Gleichzeitig wird ein vorläufiges Passwort und eine Winlink <rufzeichen>@winlink.org E- Mail-Adresse vergeben. Wenn der Benutzer das System länger als 400 Tage aktiv (versenden einer Email) NICHT benützt, wird das Konto automatisch gelöscht. Mehr siehe</rufzeichen>
	[https://winlink.org/user]
+	[https://winlink.org/user]
+	[https://winlink.org/user] ====Passwort Sicherheit====
+	====Passwort Sicherheit==== Seit 1.2.2018 unterstützt Winlink "Mixed Case" Passwörter. Es wird angeraten ein sicheres Passwort, bestehend aus Zahlen und Groß- und
+	====Passwort Sicherheit==== Seit 1.2.2018 unterstützt Winlink "Mixed Case" Passwörter. Es wird angeraten ein sicheres Passwort, bestehend aus Zahlen und Groß- und
+ +	====Passwort Sicherheit==== Seit 1.2.2018 unterstützt Winlink "Mixed Case" Passwörter. Es wird angeraten ein sicheres Passwort, bestehend aus Zahlen und Groß- und Kleinschreibung, zu benutzen.
+ + + +	====Passwort Sicherheit==== Seit 1.2.2018 unterstützt Winlink "Mixed Case" Passwörter. Es wird angeraten ein sicheres Passwort, bestehend aus Zahlen und Groß- und Kleinschreibung, zu benutzen. ====Passwort Verlust==== Falls das Winlink Passwort vergessen wurde kann es hier http://www. winlink.org/user wiederhergestellt
+ + + +	====Passwort Sicherheit==== Seit 1.2.2018 unterstützt Winlink "Mixed Case" Passwörter. Es wird angeraten ein sicheres Passwort, bestehend aus Zahlen und Groß- und Kleinschreibung, zu benutzen. ====Passwort Verlust==== Falls das Winlink Passwort vergessen wurde kann es hier http://www. winlink.org/user wiederhergestellt



+	Aktive RMS:
+	
+	*Kurzwelle/VHF/UHF > [http://www.winlink.org/RMSHFStatus]
+	
+	=='''Zugangsmöglichkeiten'''==
+	
+	==='''Telnet'''===
+	
+	Dieser Zugang erfolgt direkt zu den CMS via Internet AWS
+	Diese Zugangsart ist am besten geeignet um das Winlink Netzwerk ohne Dateninterface (TNC) kennen zu lernen.
+	
+	"'Airmail-Settings für den Internet- Access zu AWS CMS"
+	
+	
+	[[Bild:Airmail Telnet.PNG AWS CMS]]
+	
+	
+	==='''Pactor'''===
+	
+	In Bearbeitung
+	
+	==='''Packet-Radio'''===
+	
+	In Bearbeitung
+	
+	==='''ARDOP'''===



+	
+	In Bearbeitung
+	
+	==='"VARA-HF""===
+	
+	In Bearbeitung
+	
+	==='''VARA-FM'''===
+	
+	==== Vorraussetzungen ====
+	Winlink und Vara FM sind am Rechner bereits installiert (diese findet man leicht durch eine einfache Google Suche)
+	
+	==== Einstellungen in Winlink und VARA FM ====
+	1.) Zum Start in Winlink unter den verschiedenen Betriebsarten "Vara FM Winlink" auswählen und "'Open Session:" anklicken
+	[[Datei:1701526283050. png 445x445px]]
+	2.) Wenn Vara FM defaultmässig installiert wurde, sollte beim Öffnen auch gleich das Vara FM Fenster aufgehen.
+	
+	Geht diese nicht auf, dann den Pfad unter "Settings" -> "Vara TNC Setup" prüfen
+	[[Datei:1701526721336.png mini]]
+	[[Datei:1701526818279. png ohne mini 414x414px Den gelb markierten Pfad gegebenenfalls anpassen]]

Weiters in diesem Fenster prüfen, ob
"Automatically launch Vara FM TNC
when session is opened" (ist
defaultmässig so) angehakt ist.
Ansonsten müsste man Vara FM
manuell starten.

+

Damit sind die Einstellungen in Winlink schon erledigt!

+

3.) Danach muss noch VARA FM richtig konfiguriert werden

+ [[Datei:1701527171479.png|mini]]

+ Dazu "Settings" anklicken und und mit "Vara Setup..." beginnen.

+

Wir beginnen mit der einfacheren "Narrow" Einstellung - diese mit Transceivern mit eingebauter Soundkarte, aber auch vielen alten Transceivern aus der Packet Radio Zeit kompatibel und entspricht der früheren 1200bps HW-Konfiguration.

+

Dazu stellen wir das FM System auf "NARROW" und geben eventuell unsere VARA Lizenz ein . Die Lizenz ist für "Narrow" und damit die langsamere Übertragung noch nicht notwendig!

[[Datei:1701527311757.
pnq|ohne|mini|403x403px|Wir prüfen
dazu, ob unter FM System "NARROW"
ausgewählt istund falls wir eine Vara
Lizenz haben, geben wir diese unter
"VARA Licenses" ein]]

[[Datei:1701527602528.png|mini]]

Ausgabe: 07.05.2024

Danach stellen wir noch die Soundkartenpegel ein - wieder unter "Settings" und diesmal auf "SoundCard..." klicken.

+

Dort wählen wir die Soundkarte aus, die verwendet werden soll - in diesem Beispiel mittels eines Yaesu FT-991A und dessen einigebaute Soundkarte (ich vergebe beim erstmaligen anschliessen in Windows einen eindeutigen Namen, damit ich diese leicht identifizieren kann):

+ [[Datei:1701527771008. png|ohne|mini|317x317px]]

Den "Drive level" = Ausgangssignal
 der Soundkarte stelle ich für den
 Start in die Mitte.

+

Als letzten Schritt muss noch definiert werden, wie die PTT ausgelöst wird - wieder unter "Settings" und diesmal "PTT..." kann man dies einstellen.

[[Datei:1701528103979. png|ohne|mini|328x328px|PTT Einstellungen am Beispiel Yaesu FT-991A]]

Bei Verwendung eines modernen Transceivers mit USB-Schnittstelle, wi e z.B. dem FT-991A kann man die CAT-Steuerung auswählen - dabei das richtige Modell, Com-Port und Baudrate einstellen!

+

+ Alternativ ist auch die Verwendung der VOX möglich.

+



```
Diese Einstellung muss bei
Verwendung von Soundkarten-
Interfaces wie Signalink oder
xggcomms u.ä. verwendet werden.
Nach dieser letzten Einstellung kann
man mit der Konfiguration des TRX
loslegen.
"'Hier ein wichtiger Punkt:"' Vara FM
unterstützt zur Zeit keine TRX
Steuerung und man muss diesen
manuell richtig einstellen. Im
Gegensatz zu VARA HF.
==== Einstellungen bei Verwendung
eines FT-991A ====
Der FT-991A ist sehr schnell für
VaraFM eingestellt.
Folgende Menü-Einstellungen sind
dabei wichtig:
031 CAT RATE == 38400 (dies wird
für die PTT benötigt, gleich einstellen
wie in der SW festgelegt)
076 FM PKT PTT SELECT == DAKY
077 FM PKT PORT SELECT == USB
078 FM PKT TX GAIN == 50
079 \text{ FM PKT MODE} == 1200 (!)
```



+	
+	Danach einfach die richtige Frequenz einstellen (überprüfen, ob vielleicht Shift-Betrieb notwendig ist).
+	Wichtig ist die Betriebart auf "DATA- FM" zu stellen - zu finden im Mode Menü (hier am Beispiel Jauerling).
+	[[Datei:1706640575709. png zentriert 400x400px]]
+	
+	
+	Das wars!
+	
+	
+	
+	==='''HAMNET'''===
+	
+	Die Winlink Server (AWS/CMS) sind im HAMNET über unterschiedliche Wege erreichbar. br>Bitte alle nachfolgende Adressen in den "Telnet Post Office" Zugangseinstellungen vorsehen, um die Winlink Erreichbarkeit bzw. Redundanz zu erhöhen.
+	HAMNET über unterschiedliche Wege erreichbar. br>Bitte alle nachfolgende Adressen in den "Telnet Post Office" Zugangseinstellungen
	HAMNET über unterschiedliche Wege erreichbar. erreichbar. br>Bitte alle nachfolgende Adressen in den "Telnet Post Office" Zugangseinstellungen vorsehen, um die Winlink Erreichbarkeit bzw. Redundanz zu erhöhen.
+	HAMNET über unterschiedliche Wege erreichbar. erreichbar. br>Bitte alle nachfolgende Adressen in den "Telnet Post Office" Zugangseinstellungen vorsehen, um die Winlink Erreichbarkeit bzw. Redundanz zu erhöhen. { class="wikitable" style="text-align: center"
+	HAMNET über unterschiedliche Wege erreichbar. erreichbar. br>Bitte alle nachfolgende Adressen in den "Telnet Post Office" Zugangseinstellungen vorsehen, um die Winlink Erreichbarkeit bzw. Redundanz zu erhöhen. { class="wikitable" style="text-align: center" ! width="100px" Call
+ + +	HAMNET über unterschiedliche Wege erreichbar. erreichbar. br>Bitte alle nachfolgende Adressen in den "Telnet Post Office" Zugangseinstellungen vorsehen, um die Winlink Erreichbarkeit bzw. Redundanz zu erhöhen. { class="wikitable" style="text-align: center" ! width="100px" Call ! width="100px" IP
+ + + +	HAMNET über unterschiedliche Wege erreichbar. erreichbar. Bitte alle nachfolgende Adressen in den "Telnet Post Office" Zugangseinstellungen vorsehen, um die Winlink Erreichbarkeit bzw. Redundanz zu erhöhen. { class="wikitable" style="text-align: center" ! width="100px" Call ! width="100px" IP ! width="150px" Host
+ + + + +	HAMNET über unterschiedliche Wege erreichbar. erreichbar. br>Bitte alle nachfolgende Adressen in den "Telnet Post Office" Zugangseinstellungen vorsehen, um die Winlink Erreichbarkeit bzw. Redundanz zu erhöhen. { class="wikitable" style="text-align: center" ! width="100px" Call ! width="100px" IP ! width="150px" Host ! width="100px" Port



```
|8772
| style="text-align:left;" |OE1XDS
|44.143.10.90
|web.oe1xds.ampr.org
|8772
| style="text-align:left;" |WIENCMS
|44.143.8.139
|wiencms.oe1xhq.ampr.at
|8772
| style="text-align:left;" |OE1XQU
|44.143.8.39
|winlink.oe1.ampr.at
|8772
| style="text-align:left;" |OE2XZR
|44.143.40.88
|winlink.oe2xzr.ampr.org
|8772
| style="text-align:left;" |OE3XEC
|44.143.50.200
|main.oe3xec.ampr.org
|8772
| style="text-align:left;" |OE9XRK
```



```
|44.143.225.147
   |8772
  |}
   Beispiel:
+
   *'''Zugangseinstellungen in Winlink
   Express"
      - "Add Server" in Telnet Post Office
   Schritt 1
   [[Datei:TelnetPO1.jpg]]
   Schritt 2
   [[Datei:TelnetPO3.PNG]]
   *'''Originalartikel aus QSP 02/2018
   zum Projekt E-Mail im HAMNET
   (Projekt-Stand 31.12.2017)"
   Der Artikel kann hier heruntergeladen
   werden [[:Datei:E-Mail im HAMNET.pdf]
   1
```



+	*'''Anleitung für den vorläufigen Peer- to-Peer (P2P) und Post Office TESTBETRIEB im HAMNET'''
+	
+	Die Anleitung kann hier heruntergeladen werden> [[Datei: Telnet_PO&P2P.pdf 849x849px]]
+	
+	
+	*'''Zugangseinstellungen für beliebige E-Mail-Client Software (SMTP/POP3 /IMAP4)'''
+	
+	Die Anleitung kann hier heruntergeladen werden: [[:Datei: Neuer Zugang zu Winlink im HAMNET V3.pdf Neuer Zugang zu Winlink im Hamnet V3]]
+	
+	=='''APRSLink'''==
+ +	=='''APRSLink'''==
-	april
-	APRSLink bietet einen Netzübergang vom Automatic Packet Reporting System (APRS) zu Winlink. Mittels APRS Message ist es möglich an E-Mail Teilnehmer Nachrichten zu senden. Das Absenderrufzeichen inkl. SSID muss bei Winlink als
+	APRSLink bietet einen Netzübergang vom Automatic Packet Reporting System (APRS) zu Winlink. Mittels APRS Message ist es möglich an E-Mail Teilnehmer Nachrichten zu senden. Das Absenderrufzeichen inkl. SSID muss bei Winlink als
+	APRSLink bietet einen Netzübergang vom Automatic Packet Reporting System (APRS) zu Winlink. Mittels APRS Message ist es möglich an E-Mail Teilnehmer Nachrichten zu senden. Das Absenderrufzeichen inkl. SSID muss bei Winlink als Mailaccount registriert sein.
+ + + +	APRSLink bietet einen Netzübergang vom Automatic Packet Reporting System (APRS) zu Winlink. Mittels APRS Message ist es möglich an E-Mail Teilnehmer Nachrichten zu senden. Das Absenderrufzeichen inkl. SSID muss bei Winlink als Mailaccount registriert sein.
+ + + + +	APRSLink bietet einen Netzübergang vom Automatic Packet Reporting System (APRS) zu Winlink. Mittels APRS Message ist es möglich an E-Mail Teilnehmer Nachrichten zu senden. Das Absenderrufzeichen inkl. SSID muss bei Winlink als Mailaccount registriert sein.
+ + + + + +	APRSLink bietet einen Netzübergang vom Automatic Packet Reporting System (APRS) zu Winlink. Mittels APRS Message ist es möglich an E-Mail Teilnehmer Nachrichten zu senden. Das Absenderrufzeichen inkl. SSID muss bei Winlink als Mailaccount registriert sein.



- + HIDETITLE
- + KEIN_INHALTSVERZEICHNIS
- + __ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Aktuelle Version vom 1. Februar 2024, 22:05 Uhr

WINLINK



Allgemeines

Winlink [1] ist...

... ein weltweites E-Mail-Service, welches die Wege der Funkkommunikation nutzt, an Standorten wo das Internet nicht (mehr) vorhanden ist und vollkommen automatisch über Funk-Relais die E-Mail-Kommunikation abwickelt. Winlink stellt seinen Nutzern E-Mail-Anhänge, Positionsberichte, Wetter- und Informationsbulletins zur Verfügung und ist für seine Rolle in der Notfall- und Katastrophenhilfe-Kommunikation bekannt. Lizenzierte Winlink-Betreiber bzw. Stationen nutzen global sowohl Amateurfunk- als auch staatliche Funkfrequenzen von der Kurzwelle bis hin zu Höchstfrequenzen im GHz Bereich. Um das Winlink System zu verwenden, müssen Sie eine Amateurfunk-Lizenz besitzen und die Amateurfunkverordnung[2] beachten. Das System wird vollständig von lizenzierten Freiwilligen gebaut, betrieben und verwaltet. Die Unterstützung für das System wird von der Amateur Radio Safety Foundation, Inc., nach US 501 (c) (3) als "non-profit, Public Service" bereitgestellt.[3]

Funktionalitität

Im Normalfall ist Winlink ein hierarchisch angeordnetes Netz mit mehreren Common Message Servern (CMS), die sich ständig in der AWS-Cloud (~ 35 Zonen weltweit) synchronisieren. Sie tragen dafür Sorge, dass das Gesamtsystem auch dann noch in Betrieb bleibt, wenn das Internet regional unwirksam werden sollte. Die Funk-Internet Schnittstelle zu den CMS stellen viele weltweit verteilte Radio Message Server (RMS) dar. Eine Teilmenge dieser RMS unterstützt auch den Radio-Only Betrieb. Verliert nun einer dieser RMS seine lokale Internet-Konnektivität, so wird nach einer vorgegebenen Zeit automatisch auf Notbetrieb umgeschaltet und die Relais-Funktion aktiviert; die Nachrichten werden dann von RMS zu RMS im "Radio-Only-Forwarding" Verfahren weitergeleitet. Diese Funktionalität wird als Winlink Hybrid bezeichnet. Im Notbetrieb erhalten wir



nun ein vermaschtes Funk-Netzwerk (Mesh-Net). Die Routung zur Winlink-Zieladresse (Rufzeichen@MPS – Message Pickup Station/Heimatmailbox) erfolgt mit Hilfe einer "HF-Propagation-Matrix" unterstützt durch VOACAP Software [1] im RMS –Weiterleitungsverfahren [2] durch das Software Modul RMS Relay [3]]. Ist die Zieladresse eine normale Internet E-Mail Adresse, so leitet jener RMS, der noch eine Internet-Verbindung hat, diese in das Internet zum CMS weiter. Gegenwärtig wird an einem Mail-Mesh Netzwerk im HAMNET gearbeitet (vorläufiger Testbetrieb), welches im Notfall - vollkommen autark vom Internet - E-Mail-Verkehr mit Winlink Client- & Server Software, in TCP/IP-Technologie bereitstellt.

Die Neue Winlink CMS Architektur

Ein CMS (Common Message Server) besteht aus einer Anzahl von Programmen (Windows-Diensten), die unterschiedliche Funktionen behandeln (Handhabung von Telnet-Verbindungen, Empfang von Internet-Mail, Weiterleitung von Mail an das Internet, Verarbeitung von Positionsreports, Durchführung von Datenbankwartung, Bereitstellung von Webservices usw.). -Das Winlink-System besteht aus derzeit zwei CMS, die in der Amazon-Cloud gehostet werden (in verschiedenen Amazon-Verfügbarkeitszonen). - Alle Verbindungen zu einem CMS werden von einer anderen Gruppe von Servern verwaltet, die die Last ausgleichen und den Zustand jedes CMS bestimmen. - CMS-Anwendungen interagieren mit einem einzelnen Datenbankserver mit Echtzeit-Backup auf einem zweiten Datenbankserver in einer anderen Amazon-Verfügbarkeitszone. - Wenn die primäre Datenbank ausfällt, wird der sekundäre Datenbankserver automatisch zum primären Server. Dieser Vorgang dauert in der Regel weniger als eine Minute. Während dieser Zeit werden die Nachrichtenserver alle Aktivitäten zwischenspeichern und erneut versuchen. - Tägliche Backups werden 7 Tage lang im AWS S3-Speicher ausgeführt und gespeichert. - Eine zusätzliche Datenbanksicherung wird täglich durchgeführt und extern auf einem dedizierten Server gespeichert (nicht bei Amazon-Ressourcen). Diese Backups werden 30 Tage lang aufbewahrt. Dieser Offsite-Server enthält auch einen vollständigen Satz aller Programme und Dienste zum Erstellen eines eigenständigen CMS. Sie kann im Falle eines katastrophalen Ausfalls aller Amazon Ressourcen schnell online gebracht werden. Telnet-Verbindungen werden durch Verbinden mit cms.winlink.org auf Port 8772 hergestellt. Alle Programme, die Winlink-Telnet-Verbindungen herstellen, sollten für die Verwendung dieser neuen Adresse konfiguriert werden. 73 Lee, KOQED Winlink-Entwicklungsteam

Leistungsmerkmale des Winlink\-Netzwerkes

Die wichtigsten Leistungsmerkmale des Winlink-Systems sind:

Weltweite Erreichbarkeit (z.B. über Kurzwelle)

unterschiedliche Netzzugangsmöglichkeiten

TCP/IP: Telnet via Internet und HAMNET VHF/UHF: Packet Radio (AX.25), VARA-FM

HF: Pactor, ARDOP und VARA-HF, Robust Packet Radio (RPR

große Verfügbarkeit und hohe Redundanz

- weltweit über Cloud-Server mit ausgewogener Lastverteilung
- zahlreiche unabhängige RMS

Ausgabe: 07.05.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice



- im Notfall "Radio-Only-Forwarding" oder im HAMNET
- Live System Reporting Positionsmeldungen
- Seewetterberichte und andere Bulletins

Sicherheit durch binäres Übertragungsprotokoll (B2F)

Spamsicherheit durch Blacklist/Whitelist-System

sicheres Userlogin

RFC konformer Emailaustausch inkl. Anhänge

Verteilermöglichkeit

einfache Konfiguration und Bedienung

freie Software (Winlink Express u.a.)

kein zusätzlicher 'Lernaufwand für Enduser'

=> in der Krisentelekommunikation seit langem bewährt und gut geeignet, um nicht verfügbare Telekom-Infrastruktur zu überbrücken.

Winlink Präsentationen


- WL2K Powerpoint-Präsentation Stand 19.5.2011: Winklink 2000 (ZIP-Datei)
- WL2K Powerpoint-Präsentation der SWISS ARTG 2009: Vortrag Winklink 2000 (ZIP-Datei)
- ARRL Introduction to Winlink 2000: Winklink Webinar
- E-Mail im HAMNET (ein Pilotprojekt): E-Mail im HAMNET



Systemübersicht

Winlink System - mit Internet


(hierarchisches Netzwerk Modell)





Automatisch nach Internet Verlust: Winlink Hybrid

(dezentrales Netzwerk Modell)




Lizensierte Funkamateure

© OE3ZK

Was wird benötigt?

Typische PACTOR Ausrüstung für die Kurzwelle





- Notebook
 - $^{\circ}$ Windows 10 abwärtskompatibel .NET 3.5
 - O Anwendersoftware Winlink-Express
- Pactormodem PTC-II (Pactor 1-3) oder Dragon (Pactor 1-4)
- Kurzwellentransceiver mit CAT und Dateneingang
- Antennentuner (empfohlen)
- Kurzwellenantenne

alternativ eine typische Ausrüstung für Soundkarten-Protokolle wie ARDOP oder VARA (Soundkarten TNC)



- Notebook
 - O Windows 10 abwärtskompatibel, .NET 3.5, USB Audio Codec Treiber
 - O Anwendersoftware Winlink-Express
 - z.B. ICOM IC-7200, IC-7300 oder IC-7600 Kurzwellentransceiver
 - o eine USB Soundkarte ist in den modernen Icom Geräten bereits eingebaut
 - eine einzige USB Kabelverbindung zum TRX ist ausreichend!!

Typische PACKET Ausrüstung für VHF/UHF





Netbook

- O Windows 10 abwärtskompatibel, .NET 3.5
- Anwendersoftware Winlink-Express
- VHF/UHF Transceiver
 - mit integriertem TNC wie z.B. Kenwood TM-D700E oder TM-D710E bzw. TM-710GE oder TH-D72E oder TH-D74E (alle voll WL2K RMSPacket tauglich)
 - oder externer TNC für 1k2 und / oder 9k6 Packet Radio (z.B. SCS Tracker)
- VHF/UHF Antenne

(Gegenwärtig ist in Feldkirch RMS Packet OE9XRK-10 9k6 verfügbar - im Raum Frankenmarkt 1k2 OE5XFR-10, Großraum Wien 1k2 OE1XIK-10 via OE1XAR Bisamberg - Waldviertel 1k2 OE3XNR-10 am Nebelstein - der aktuelle Status ist hier [4] einsehbar)

Software

Benutzersoftware

Airmail (veraltet)

Airmail ist ein altbewährtes Programm für den Nachrichttentransfer über Winlink - Airmail wird seit einigen Jahren nicht mehr weiterentwickelt und unterstützt die neuen Winlink Funktionen nicht mehr. Download von [5]

PacLink (veraltet)

Paclink ist eine Verbindungssoftware, über die man z.B. auch aus einem LAN heraus auf verschiedenen Wegen (Telnet, Packet Radio, Pactor) Nachrichten über das WL2K-Netzwerk empfangen und versenden kann. Paclink wurde speziell für die Not- und Krisentelekommunikation entwickelt. Bei Ausfall des gewohnten Mailserver einer Organisation oder eines Internet Service Providers (ISP) kann Paclink diesen ersetzen. Optimiert für diesen Zweck setzt es die Nutzung des globalen WL2K System voraus.

Vor dem Einsatz von Paclink für Notfunkzwecke, überprüfen Sie bitte mit Ihrer lokalen Notfunk Gruppe die Zweckmäßigkeit und eventuelle Pläne für einen Übergang.



Paclink als "Funk-E-Mailserver" hat Schnittstellen (SMTP [6] / POP3[7]) zu den üblichen E-Mail-Client-Programme wie Microsoft Outlook (Express), Mozilla, Thunderbird, Web-Mail-Clients (Afterlogic WebMailPro) u.a.m. hat. Paclink unterstützt, Telnet über TCP/IP-Netze (Internet, Intranetzwerke, D-Star [DD-Mode] HAMNET), Packet-Radio und HF-Pactor. Download von [8]

Anmerkung: Airmail als auch PacLink werden auch erfolgreich mit allen Funktionen unter Linux eingesetzt. Erforderlich ist eine entsprechende Laufzeitumgebung. Wenn man 'Airmail' unter LINUX mit der Emulationsungebung 'wine' betreibt, **muss** die **Rechtschreibprüfung** im Programm **ausgeschaltet** werden!

Winlink-Express

WL2k-Express ist die zu empfehlende Benutzersoftware welche die Funktionen von Winlink Hybrid unsterstützt und durch automatische Updates immer am neuesten Stand gehalten wird. Winlink Express kann für Winlink aber auch für Peer-to-Peer (P2P) Betrieb verwendet werden, es unterstützt den Telnet IP/Internet Zugang, Pactor, Packet, Robust Packet, ARDOP und VARA. Winlink Express ist kostenlos und kann von hier [9] kostenlos heruntergeladen werden. Siehe Winlink Express HELP für SETUP bzw. Winlink Express Install and Configure-Currie.

PAT

PAT ist eine Client-Webanwendung, die unter Windows und Linux (auch auf Raspberry) läuft und eine 'free of charge' Variante zu Windows darstellt. PAT kann man unter 'getpat.io' [[10]] herunterladen.

Einen **Vergleich des Leistungsumfanges** der verfügbaren Client-Software für Winlink findet ihr bei winlink.org unter [11]

Sys\-Op Software

RMS-Packet

RMS (Radio-Mail-Server) Packet ist eine Software für WL2K Sysops. Diese Software unterstützt den VHF/UHF-Packet-Radio-Gateway zum WL2K System. RMS-Packet ermöglicht eine vollautomatische Nachrichtenübertragung unter Verwendung des AX.25-Protokolls (Packet Radio) in Kombination mit WL2K Common-Message-Server.

Windows 10 und ein Internet 24/7 Zugang wird für den Betrieb vorausgesetzt. RMSPacket für Windows können Sie hier [12] herunterladen. Um die RMSPacket-Gateway-Station im WL2K Netzwerkmanagement [13] aufzunehmen wird ein Keycode benötigt. Diesen Keycode können Sie hier lor@w3qa.net anfordern.

Linux RMS

LinuxRMS ist eine Gatewaysoftware für Sysop's, um über Packet Radio auf das WL2K-Netzwerk zuzugreifen. Sie läuft unter Linux und wurde von Hans-Jürgen Barthen, DL5DI und Brian Eckert, W3SG entwickelt. Auch dafür ist ein Key erforderlich, den bei Bedarf Steve Waterman, K4CJX übermittelt. Weitere Informationen dazu findet man in der Yahoo-Group[15].

RMS-Trimode



RMS-Trimode ist eine Sysop-Software und unterstützt den Pactor/Packet/RobustPacket/ARDOP und VARA-Zugang zum WL2K System auf Kurzwellenfrequenzen. Windows XP, Vista, und Windows7 + .NET 3.5, ein Pactor-TNC [16]und ein 24/7 Internet Zugang, sowie eine unterbrechungslose Stromversorgung (UPS) wird vorausgesetzt.

RMS Relay

RMS Relay ist ein eigenständiger Mailserver mit Relais Funktion, eine Drehscheibe für alle Winlink Programme, wie z.B. RMS Trimode, RMS Packet, und Winlink Express. RMS Relay wird für den Radio-Only/Hybrid-Betrieb und als sogenannte "Telnet Post Office" im LAN, WLAN und HAMNET benötigt.

Die Verbreitung der RMS-HF Software wird vom WL2K Netzwerkmanagement (frequenz-) koordiniert und kontrolliert. Als Betreiber eines RMS-Gateways müssen Sie sich verpflichten, die Station rund um die Uhr in Betrieb zu halten. Längere Ausfälle werden nicht toleriert. - Wie wird man Winlink SysOP? > [17]

Kostenloser Download von Winlink Software für SysOps > [18] Wenn Sie ein Interesse an der Bereitstellung einer *PUBLIC* oder *EMCOM* RMS-Gateway-Station haben, wenden Sie sich bitte an den Netzadministrator Steve Waterman, K4CJX, k4cjx@comcast.net.

Software von Drittanbietern

Es werden auch Winlink Programme von Drittanbietern angeboten, z.B. PIGate, PAT und BPQ32.

Für diese Software Produkte kann das Winlink Development Team (WDT) keinen Support bieten und auch deren Funktionalität und Weiterentwicklung NICHT garantieren.

Benutzerregistrierung

Die Benutzerregistrierung im WL2K-Netzwerk erfolgt automatisch beim ersten Logon über Funk /RMS oder Telnet. Gleichzeitig wird ein vorläufiges Passwort und eine Winlink <rufzeichen>@winlink.org E-Mail-Adresse vergeben. Wenn der Benutzer das System länger als 400 Tage aktiv (versenden einer Email) NICHT benützt, wird das Konto automatisch gelöscht. Mehr siehe [20]

Passwort Sicherheit

Seit 1.2.2018 unterstützt Winlink "Mixed Case" Passwörter. Es wird angeraten ein sicheres Passwort, bestehend aus Zahlen und Groß- und Kleinschreibung, zu benutzen.

Passwort Verlust

Falls das Winlink Passwort vergessen wurde kann es hier http://www.winlink.org/user wiederhergestellt bzw. "recovered" werden



Radio Mail Server

Aktive RMS:


Kurzwelle/VHF/UHF > [21]

Zugangsmöglichkeiten

Telnet

Dieser Zugang erfolgt direkt zu den CMS via Internet AWS Diese Zugangsart ist am besten geeignet um das Winlink Netzwerk ohne Dateninterface (TNC) kennen zu lernen.

Airmail-Settings für den Internet-Access zu AWS CMS



Pactor

In Bearbeitung...

Packet-Radio

In Bearbeitung...

ARDOP

In Bearbeitung...



VARA-HF

In Bearbeitung...


VARA-FM

Vorraussetzungen

Winlink und Vara FM sind am Rechner bereits installiert (diese findet man leicht durch eine einfache Google Suche)


Einstellungen in Winlink und VARA FM

1.) Zum Start in Winlink unter den verschiedenen Betriebsarten "Vara FM Winlink" auswählen und



Wenn Vara FM defaultmässig installiert wurde, sollte beim Öffnen auch gleich das Vara FM Fenster aufgehen.

Geht diese nicht auf, dann den Pfad unter "Settings" -> "Vara TNC Setup" prüfen



Weiters in diesem Fenster prüfen, ob "Automatically launch Vara FM TNC when session is opened" (ist defaultmässig so) angehakt ist. Ansonsten müsste man Vara FM manuell starten.




Damit sind die Einstellungen in Winlink schon erledigt!


3.) Danach muss noch VARA FM richtig konfiguriert werden

Dazu "Settings" anklicken und und mit "Vara Setup..." beginnen.

Wir beginnen mit der einfacheren "Narrow" Einstellung - diese mit Transceivern mit eingebauter Soundkarte, aber auch vielen alten Transceivern aus der Packet Radio Zeit kompatibel und entspricht der früheren 1200bps HW-Konfiguration.




Dazu stellen wir das FM System auf "NARROW" und geben eventuell unsere VARA Lizenz ein . Die Lizenz ist für "Narrow" und damit die langsamere Übertragung noch nicht notwendig!




Danach stellen wir noch die Soundkartenpegel ein - wieder unter "Settings" und diesmal auf "SoundCard..." klicken.




Dort wählen wir die Soundkarte aus, die verwendet werden soll - in diesem Beispiel mittels eines Yaesu FT-991A und dessen einigebaute Soundkarte (ich vergebe beim erstmaligen anschliessen in Windows einen eindeutigen Namen, damit ich diese leicht identifizieren kann):





Den "Drive level" = Ausgangssignal der Soundkarte stelle ich für den Start in die Mitte.

Als letzten Schritt muss noch definiert werden, wie die PTT ausgelöst wird - wieder unter "Settings" und diesmal "PTT..." kann man dies einstellen.



Bei Verwendung eines modernen Transceivers mit USB-Schnittstelle, wie z.B. dem FT-991A kann man die CAT-Steuerung auswählen - dabei das richtige Modell, Com-Port und Baudrate einstellen!

Alternativ ist auch die Verwendung der VOX möglich.



Diese Einstellung muss bei Verwendung von Soundkarten-Interfaces wie Signalink oder xggcomms u.ä. verwendet werden.

Nach dieser letzten Einstellung kann man mit der Konfiguration des TRX loslegen.

Hier ein wichtiger Punkt: Vara FM unterstützt zur Zeit keine TRX Steuerung und man muss diesen manuell richtig einstellen. Im Gegensatz zu VARA HF.

Einstellungen bei Verwendung eines FT\-991A

Der FT-991A ist sehr schnell für VaraFM eingestellt.

Folgende Menü-Einstellungen sind dabei wichtig:

031 CAT RATE == 38400 (dies wird für die PTT benötigt, gleich einstellen wie in der SW festgelegt)

076 FM PKT PTT SELECT == DAKY

077 FM PKT PORT SELECT == USB

078 FM PKT TX GAIN == 50

079 FM PKT MODE == 1200 (!)

Danach einfach die richtige Frequenz einstellen (überprüfen, ob vielleicht Shift-Betrieb notwendig ist). Wichtig ist die Betriebart auf "DATA-FM" zu stellen - zu finden im Mode Menü (hier am Beispiel Jauerling).



Das wars!



HAMNET

Die Winlink Server (AWS/CMS) sind im HAMNET über unterschiedliche Wege erreichbar. Bitte alle nachfolgende Adressen in den "Telnet Post Office" Zugangseinstellungen vorsehen, um die Winlink Erreichbarkeit bzw. Redundanz zu erhöhen.


Call	IP	Host	Port
OE1XAR	44.143.9.50		8772
OE1XDS	44.143.10.90	web.oe1xds.ampr.org	8772
WIENCMS	44.143.8.139	wiencms.oe1xhq.ampr. at	8772
OE1XQU	44.143.8.39	winlink.oe1.ampr.at	8772
OE2XZR	44.143.40.88	winlink.oe2xzr.ampr. org	8772
OE3XEC	44.143.50.200	main.oe3xec.ampr.org	8772
OE9XRK	44.143.225.147		8772

Beispiel:

Zugangseinstellungen in Winlink Express


- "Add Server" in Telnet Post Office

Schritt 1



Schritt 2





 Originalartikel aus QSP 02/2018 zum Projekt E-Mail im HAMNET (Projekt-Stand 31.12.2017)

Der Artikel kann hier heruntergeladen werden Datei: E-Mail im HAMNET.pdf

 Anleitung für den vorläufigen Peer-to-Peer (P2P) und Post Office TESTBETRIEB im HAMNET



Die Anleitung kann hier heruntergeladen werden>

ENTWURF

Telnet Post Office und Telnet P2P im HAMNET

Mittels kostenloser Winlink Software ist es schnell möglich, in der E-Mail Notfall-kommunikation im HAMNET - unabhängig vom Internet - aktiv zu werden. Der "User" verwendet das Programm Winlink Express und/oder ein "SysOp" setzt RMS Relay ein. Beide Programme können von hier ftp://autoupdate.winlink.org/ heruntergeladen werden. Sowohl RMS Relay als auch der internationale Winlink CMS/AWS Gateway unterstützten Standard E-Mail APPs (POP/SMTP/IMAP-Clients). Hierfür gibt es aber gesonderte Anleitungen. Ein Winlink Account ist in jedem Fall zwingend notwendig, siehe http://wiki.oevsv.at Kategorie WINLINK.

In der folgenden Anleitung unterscheiden wir zwischen den Benutzereinstellungen (**User**) in der Client Software **Winlink Express** für *Telnet Post Office*- oder *Telnet Peer-to-Peer-Sessions* oder Einstellungen für einen **Sys**tem **Op**erator (SysOP) für den **Post Office** (**Server**) Betrieb mit der Winlink Software **RMS Relay**. Schon am Beginn wird empfohlen den Portfreigaben in den div. Firewalls besondere Beachtung zu schenken. Siehe Punkt 4. dieser Anleitung.

INDEX

- 1. Benutzereinstellungen in Winlink Express
- 2. Benutzereinstellungen für Telnet Peer-to-Peer Sessions
- 3. Einstellungen für einen RMS Relay Post Office System Operator
- 4. Portfreigaben und Verbindungstests
- 5. Weitere Tipps

1

Zugangseinstellungen für beliebige E-Mail-Client Software (SMTP/POP3/IMAP4)



Die Anleitung kann hier heruntergeladen werden: Neuer Zugang zu Winlink im Hamnet V3

APRSLink

APRSLink bietet einen Netzübergang vom Automatic Packet Reporting System (APRS) zu Winlink. Mittels APRS Message ist es möglich an E-Mail Teilnehmer Nachrichten zu senden. Das Absenderrufzeichen inkl. SSID muss bei Winlink als Mailaccount registriert sein.

siehe eigene Unterseite APRSLink

V	_	n	+-	L +
\mathbf{r}	o	n	La	ΚL

to be defined

Seiten in der Kategorie "WINLINK"

Folgende 11 Seiten sind in dieser Kategorie, von 11 insgesamt.

Α

- APRSLink
- ARDOP

P

PACTOR

S

SETUP-Beispiele

V

- VARA
- VARA-FM

W

- Winlink Anmeldung mit Keyboard-Mode und APRS-Link
- Winlink Express Tipps und Tricks
- Winlink-Express Fenstergröße "schrumpft"
- Winlink-Nachrichten von und zu Internet-E-Mail-Adressen
- WINMOR



TCE Tinycore Linux Projekt und SAMNET: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 8. September 2011, 19:19
Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

Aktuelle Version vom 2. November 2021, 18:22 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

[[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]]

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

[[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]]

+ [[Kategorie:APRS]]

[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]

Hier entsteht ein Software Projekt, welches unter Einsat zvon TCE Tinycore Linux auf Embedded System wie Industrie PC u.d.g. Services wie Packet Radio, APRS, etc. im HAMNET anbindet.

=='"SAMNET - Simple Amateur Multimedia NETwork'"==

+

+

Eine schmalbandige Möglichkeit Inhalte im HAMNET via Packet Radio u nter Zuhilfenahme von Softwaremodulen (OE5DXL) zu kommunizieren.

+

Ein Testbetrieb dazu läuft derzeit bei OE1XUR sowie OE2XZR. Informationen dazu und zur Teilnahme bzw. Einrichtung bei OE5DXL im Packet Radio Convers auf Channel 501.

+

Mehr dazu in Kürze. more information coming soon...



Aktuelle Version vom 2. November 2021, 18:22 Uhr

SAMNET - Simple Amateur Multimedia NETwork

Eine schmalbandige Möglichkeit Inhalte im HAMNET via Packet Radio unter Zuhilfenahme von Softwaremodulen (OE5DXL) zu kommunizieren.

Ein Testbetrieb dazu läuft derzeit bei OE1XUR sowie OE2XZR. Informationen dazu und zur Teilnahme bzw. Einrichtung bei OE5DXL im Packet Radio Convers auf Channel 501.

Mehr dazu in Kürze. more information coming soon...



TCE Tinycore Linux Projekt und TCE Hardware: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 8. September 2011, 19:19
Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

Aktuelle Version vom 7. Mai 2022, 10:36 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

Κ

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zeile 1: Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

[[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]]

[[Bild:12v-anschluss.

==PC==

jpg|thumb|Polung Industrie PC]]

Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, aber auch zahlreiche Digipeater in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf "'<4Watt" minimierte Leistungsaufnahme aufweist.

'''Vorhandene (kostenlose) Boardsfür Digipeaterbau bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen'''

Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz.

Hier entsteht ein Software Projekt, we Iches unter Einsat zvon TCE - Tinycore Linux auf Embedded System wie Industr + ie PC u.d.g. Services wie Packet Radio, APRS, etc. im HAMNET anbindet.

===Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante auf 12V===

[[Bild:12v-umbau.jpg|thumb|Umbau Netzteil für 12V]]

Ausgabe: 07.05.2024

Neben den bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich u nter anderem auch ein

 Versorgungsanschluss auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industri e PC Boards.

Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.

+

Das Board wird, wie in der Industrie
 t überwiegend üblich, mit 24V versorgt.
 cbr>

Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil nur geringfügig modifiziert werden.

Dazu wird ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei etwa 11V zu erwirken. (es kann auch ein SMD Widerstand huckepack auf den unteren SMD aufgelötet werden)

+

+ ==ALIX==

Auch die bekannten ALIX Boards können für dxIAPRS verwendet werden. Ein Vorteil besteht darin, dass hier bereits eine Soundkarte onboard ist. Die vorgefertigten dxIAPRS Images müssen jedoch bzgl. Sound und Netzwerk darauf angepasst werden (Anleitung folgt).

+	
+	==Raspberry Pi==
+	Auch die beliebte Hardware Raspberry Pi kann eingesetzt werden. OE5HPM beschäftigt sich mit der Portierung der Software auf diese Hardware Plattform.
+	
+	==NanoPi==
+	[[Datei:TCEdigi-LoRa1.ipg mini LoRa A PRS Modul RA02 mit SX1278]]
+	Der NanoPi von [https://www.friendlyarm.com FriendlyELEC] ist unsere nächste große Hoffnung. Er ist extrem sparsam und besitzt im Gegensatz zu anderen Minicomputern mit PWM-Sound eine richtige Onboard Soundkarte bzw. Soundchip.
+	Auf den im Lauf befindlichen Installationen hat sich der NanoPi bisher sehr bewährt und auch die durch das CPU Step-Down äußerst geringen Energieverbräuche von knapp über 1W sind erstaunlich.
+	
+	
+	
+	Der erste Prototyp für einen all-in- one Digi wurde 2021 von OE2WAO Mike und OE5DXL Chris für den ersten Italienischen TCE Digi IQ3AZ gebaut. Dabei wurde ein NanoPi Neo-LTS samt LoRa Modul (RA02 mit SX1278) direkt in ein ehemaliges Betriebsfunkgerät Kyodo FK-105 (gleich Grundig, Elin, Ericsson,) verbaut. Ein Duplikat wurde für OE3XER umgesetzt.
+	



+	
+	==Soundkarte==
+	Als Soundkarte für AFSK Betriebsarten wird, wenn keine Onboard Version verfügbar ist, eine externe USB Variante verwendet. Darauf zu achten ist, dass bei mehreren geplanten Kanälen, die Soundkarte über Stereo Anschlüsse verfügt, beim Ein- sowie Ausgang. Geeignete Karten lassen sich derzeit meist daran erkennen, dass sie über 3 Anschlüsse verfügen (Mikrofon, Line-In, Lautsprecher). Siehe [[Geeignete Soundkarten geeignete Soundkarten]].
+	
+	==PTT==
+	[[Bild:Nf_vox.png thumb NF VOX]]
+	[[Bild:Watchdog.png thumb PTT Watchdog]]
+	Für fernbediente Stationen empfiehlt sich ein [[PTT Watchdog]] zur Vermeidung unbeabsichtigter (Dauer) Sendungen. <br< th=""></br<>
+	Bei Belegung bzw. Fehlen der COM Schnittstelle wird eine [[NF VOX PTT]] verwendet.
+	
+	
+	
+	
+	[[TCE Tinycore Linux Projekt << Zurück zur dxlAPRS Übersicht]]



Aktuelle Version vom 7. Mai 2022, 10:36 Uhr

Inhaltsverzeichnis	
1 PC	67
1.1 Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante auf 12V	67
2 ALIX	67
3 Raspberry Pi	68
4 NanoPi	68
5 Soundkarte	68
6 PTT	68



PC

Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, aber auch zahlreiche Digipeater in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf <4Watt minimierte Leistungsaufnahme aufweist.



Polung Industrie PC

Vorhandene (kostenlose) Boards für Digipeaterbau bei OE2WAO anfragen

Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (>32MB) Platz.

Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante auf 12V

Neben den bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein Versorgungsanschluss auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.

Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.



Umbau Netzteil für 12V

Das Board wird, wie in der Industrie überwiegend üblich, mit 24V versorgt. Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil nur geringfügig modifiziert werden. Dazu wird ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei etwa 11V zu erwirken. (es kann auch ein SMD Widerstand huckepack auf den unteren SMD aufgelötet werden)

ALIX

Auch die bekannten ALIX Boards können für dxIAPRS verwendet werden. Ein Vorteil besteht darin, dass hier bereits eine Soundkarte onboard ist. Die vorgefertigten dxIAPRS Images müssen jedoch bzgl. Sound und Netzwerk darauf angepasst werden (Anleitung folgt).



Raspberry Pi

Auch die beliebte Hardware Raspberry Pi kann eingesetzt werden. OE5HPM beschäftigt sich mit der Portierung der Software auf diese Hardware Plattform.

NanoPi

Der NanoPi von FriendlyELEC ist unsere nächste große Hoffnung. Er ist extrem sparsam und besitzt im Gegensatz zu anderen Minicomputern mit PWM-Sound eine richtige Onboard Soundkarte bzw. Soundchip. Auf den im Lauf befindlichen Installationen hat sich der NanoPi bisher sehr bewährt und auch die durch das CPU Step-Down äußerst geringen Energieverbräuche von knapp über 1W sind erstaunlich.

Der erste Prototyp für einen all-in-one Digi wurde 2021 von OE2WAO Mike und OE5DXL Chris für den ersten Italienischen TCE Digi IQ3AZ gebaut. Dabei wurde ein NanoPi Neo-LTS samt LoRa Modul (RA02 mit SX1278) direkt in ein ehemaliges Betriebsfunkgerät Kyodo FK-105 (gleich Grundig, Elin, Ericsson,...) verbaut. Ein Duplikat wurde für OE3XER umgesetzt.



LoRa APRS Modul RA02 mit SX1278

Soundkarte


Als Soundkarte für AFSK Betriebsarten wird, wenn keine Onboard Version verfügbar ist, eine externe USB Variante verwendet. Darauf zu achten ist, dass bei mehreren geplanten Kanälen, die Soundkarte über Stereo Anschlüsse verfügt, beim Ein- sowie Ausgang. Geeignete Karten lassen sich derzeit meist daran erkennen, dass sie über 3 Anschlüsse verfügen (Mikrofon, Line-In, Lautsprecher). Siehe geeignete Soundkarten.


PTT

Für fernbediente Stationen empfiehlt sich ein PTT Watchdog zur Vermeidung unbeabsichtigter (Dauer)Sendungen.

Bei Belegung bzw. Fehlen der COM Schnittstelle wird eine NF VOX PTT verwendet.

<< Zurück zur dxlAPRS Übersicht





TCE Tinycore Linux Projekt und TCE Software: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 8. September 2011, 19:19 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

Aktuelle Version vom 27. Mai 2022, 21: 14 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

Κ

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zeile 1:

- [[Kategorie:Digitaler Backbone]]
- [[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]]

Hier entsteht ein Software Projekt, we Iches unter Einsat zvon TCE - Tinycore Linux auf Embedded System wie Industrie PC u.d.g. Services wie Packet Radio, APRS, etc. im HAMNET anbindet. Zeile 1:

==Komponenten / Module==

Im AFU Tinycore Image sind unter anderem amateurfunkspziefische Programme enthalten.

[[TCE Komponenten | >> Nähere

Details zu den einzelnen

Komponenten]]

+



+	[[Datei:Udpboxs.jpg]]
+	
+	==Einstellungen==
+	
+	Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis
+	/home/tc/readme
+	
+	Voreingestellt im Image sind folgende Werte:
+	Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0)
+	
+	Zu startenden Programme und Optionen (ähnlich autoexec.bat in MS Betriebssystemen) befinden sich in nachfolgender Datei, und müssen zur korrekten Funktion editiert werden:
+	/opt/bootlocal.sh (im Grundzustand sind sämtliche Programme mit '#' auskommentiert)
+	
+	Default Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [http://www.chiark.greenend.org.uk/~sqtatham/putty/download.html putty])
+	User: tc
+	Pass: 12345678
+	
+	===Netzwerk einstellen===
+	Netzwerkkonfiguration anhand des Beispiels von OE2XZR (IP Adressen müssen auf eigene Bedürfnisse geändert werden).



+	Datei: /opt/eth0.sh
+	
+	#!/bin/sh
+	# DHCP deaktivieren
+	pkill udhcpc
+	# Haupt IP Adresse
+	ifconfig eth0 44.143.40.90 netmask 255.255.255.240
+	# Zusätzliche/optionale IP Adresse für lokale Konfiguration
+	ifconfig eth0:0 192.168.1.50
+	# Gateway
+	route add default gw 44.143.40.94
+	# Nameserver
+	echo nameserver 44.143.40.30 > /etc /resolv.conf
+	echo nameserver 44.143.168.30 >> /etc/resolv.conf
+	
+	===Starten und Stoppen von Modulen===
+	Die einzelnen Softwaremodule können per Befehl gestartet oder gestoppt werden. Syntax: ./modul [start stop status]
+	Bspw. XNET (Neu)Start:
+	./snet start
+	APRSdigi (Neu)Start:
+	./igate start
+	Ubox (Neu)Start:
+	./ubox start
+	Hub (Neu)Start:
+	./hub start



```
L2XNET(Neu)Start:
+ ./I2xnet start
   Modem (Neu)Start:
   ./modem start
   ===Uhrzeit synchronisieren (HAMNET
   Time-Server)===
   sudo ntpclient -c 1 -s -h
   44.143.243.254
   sudo hwclock --systohc
   ===Zum Abschluss speichern===
   "WICHTIG !!""<br>
   Einstellung im System finden immer
   im RAM statt. Um diese dauerhaft auf
   den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu
   schreiben, muss dies eigens
   veranlasst werden. Entweder beim
   Herunterfahren in der grafischen
   Oberfläche (X11) selbst mit der
   BACKUP Option, oder ferngesteuert
   (SSH) mittels dem Befehl
   (sudo su)*
    filetool.sh -b
   * *(ohne "sudo su" nur solange der
   Befehl nicht zuvor einmal als root
   ausgeführt wurde)
   ==Vorgefertigte Varianten==
   Die Vielfalt in der Zusammenstellung
   der einzelnen Komponenten erlaubt
   eine größere Zahl an
   unterschiedlichen Konfigurationen. Zu
   m leichteren und schnelleren Einsatz
```



am Digistandort bietet [http://www.oe 2wao.info OE2WAO] unter Bekanntgabe des geplanten Digi Rufzeichens mehrere Standard Varianten vorgefertigt zur Auswahl. "Variante 1" * XNET Multibaud Packet Radio Digi - Multibaud (1k2 2k4 4k8 9k6) User Zugang auf einer Frequenz - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen (User Access) - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden * APRS Server und Digi mit IGATE - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway - 1k2 und 9k6 RX auf Packet Radio **User Zugang** - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS - 1k2 TX auf Packet Radio User Zugang von direkt gehörten APRS Stationen - 9k6 TX auf Packet Radio User Zugang aller auf HF 1k2 gehörten **APRS Packete** + "Variante 2" * XNET Multibaud Packet Radio Digi - Multibaud (1k2 2k4 4k8 9k6) User Zugang auf einer Frequenz - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen (User Access) - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden



+ "'Variante 3'"

+ * APRS Server und Digi mit IGATE

+ 1k2 RX und TX inkl. Message
Gateway

+ optional 300bd RX (und TX) für
Kurzwellen APRS

+
+

+

[[TCE Tinycore Linux Projekt | << |
Zurück zur TCE Projekt Übersicht]]

Aktuelle Version vom 27. Mai 2022, 21:14 Uhr


Inhaltsverzeichnis	
1 Komponenten / Module	75
2 Einstellungen	75
2.1 Netzwerk einstellen	75
2.2 Starten und Stoppen von Modulen	76
2.3 Uhrzeit synchronisieren (HAMNET Time-Server)	76
2.4 Zum Abschluss speichern	77
3 Vorgefertigte Varianten	77



Komponenten / Module

Im AFU Tinycore Image sind unter anderem amateurfunkspziefische Programme enthalten.

>> Nähere Details zu den einzelnen Komponenten



Einstellungen

Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis

/home/tc/readme

Voreingestellt im Image sind folgende Werte:

Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0)

Zu startenden Programme und Optionen (ähnlich autoexec.bat in MS Betriebssystemen) befinden sich in nachfolgender Datei, und müssen zur korrekten Funktion editiert werden:

/opt/bootlocal.sh (im Grundzustand sind sämtliche Programme mit '#'
auskommentiert)

Default Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit putty)

User: tc

Pass: 12345678

Netzwerk einstellen

Netzwerkkonfiguration anhand des Beispiels von OE2XZR (IP Adressen müssen auf eigene Bedürfnisse geändert werden).

Datei: /opt/eth0.sh



```
#!/bin/sh
# DHCP deaktivieren
pkill udhcpc
# Haupt IP Adresse
ifconfig eth0 44.143.40.90 netmask 255.255.255.240
# Zusätzliche/optionale IP Adresse für lokale Konfiguration
ifconfig eth0:0 192.168.1.50
# Gateway
route add default gw 44.143.40.94
# Nameserver
echo nameserver 44.143.40.30 > /etc/resolv.conf
echo nameserver 44.143.168.30 >> /etc/resolv.conf
```

Starten und Stoppen von Modulen

Die einzelnen Softwaremodule können per Befehl gestartet oder gestoppt werden. Syntax: ./modul [start|stop|status]

Bspw. XNET (Neu)Start:

```
./snet start
```

APRSdigi (Neu)Start:

```
./igate start
```

Ubox (Neu)Start:

```
./ubox start
```

Hub (Neu)Start:

```
./hub start
```

L2XNET(Neu)Start:

```
./l2xnet start
```

Modem (Neu)Start:

```
./modem start
```

Uhrzeit synchronisieren (HAMNET Time-Server)

```
sudo ntpclient -c 1 -s -h 44.143.243.254
sudo hwclock --systohc
```



Zum Abschluss speichern

WICHTIG!!

Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens veranlasst werden. Entweder beim Herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl

```
(sudo su)*
filetool.sh -b
```

*(ohne "sudo su" nur solange der Befehl nicht zuvor einmal als root ausgeführt wurde)

Vorgefertigte Varianten

Die Vielfalt in der Zusammenstellung der einzelnen Komponenten erlaubt eine größere Zahl an unterschiedlichen Konfigurationen. Zum leichteren und schnelleren Einsatz am Digistandort bietet OE2WAO unter Bekanntgabe des geplanten Digi Rufzeichens mehrere Standard Varianten vorgefertigt zur Auswahl.

Variante 1

- * XNET Multibaud Packet Radio Digi

 - Multibaud (1k2 2k4 4k8 9k6) User Zugang auf einer Frequenz variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen (User Access) weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden
- * APRS Server und Digi mit IGATE

 - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway1k2 und 9k6 RX auf Packet Radio User Zugang
 - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS

 - 1k2 TX auf Packet Radio User Zugang von direkt gehörten APRS Stationen
 9k6 TX auf Packet Radio User Zugang aller auf HF 1k2 gehörten APRS Packete

Variante 2

- * XNET Multibaud Packet Radio Digi
 - Multibaud (1k2 2k4 4k8 9k6) User Zugang auf einer Frequenz
 - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen (User Access)
 - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden

Variante 3

- * APRS Server und Digi mit IGATE
 - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway
 - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS

<< Zurück zur TCE Projekt Übersicht



TCE Tinycore Linux Projekt und TCE Software Installation: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext


Ausgabe: 07.05.2024

Version vom 8. September 2011, 19:19
Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

Aktuelle Version vom 26. Februar 2018, 11:23 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

K



Nun verbindet man eine entsprechend große CF

Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.

+ cat %PFAD_ZU_IMG.ZIP% | gunzip > /dev/sdd

+ Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.

+ br>

Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.

- Alternativ kann man sich das Image
 auch lokal herunterladen, entpacken
 und per DD auf die CF schreiben.
br>
- + "'ACHTUNG!"'

- Alle auf dem USB Medium
 befindlichen Dateien werden überschreiben bzw. gelöscht.

+

+ ==Installation auf Raspberry Pi==

OE5HPM hat ein Image der TCE samt
APRS Digi auf Raspberry Pi zum
+ Laufen gebracht. Somit ist die
hervorragende Software als Digi auch
auf dieser Plattform einsetzbar.

Die Verfügbarkeit sowie

Beschreibung dazu folgt in Kürze
bzw. ist bei OE5HPM, Hannes zu
erfahren.

+

+ ==Installation unter Windows==

Die TCE Software selbst läuft nicht unter Windows, kann iedoch unter einem Win32 OS auf einen



Datenträger gebracht werden. Um die Installation eines Images auf ein USB Medium direkt unter Windows durchzuführen, hat OE8DLK ein Programm dafür geschrieben. Der S7 MMC Image Writer ist ebenfalls auf der [http://oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden (S7ImgWR1.zip).
br>

Alternativ gibt es noch einen zweiten IMAGEWRITER.zip zum Download.

tr>

Der Vorgang ist ganz einfach. Das gewünschte Image herunterladen, entpacken, und lokal speichern. Jetzt das USB Medium anstecken und sich den Laufwerksbuchstaben merken. Dann den Image Writer starten, das Image auswählen, und den Schreibvorgang beginnen.

Schreibvorgang beginnen.

+ "'ACHTUNG!"'

Alle auf dem USB Medium
 befindlichen Dateien werden überschrieben bzw. gelöscht.

+

+

+

| [[TCE Tinycore Linux Projekt | << | Zurück zur TCE Projekt Übersicht]]

Aktuelle Version vom 26. Februar 2018, 11:23 Uhr



Download

Das zum Einsatz kommende TCE - Tinycore Linux kann wahlweise im Original von der Webseite geladen werden.

Die von uns bearbeitete, und an die Bedürfnisse der Funkamateure angepasste Version findet ihr hier:

Download TCE project image for 128MB media (Datei:Tce-128.zip)

Installation unter Linux

Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter, die aktuelle Version kann unter http://oe2wao.info/tce gefunden werden

```
wget https://oe2wao.info/tce/tce-128.zip
```

oder

```
wget http://wiki.oevsv.at/images/a/ae/Tce-128.zip
```

Nun verbindet man eine entsprechend große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.

```
cat %PFAD_ZU_IMG.ZIP% | gunzip > /dev/sdd
```

Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.

Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern. Alternativ kann man sich das Image auch lokal herunterladen, entpacken und per DD auf die CF schreiben.

ACHTUNG!

Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschreiben bzw. gelöscht.

Installation auf Raspberry Pi

OE5HPM hat ein Image der TCE samt APRS Digi auf Raspberry Pi zum Laufen gebracht. Somit ist die hervorragende Software als Digi auch auf dieser Plattform einsetzbar. Die Verfügbarkeit sowie Beschreibung dazu folgt in Kürze bzw. ist bei OE5HPM, Hannes zu erfahren.

Installation unter Windows

Die TCE Software selbst läuft nicht unter Windows, kann jedoch unter einem Win32 OS auf einen Datenträger gebracht werden. Um die Installation eines Images auf ein USB Medium direkt unter Windows durchzuführen, hat OE8DLK ein Programm dafür geschrieben. Der S7 MMC Image Writer ist ebenfalls auf der Webseite von OE2WAO zu finden (S7ImgWR1.zip).



Ausgabe: 07.05.2024

Alternativ gibt es noch einen zweiten IMAGEWRITER.zip zum Download.

Der Vorgang ist ganz einfach. Das gewünschte Image herunterladen, entpacken, und lokal speichern. Jetzt das USB Medium anstecken und sich den Laufwerksbuchstaben merken. Dann den Image Writer starten, das Image auswählen, und den Schreibvorgang beginnen.

ACHTUNG!

Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschrieben bzw. gelöscht.

<< Zurück zur TCE Projekt Übersicht



TCE Tinycore Linux Projekt und TCE Tinycore Linux Project englisch: Unterschied zwischen den Seiten


VisuellWikitext

Version vom 8. September 2011, 19:19
Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

Aktuelle Version vom 8. Januar 2023, 15: 01 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung





*Weather station with different sensors *SVX Link (Echolink) *WINLINK Global Radio Email (RMS Packet) *Switching and measuring center especialy in networks like HAMNET and similar.
 One goal is a minimum on material expenditure and also a minimal current consumption, followed by a maximum of features More information on the hamradio TCE - tinycore linux project coming here soon ==Hardware== [[Bild:12v-anschluss. jpg|thumb|polarity industrial PC]] DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike and **OE5DXL Chris are doing experiments** with discarded industrial pc hardware, a 500MHz AMD Geode CPU with up to 256MB of RAM, and a minimal power input of <5Watt (for remaining stock ask [http://www. oe2wao.info OE2WAO]).
 But every other hardware plattform like ALIX, Raspberry Pi or similar will do.
 The operating system is placed on a CF/SD memory card (>32MB).

If available the internal, or in other cases an USB soundcard is used for operating AFSK/FSK modulation. One special character of working devices is a 3rd connector beside microphone and line out, the line in. Because these device are real stereo and make it possible to operate two separate channels even on one sound card.

+

+ ===Connections and conversion of our used industrial PC===

+ [[Bild:12v-umbau.ipg|thumb|power supply conversion 12V]]

There are several connectors (COM, USB, network) on the frontside of our panels, as you can see. For correct polarity it is important to connent the + pole to the right pin of the 3pol power supply connector, the pin which is closer to the USB ports. The negative pole is the left pin.

+

+ The normal board supply is 24V.
>

That we can use it with our 12V power supply, we have to do a little modification. Just add a 270k Ohm resistor on the bottom side of the power supply as shown in the picture.

+

+ ===Soundcard===

If there is no onboard sound available, you can use a USB soundcard instead. Suggested types you can find [[Geeignete Soundkarten|here]].

+

+ ==Software==



A ready-to-use software image is located on the [http://www.oe2wao. info/tce OE2WAO Server] (e.g. tc455x-128.zip means version 4.55 with GUI on 128MB data drive) < br> There is also a version for raspberry pi hardware in test, and available soon. DL1NUX has created a wiki on installation and operating the dxlToolchain http://dxlwiki.dl1nux.de/ (german) ===Software schematic=== [[Datei:Udpboxs.jpg]] ==Help== If you need help on configuring the software packages you can contact **OE5DXL** on packet radio convers channel 501.

Aktuelle Version vom 8. Januar 2023, 15:01 Uhr



Für die deutsche Version dieses Projekts >>hier klicken<<

Inhaltsverzeichnis

1 Intro	87
2 Hardware	87
2.1 Connections and conversion of our used industrial PC	87
2.2 Soundcard	88
3 Software	88
3.1 Software schematic	88
4 Help	88

BlueSpice 4

Intro

This hamradio software project is based on TCE
- Tinycore Linux, an embedded software
system used on plattforms like industrial pc,
ALIX and others, and offers

- Packet Radio (multichannel/multibaud e. g. 1k2 2k4 4k8 9k6..)
- APRS UDPGATE (IGATE, also multibaud, e. g. 1k2 and 9k6)
- LoRa APRS (NEW!) incl. Mic-E
- SAMNET
- lightning detection
- Radiosondes RX (weather balloon tracker)
- small web servers
- Weather station with different sensors
- SVX Link (Echolink)
- WINLINK Global Radio Email (RMS Packet)
- Switching and measuring center



especialy in networks like HAMNET and similar.

One goal is a minimum on material expenditure and also a minimal current consumption, followed by a maximum of features

More information on the hamradio TCE - tinycore linux project coming here soon

Hardware

DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike and OE5DXL Chris are doing experiments with discarded industrial pc hardware, a 500MHz AMD Geode CPU with up to 256MB of RAM, and a minimal power input of <5Watt (for remaining stock ask OE2WAO).

But every other hardware plattform like ALIX, Raspberry Pi or similar will do.

The operating system is placed on a CF/SD memory card (>32MB).



polarity industrial PC

If available the internal, or in other cases an

Ausgabe: 07.05.2024

USB soundcard is used for operating AFSK/FSK modulation. One special character of working devices is a 3rd connector beside microphone and line out, the line in. Because these device are real stereo and make it possible to operate two separate channels even on one sound card.

Connections and conversion of our used industrial PC



There are several connectors (COM, USB, network) on the frontside of our panels, as you can see. For correct polarity it is important to connent the + pole to the right pin of the 3pol power supply connector, the pin which is closer to the USB ports. The negative pole is the left pin.

The normal board supply is 24V.

That we can use it with our 12V power supply, we have to do a little modification. Just add a 270k Ohm resistor on the bottom side of the

power supply as shown in the picture.



Soundcard

If there is no onboard sound available, you can use a USB soundcard instead. Suggested types you can find here.


Software

A ready-to-use software image is located on the OE2WAO Server (e.g. tc455x-128.zip means version 4.55 with GUI on 128MB data drive)

There is also a version for raspberry pi hardware in test, and available soon.

DL1NUX has created a wiki on installation and operating the dxlToolchain http://dxlwiki.dl1nux.de/(german)

Software schematic



Help

If you need help on configuring the software packages you can contact OE5DXL on packet radio convers channel 501.



Ausgabe: 07.05.2024

TCE Tinycore Linux Projekt: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 8. September 2011, 19:19 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 8. Januar 2023, 14: 52 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung

(109 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1: Zeile 1: [[Kategorie:Digitaler Backbone]] [[Kategorie:Digitaler Backbone]] [[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]] [[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]] + [[Kategorie:APRS]] [[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]] Hier entsteht ein Software Projekt, we [[Datei:Englisch.ipg]] For english Iches unter **Einsat zvon** TCE - Tinycore version on this project [[TCE Tinycore Linux auf Embedded System wie Industrie Linux Project englisch | >>click PC u.d.g. Services wie Packet Radio, APRS, here<<]] etc. im HAMNET anbindet. + ==Einleitung== [[Bild:PPC.jpg|thumb|500MHz **LowPower Industrie PC]]** Hierbei handelt es sich um eine Amateurfunk Toolchain, welche bpsw. unter Einsatz von [http://www. tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie *[[:Kategorie:Packet-Radio und I-Gate | Packet Radio]] - "(Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)"



*[[:Kategorie:APRS | APRS]] -**UDPGATE** "(IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)" + *LoRa APRS (NEU!) inkl. Mic-E + *[[SAMNET | SAMNET]] + *Blitzortung + *Radiosonden RX (Wetterballon) *kleine Webserver *Wetterstation mit unterschiedlichen Sensoren *SVX-Link (Echolink) *[[:Kategorie:WINLINK | WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)]] *Schalt- und Meßzentrale u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.
 Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang. ==[[TCE Hardware | Hardware]]== [[TCE Hardware]] -> Informationen zur benötigten Hardware ==[[TCE Software | Software]]== **DL1NUX** hat dankenswerter Weise in Wiki für dieses Projekt erstellt: [http://dxlwiki.dl1nux.de/ http://dxlwiki.dl1nux.de] ===[[TCE Software | Einstellungen & Bedienung]]===

Informationen zur Installation. Konfiguration und zu den einzelnen Modulen ===[[TCE Software Installation | Installation & Download]]=== Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem ==Einsatz== [[Bild:Db0wgs-aprs-k. jpg|thumb|DB0WGS APRS & PR Digi]] Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bspw. bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XAP, OE2XGR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE3XER, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XAR, OE5XBR, OE5XDO, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL, DK5RV und IQ3AZ. Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen von OE, sowie in IK, DL und PA. ==Hilfe== Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 501, oder per PR

Mail an OE5DXL stellen.



Aktuelle Version vom 8. Januar 2023, 14:52 Uhr



For english version on this project >>click here<<

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	93
2 Hardware	93
3 Software	93
3.1 Einstellungen & Bedienung	93
3.2 Installation & Download	93
4 Einsatz	93
5 Hilfe	94



Einleitung

Hierbei handelt es sich um eine Amateurfunk Toolchain, welche bpsw. unter Einsatz von TCE - Tinycore Linux auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- Packet Radio (Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)
- APRS UDPGATE (IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)
- LoRa APRS (NEU!) inkl. Mic-E
- SAMNET
- Blitzortung
- Radiosonden RX (Wetterballon)
- kleine Webserver
- Wetterstation mit unterschiedlichen Sensoren
- SVX-Link (Echolink)
- WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)
- Schalt- und Meßzentrale



Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

Hardware

TCE Hardware -> Informationen zur benötigten Hardware

Software

DL1NUX hat dankenswerter Weise in Wiki für dieses Projekt erstellt:

http://dxlwiki.dl1nux.de

Ausgabe: 07.05.2024

Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

Einsatz

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bspw. bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XAP, OE2XGR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE3XER, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XAR, OE5XBR, OE5XDO, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL, DK5RV und IQ3AZ.





Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen von OE, sowie in IK, DL und PA.



Hilfe

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 501, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.