
Inhaltsverzeichnis

Yaesu FT-M400

Yaesu stellt für das Gerät eine Programmiersoftware - ADMS-7 - zur Verfügung. Diese Software besitzt eine Import-Funktion mit der CSV-Dateien importiert werden können.

Der Import funktioniert nur, wenn die Datei ein exakt vorgegebenes Format erfüllt. Am einfachsten findet man das Format, indem man eine beliebige Konfiguration exportiert und bearbeitet.

Wichtig dabei ist:

- Punkt dient als Dezimalzeichen, die Felder sind durch ein Komma getrennt
- Es müssen immer alle (!) Kanäle angeführt werden, auch wenn nur wenige Kanäle programmiert werden
- Subtöne sind immer mit Dezimalzeichen anzugeben (auch 123.0 Hz)
- Es gibt bei der Programmierung keine Unterscheidung zwischen analogen und digitalen Kanälen, dies ist als Geräteeinstellung festzulegen.

Das UKW-Referat stellt einen [Codeplug für dieses Gerät](#) zur Verfügung.

In diesem Codplug wird das Frequenzband und die Betriebsart des Repeaters in einem Suffix gekennzeichnet. "2" steht für das 2m-Band, "7" steht für 70cm Band. "-" kennzeichnet einen reinen FM-Repeater, "*" einen Repeater welcher sowohl C4FM wie auch FM beherrscht und "c" einen Repeater welcher nur über C4FM angesprochen werden kann.

Beispiel: OE1XAT-7 ist ein FM-Repeater im 70cm-Band.

Hier ein Beispiel eines Imports:

FTM-400D Programmer ADMS-7

File		Edit	Communications	Settings	Window	Version
New(N)		Ctrl+N				
Open(O)		Ctrl+O				
Close(C)		Alt+C				
Save		Ctrl+S				
Save As		Ctrl+A				
Import						
Export						
Import(FT1D format)						
Export(FT1D format)						
Print(P)		Ctrl+P				
End		Alt+X				

		Band A PMS Memories		Band B PMS Memories		Band A HOME	Band B HOME	Band A VFO	Band B VFO
		Receive Frequency	Transmit Frequency	Offset Frequency	Offset Direction	Operating Mode	Name	Tone Mode	
		145.52500	145.52500	0.00000	-/+	FM	D-S21	OFF	
		145.55000	145.55000	0.00000	-/+	FM	D-S22	OFF	
		145.50000	145.50000	0.00000	-/+	FM	D-S20	OFF	
		430.20000	430.20000	0.00000	-/+	FM	D-U016	OFF	
		433.50000	433.50000	0.00000	-/+	FM	D-70CF	OFF	
		434.00000	434.00000	0.00000	-/+	FM	D-70EM	OFF	
		430.12500	430.12500	0.00000	-/+	FM	D-U010	OFF	
8		433.10000	433.10000	0.00000	-/+	FM	D-U008	OFF	
9		430.15000	430.15000	0.00000	-/+	FM	D-U012	OFF	
10		430.17500	430.17500	0.00000	-/+	FM	D-U014	OFF	
11		438.42500	430.82500	0.00000	-/+	FM	OE1XARc7	OFF	
12		438.47500	430.87500	0.00000	-/+	FM	OE1XAT-7	TONE ENC	
13		438.31250	430.71250	0.00000	-/+	FM	OE1XBA-7	TONE SQL	