

QCX/QCX Bauanleitung teil3 oelopw

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 4. Juni 2021, 23:04 Uhr (Que lltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:04 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

=Bauanleitung QCX+ (Teil 3)=

Auf der Hauptplatine hatte ich noch den 28-Pin Sockel, welcher dem Bausatz beiliegt, zu löten. Leider löste sich beim ersten Pin die Pin-Halterung und der IC Sockel war damit unbrauchbar. Ich musste den IC Sockel wieder entfernen. Nun ergab sich das Problem einer Lötstelle, welche an beiden Seiten mit Lötzinn gefüllt ist. Ich erkundigte mich im Internet, was andere in so einem Fall machen. Schließlich gelang es mit einer dünnen Nadel, welche durch das Loch passt. Auf einer Seite Lötkolben anlegen und dann mit der Nadel durchstecken. Hat eigentlich sehr gut geklappt, da auf der Nadel kein Zinn haften bleibt. Ich habe mir dann bei Conrad den 28-pin IC-Sockel mit den Goldkontakten besorgt, und diesen ohne Probleme montiert.

Zeile 1:

=Bauanleitung QCX+ (Teil 3)=

Auf der Hauptplatine hatte ich noch den 28-Pin Sockel, welcher dem Bausatz beiliegt, zu löten. Leider löste sich beim ersten Pin die Pin-Halterung und der IC-Soc kel war damit unbrauchbar. Ich musste den IC-Sockel wieder entfernen. Nun ergab sich das Problem einer Lötstelle, welche an beiden Seiten mit Lötzinn gefüllt ist. Ich erkundigte mich im Internet, was andere in so einem Fall machen. Schließlich gelang es mit einer dünnen Nadel, welche durch das Loch passt. Auf einer Seite Lötkolben anlegen und dann mit der Nadel durchstecken. Hat eigentlich sehr gut geklappt, da auf der Nadel kein Zinn haften bleibt. Ich habe mir dann bei Conrad den 28-pin IC-Sockel mit den Goldkontakten besorgt, und diesen ohne Probleme montiert.

[[Datei:QCX BAUANLEITNG3 1. jpg|rahmenlos|500x500px]]

Zeile 10:

[[Datei:QCX BAUANLEITNG3 2. jpg|rahmenlos|500x500px]]

Wenn man dann eigentlich alles montiert hat und schon das Gerät einschalten will, sollte man sich noch die Zeit leisten und [[Datei:QCX BAUANLEITNG3 1. jpg|rahmenlos|500x500px]]

Zeile 10:

[[Datei:QCX BAUANLEITNG3 2. jpg|rahmenlos|500x500px]]

Wenn man dann eigentlich alles montiert hat und schon das Gerät einschalten will, sollte man sich noch die Zeit leisten und



das Wichtigste tun – nämlich ""'alle
Lötstellen mit der Lupe überprüfen"".
Auch wenn man wirklich gut löten kann,
bilden sich immer kleine Lötkugeln, welche
Kurzschlüsse verursachen können und
welche man am besten mit einer dünnen
Nadel **entferne** sollte. Die Lötbrücken am
besten wegsaugen.

das Wichtigste tun – nämlich ''''alle
Lötstellen mit der Lupe überprüfen''''.
Auch wenn man wirklich gut löten kann,
bilden sich immer kleine Lötkugeln, welche
Kurzschlüsse verursachen können und
welche man am besten mit einer dünnen
Nadel **entfernen** sollte. Die Lötbrücken
am besten wegsaugen.

[[Datei:QCX BAUANLEITNG3 3. png|rahmenlos]][[Datei:QCX BAUANLEITNG3 4. png|rahmenlos|200x200px]] [[Datei:QCX BAUANLEITNG3 3. png|rahmenlos]][[Datei:QCX BAUANLEITNG3 4. png|rahmenlos|200x200px]]

Zeile 16:

[[Datei:QCX BAUANLEITNG3 5. jpg|rahmenlos|500x500px]]

Nachdem ich nun beide Teile zusammengesteckt habe wurde die Kunstantenne angeschlossen. Das Netzgerät auf 11V gestellt und gehofft, dass der "Smoke Test" gelingt.

[[Datei:QCX BAUANLEITNG3 6. jpg|rahmenlos|500x500px]]

Zeile 16:

[[Datei:QCX BAUANLEITNG3 5. jpg|rahmenlos|500x500px]]

Nachdem ich nun beide Teile zusammengesteckt habe wurde die Kunstantenne angeschlossen. Vorher noch prüfen, dass zwischen + und - keine Verbindung ist. Das Netzgerät auf 11V gestellt und gehofft, dass der "Smoke Test" gelingt.

[[Datei:QCX BAUANLEITNG3 6. jpg|rahmenlos|500x500px]]

Zeile 32:

n nächster Zeit werde ich versuchen, die Leistung bei ca. 12V auf 4-5W zu bringen. Dazu gibt es von Hans Summer ein sehr gutes YouTube Video, wie man mit Änderungen der Wicklungen der Ringkerne die Leistung optimal erhöhen kann.

Zeile 32:

Nun wurden beim Ringkern L3 zwei Windungen entfernt, um mehr Leistung zu erreichen. Bei 12V erreiche ich nun 4 Watt. Bei 13.8V sind es 5.5W.

+



Ausgabe: 08.05.2024

| | chützt uziert. |
|---|--|
| + | |
| + Dazu gibt es von Hans Summer ein gutes YouTube Video, wie man mit Änderungen der Wicklungen der R die Leistung optimal erhöhen kann | : ingkerne |
| | |
| Link: https://www.youtube.com/watch? Link: https://www.youtube.com/watch? v=eN7wER05T-c v=eN7wER05T-c | tch? |
| | |
| HIDETITLE <nowiki></nowiki> | |
| + | |
| | |
| + | |
| ""WSPR Betrieb"": Mit dem QCX kann man leicht WSPR Betrieb machen. Man braucht keinen P Wichtig dabei ist, dass man ein einigermaßen genaue Zeitquel Falls man nicht mit dem GPS S grp Labs arbeitet, genügt es vodie Uhrzeit mittels z.B. einer Feinzustellen. | C dazu. ne le hat. atz von öllig |
| + | |
| Leistung senden. Also nicht mi Sonst sterben die drei Sendetransistor, da diese nich Dauerbetrieb ausgelegt sind. E Aussendung dauert ca.2 Minut Leistung kann nur durch niedri Spannungsversorgung realisie werden. Ich sende bei 10 Volt s mit 2 Watt. | t 5W. t für Eine en. Die igere rt |
| | |



| + | Alle Eingaben ohne angeschlossen GPS Antenne - das mag die Software nicht |
|---|---|
| + | |
| + | Im "Operation Instruction Manual" kann man genau nachlesen, wie WSPR arbeitet und wie genau die Einstellungen durchzuführen sind, falls Probleme auftauchen |
| + | |
| + | Link: https://www.grp-labs.com /images/gcxp/firmware/1.07 /OpMan107.pdf |
| + | |
| + | Hier eine Kurzanleitung |
| + | |
| + | '''Menüpunkt 6 auswählen''' |
| + | |
| + | "'6.1 Mode'" = WSPR |
| + | |
| + | "'6.2 Frequency" - hier nicht die Frequenz von der WSPR Seite einstellen sondern folgende: |
| + | |
| + | 80m: 3.570000 - 3.570200 |
| + | |
| + | 60m: 5.288600 - 5.288800 |
| + | |
| + | 40m: 7.040000 - 7.040200 |
| + | |
| + | 30m: 10.140100 - 10.140300 |
| + | |
| + | 20m: 14.097000 - 14.097200 |




| + | |
|-------------|---|
| + | 17m: 18.106000 - 18.106200 |
| + | |
| + | 15m: 21.096000 - 21.096200 |
| + | |
| + | "'6.3 Frame'" |
| + | |
| + | Hier stellt man ein, wie oft pro Stunde die Ausstrahlung erfolgen soll. Am besten auf 10 stellen. Somit wird alle 10 Minuten das WSPR Signal abgestrahlt. |
| + | |
| + | "'6.4 Start"' |
| + | |
| + | Hier wird definiert zu welcher Minute gestartet wird. |
| + | |
| + | Achtung nur gerade Minuten auswählen z.B. 00, 02, 04 usw. |
| + | |
| + | Bei Frame = 10 und Start = 02 wird also z.B. um 1502 - 1512 - 1522 usw. |
| | gesendet |
| + | gesendet |
| + | "'6.5 WSPR Call'" |
| | |
| + | |
| + | "'6.5 WSPR Call" |
| ++++ | "'6.5 WSPR Call" |
| + + + | "'6.5 WSPR Call'" Hier dein Rufzeichen eingeben |



```
+
   "6.7 WSPR power"
   Hier die Ausgangsleistung eingeben.
   Es können nur folgende Werte in dBm
   eingegeben werden
   0, 3, 7, 10, 13, 17, 20, 23, 27, 30, 33,
   37, 40, 43,
   47, 50, 53, 57 and 60dBm
   1 Watt = 30
   2 \text{ Watt} = 33
   5 \text{ Watt} = 37
   "'6.8 Set time"
   Falls man nicht mit GPS arbeitet gibt
   man hier die Zeit ein und zur vollen
   Minuten dann die linke Taste Menu
   drücken.
   Dann die rechte Taste. Nun ist WSPR
   aktiviert.
   Auf der WSPR Seite http://wsprnet.org
   /drupal/ kann man unter Database
   oder MAP anschauen wo man überall
   gehört wurde.
```





Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:04 Uhr

Bauanleitung QCX+ (Teil 3)

Auf der Hauptplatine hatte ich noch den 28-Pin Sockel, welcher dem Bausatz beiliegt, zu löten. Leider löste sich beim ersten Pin die Pin-Halterung und der IC-Sockel war damit unbrauchbar. Ich musste den IC-Sockel wieder entfernen. Nun ergab sich das Problem einer Lötstelle, welche an beiden Seiten mit Lötzinn gefüllt ist. Ich erkundigte mich im Internet, was andere in so einem Fall machen. Schließlich gelang es mit einer dünnen Nadel, welche durch das Loch passt. Auf einer Seite Lötkolben anlegen und dann mit der Nadel durchstecken. Hat eigentlich sehr gut geklappt, da auf der Nadel kein Zinn haften bleibt. Ich habe mir dann bei Conrad den 28-pin IC-Sockel mit den Goldkontakten besorgt, und diesen ohne Probleme montiert.





Nun wurden alle IC's auf die Sockel montiert. Dazu ist es bei den IC's immer notwendig, dass die Kontakte ein wenig nach innen gebogen werden müssen. Am besten immer auf der Seite an einer geraden Fläche schräg auflegen und alle Kontakte einer Seite leicht nach innen drücken (aber nur so lange bis beiden Seiten leicht auf den Sockel passen).


Beim Zusammenbau der Frontplatine sollte man vorsichtig sein, dass man Teile nicht auf der falschen Seite montiert. Bevor ich die Teile löte, bin ich immer vorher auf die Seiten des Manuals gegangen, wo die beiden Abbildungen der Vorder-und Rückseite zu sehen ist (deutsches Manual Seite 85). Natürlich braucht man für die Regler schon größere Lötspitzen.





Wenn man dann eigentlich alles montiert hat und schon das Gerät einschalten will, sollte man sich noch die Zeit leisten und das Wichtigste tun – nämlich *alle Lötstellen mit der Lupe überprüfen*. Auch wenn man wirklich gut löten kann, bilden sich immer kleine Lötkugeln, welche Kurzschlüsse verursachen können und welche man am besten mit einer dünnen Nadel entfernen sollte. Die Lötbrücken am besten wegsaugen.





Nachdem ich nun beide Teile zusammengesteckt habe wurde die Kunstantenne angeschlossen. Vorher noch prüfen, dass zwischen + und - keine Verbindung ist. Das Netzgerät auf 11V gestellt und gehofft, dass der "Smoke Test" gelingt.






Das Gerät wurde dann mit Spannung versorgt und nichts passierte (Display dunkel).

Nach dem Schock kam ich drauf, dass es ja einen EIN/AUS Schalter gibt. In allen anderen QCX's welche ich gebaut habe, war das nicht so. Also EIN Schalter drücken und der QCX+ fragte mich, welches Band ich benützen will. Smoke Test bestanden !!

Nun die vier Abstimmungen erfolgreich durchgeführt (*immer mit angeschlossener Kunstantenne !*).

Anschließend den Sender testen. Und bei 12,5V immerhin knapp 3W Leistung.





Nun wurden beim Ringkern L3 zwei Windungen entfernt, um mehr Leistung zu erreichen. Bei 12V erreiche ich nun 4 Watt. Bei 13.8V sind es 5.5W.

Natürlich wird der QCX+ mit ca. 0,5V weniger versorgt, da die Schutzdiode, welche vor falscher Polarität schützt die Spannung um ca. 0.5V reduziert.

Dazu gibt es von Hans Summer ein sehr gutes YouTube Video, wie man mit Änderungen der Wicklungen der Ringkerne die Leistung optimal erhöhen kann.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=eN7wER05T-c

WSPR Betrieb: Mit dem QCX+ kann man leicht WSPR Betrieb machen. Man braucht keinen PC dazu. Wichtig dabei ist, dass man eine einigermaßen genaue Zeitquelle hat. Falls man nicht mit dem GPS Satz von qrp Labs arbeitet, genügt es völlig die Uhrzeit mittels z.B. einer Funkuhr einzustellen.

Wichtig: Immer mit reduzierter Leistung senden. Also nicht mit 5W. Sonst sterben die drei Sendetransistor, da diese nicht für Dauerbetrieb ausgelegt sind. Eine Aussendung dauert ca.2 Minuten. Die Leistung kann nur durch niedrigere Spannungsversorgung realisiert werden. Ich sende bei 10 Volt so ca. mit 2 Watt.

Alle Eingaben ohne angeschlossen GPS Antenne - das mag die Software nicht

Im "Operation Instruction Manual" kann man genau nachlesen, wie WSPR arbeitet und wie genau die Einstellungen durchzuführen sind, falls Probleme auftauchen

Link: https://www.qrp-labs.com/images/qcxp/firmware/1.07/OpMan107.pdf

Hier eine Kurzanleitung



Menüpunkt 6 auswählen

6.1 Mode = WSPR

6.2 Frequency - hier nicht die Frequenz von der WSPR Seite einstellen sondern folgende:

80m: 3.570000 - 3.570200

60m: 5.288600 - 5.288800

40m: 7.040000 - 7.040200

30m: 10.140100 - 10.140300

20m: 14.097000 - 14.097200

17m: 18.106000 - 18.106200

15m: 21.096000 - 21.096200

6.3 Frame

Hier stellt man ein, wie oft pro Stunde die Ausstrahlung erfolgen soll. Am besten auf 10 stellen. Somit wird alle 10 Minuten das WSPR Signal abgestrahlt.

6.4 Start

Hier wird definiert zu welcher Minute gestartet wird.

Achtung nur gerade Minuten auswählen z.B. 00, 02, 04 usw.

Bei Frame = 10 und Start = 02 wird also z.B. um 1502 - 1512 - 1522 usw. gesendet

6.5 WSPR Call

Hier dein Rufzeichen eingeben

6.6 WSPR locator

Hier deinen Locator 4-stellig eingeben z.B. JN88

6.7 WSPR power

Hier die Ausgangsleistung eingeben.

Es können nur folgende Werte in dBm eingegeben werden

0, 3, 7, 10, 13, 17, 20, 23, 27, 30, 33, 37, 40, 43,

47, 50, 53, 57 and 60dBm

1 Watt = 30

2 Watt = 33

5 Watt = 37



6.8 Set time

Falls man nicht mit GPS arbeitet gibt man hier die Zeit ein und zur vollen Minuten dann die linke Taste Menu drücken.

Dann die rechte Taste. Nun ist WSPR aktiviert.

Auf der WSPR Seite http://wsprnet.org/drupal/ kann man unter Database oder MAP anschauen wo man überall gehört wurde.

Hier ein Beispiel vom 19. August 2021 nachmittags mit 2 Watt auf 20m mit einer 11m langen End Fed Antenne in 7m Höhe mit dem QCX+ vom Wochenend QTH unter OE3OPW.

