

TETRA-Vernetzung/TETRA beschreibung

Inhaltsverzeichnis

1 TETRA-Gateway-Software	2
1.1 Funktion & Features	2
1.2 SDS Nachrichten-Service	2
1.3 SDS Nachricht Aufbau	2

TETRA-Gateway-Software

Funktion & Features

SDS Nachrichten-Service

Die TETRA-Gateway-Software erweitert die Reichweite der SDS-Nachrichten im gesamten TETRA-MASTER Bereich. Auch die MASTER übergreifende Verteilung von SDS-Nachrichten ist vorbereitet. Damit ist es möglich eine Nachricht an einen Funkfreund nicht nur am gerade benutzten DMO-Repeater zu senden.

SDS Nachricht Aufbau

- * **Private Call**
 - * **PC:partner-issi:Nachrichtentext** oder
 - * **PC:partner-call:Nachrichtentext**
 - * Beispiele:
 - * **PC:2321001:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag**
 - * **PC:0E1KBC:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag**
 - * Groß- und Kleinschreibung im Befehlsteil ist egal
 - * so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
 - * **Pc:0e1kbc:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag**

- * **Group Call** *GC Meldungen werden auch im Dashboard angezeigt*
 - * **GC:Wer ist QRV?**
 - * Groß- und Kleinschreibung im Befehlsteil ist egal

- * **DAPNET Call** *wird an hampager.de weiter geleitet*
 - * **DN:partner-call:Nachrichtentext**
 - * Beispiele:
 - * **DN:0E1KBC:Hallo der Text kommt zum POCSAG/DAPNET Gerät von 0E1KBC**
 - * Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil egal
 - * so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
 - * **Dn:0e1kbc:Hallo der Text kommt zu Deinem POCSAG Gerät**

- * **DAPNET Rubrik** *wird an hampager.de weiter geleitet*
 - * **DN:rubrik-text-code:Nachrichtentext**
 - * Beispiele:
 - * **DG:oe-msg:Umsetzer Bisamberg wieder QRV**
 - * Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil egal
 - * so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
 - * **Dg:0E-msg:Hallo Umsetzer Bisamberg wieder QRV**

- * **HAMMessenger Call** *wird an den HAMNETMessenger im HAMNET weiter geleitet*
 - * **HM:partner-call:Nachrichtentext**
 - * Beispiele:
 - * **HM:0E1KBC:Hallo bist Du im HAMNET QRV?**
 - * Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil egal
 - * so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
 - * **Hm:0e1kbc:Hallo bist Du im HAMNET QRV?**

* **Register Call** *mehrfache Registrierung ist zugelassen, RIC wird überschrieben*

* **RG:own-call**

* **RG:own-call:own-ric** *um auch eine DAPNET RIC zu registrieren*

* //Groß- und Kleinschreibung im Befehlsteil wird ist egal//

* Beispiele:

* OE1KBC **rg:oe1kbc** registrieren

* OE1KBC **rg:oe1kbc:1322222** inkl. DAPNET registrieren

* **Register DAPNET Rubric** *Register Call muss bereits gesendet worden sein*

* **DR:rubric-number:rubrik-name**

* Groß- und Kleinschreibung im Befehlsteil wird ist egal

* **Un-Register DAPNET Rubric**

* **DX:rubric-name**

* **DX:rubric-number**

* Groß- und Kleinschreibung im Befehlsteil wird ist egal