# TETRA-Vernetzung/TETRA beschreibung

## TETRA\-Gateway\-Software

### Funktion & Features

### SDS Nachrichten\-Service

Die TETRA-Gateway-Software erweitert die Reichweite der SDS-Nachrichten im gesamten TETRA-MASTER Bereich. Auch die MASTER übergreifende Verteilung von SDS-Nachrichten ist vorbereitet. Damit ist es möglich eine Nachricht an einen Funkfreund nicht nur am gerade benutzten DMO-Repeater zu senden.

## SDS Nachricht Aufbau

- **Private Call**
  - **PC:partner-issi:Nachrichtentext** oder
  - **PC:partner-call:Nachrichtentext**
  - Beispiele:
  - **PC:2321001:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag**
  - **PC:OE1KBC:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag**
    - ***Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil egal***
      - so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
      - **Pc:Oe1kbc:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag**
- **Group Call** *GC Meldungen werden auch im Dashboard angezeigt*
  - **GC:Wer ist QRV?**
    - Groß- und Kleinschreibung im Befehlsteil ist egal
- **DAPNET Call** *wird an hampager.de weiter geleitet*
  - **DN:partner-call:Nachrichtentext**
  - Beispiele:
    - **DN:OE1KBC:Hallo der Text kommt zum POCSAG/DAPNET Gerät von OE1KBC**
      - ***Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil egal***
        - so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
        - **Dn:Oe1kbc:Hallo der Text kommt zu Deinem POCSAG Gerät**
- **DAPNET Rubrik** *wird an hampager.de weiter geleitet*
  - **DN:rubrik-text-code:Nachrichtentext**
  - Beispiele:
    - DG:oe-msg:Umsetzer Bisamberg wieder QRV
    - ***Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil egal***
      - so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
      - **Dg:OE-msg:Hallo Umsetzer Bisamberg wieder QRV**
- **HAMMessenger Call** *wird an den HAMNETMessenger im HAMNET weiter geleitet*
  - **HM:partner-call:Nachrichtentext**

- Beispiele:
  - HM:OE1KBC:Hallo bist Du im HAMNET QRV?
  - ***Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil egal***
    - so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
    - **Hm:Oe1kbc:Hallo bist Du im HAMNET QRV?**

- **Register Call** *mehrfache Registrierung ist zugelassen, RIC wird überschrieben*
  - **RG:own-call** * **RG:own-call:own-ric** *um auch eine DAPNET RIC zu registrieren*
    - ***Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil egal***
      - Beispiele:
        - OE1KBC **rg:oe1kbc** registrieren
        - OE1KBC **rg:oe1kbc:1322222** inkl. DAPNET registrieren
- **Register DAPNET Rubric** *Register Call muss bereits gesendet worden sein*
  - **DR:rubric-number:rubrik-name**
    - ***Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil egal***
  - **Un-Register DAPNET Rubric**
    - **DX:rubric-name**
    - **DX:rubric-number**
      - ***Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil wird egal***