Inhaltsverzeichnis

1. Convers 12
2. Benutzer:OE2WAO 7

Convers

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 29. April 2014, 12:39 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	Version vom 8. Oktober 2014, 09:33 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion | Beiträge) (→Hilfe) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 82:	**Zeile 82:**
==Hilfe==	==Hilfe==
Die Hilfe zur Systemsyntax ist mit einem Befehl abzufragen, hier mit /HELP.	Die Hilfe zur Systemsyntax ist mit einem Befehl abzufragen, hier mit /HELP.
	+
	+ **Kommandos können abgekürzt werden. Kommandos:**
	+ **/Away [Text] markiert Dich als abwesend**
	+ **/ALl Text Text an alle User Deines Kanals**
	+ **/Beep Beep-Modus an /aus**
	+ **/Channel n wechselt auf Kanal n**
	+ **/CHARset [rein [raus]] setzt Zeichenwandler (ANSI ist Voreinstellung)**
	+ **/Destinations listet erreichbare ping-pong Hosts**
	+ **/EXClude User Text sendet Text an alle auf Deinem Kanal außer User**
	+ **/Filter [Calls] setzt Calls, deren Texte gefiltert werden sollen**
	+ **/Help [Kommando] gibt Hilfe-Informationen**
	+ **/Invite User lädt User auf Deinen Kanal ein**

+ /Links [args] listet oder setzt (Sysops) conversd-Partner
+ /LISt listet alle Kanäle und ihre Themen
+ /LEave [Kanal] verläßt Kanal oder derzeitigen Kanal
+ /Msg User|#Kanal Text sendet Text an User oder verbundenen Kanal
+ /ME Text sendet einen Aktionstext
+ /MOde [Kanal] Optionen setzt Kanaloptionen
+ /NOtify [Calls] setzt Calls, deren Erscheinen gemeldet werden soll
+ /Personal [Text] setzt persönliche Beschreibung
+ /PRompt abcd Prompt setzen a=Query b=Normal c=Ctrl-g d=Ctrl-h
+ /Quit convers verlassen
+ /QUEry [User] startet /beendet private Konversation
+ /Topic [#Kanal] [Text] setzt Thema des Kanals
+ /UPtime wielange läuft dieses conversd überhaupt schon ?
+ /Verbose Laber-Modus an /aus
+ /VERSion zeigt Info zu dieser Version
+ /Who [N|*|A|L|U|@] zeigt User und Ihre Kanäle
+ /WIdth [Wert] setzt/zeigt Zeilenbreite

Version vom 8. Oktober 2014, 09:33 Uhr

Der Packet Radio Convers ist eine Art Chatsystem im Netzwerk, auch Ping-Pong-Convers genannt. Dabei werden lokal eingegebene Meldungen an alle mit dem Digipeater Convers verbundenen Station automatisch weiter gegeben, und erscheinen bei jedem im selben Kanal eingeloggten Benutzer.

Einsteigen

Sobald ein Digipeater entsprechend konfiguriert ist, läuft dort auch ein Convers Modul, welches entweder durch einen eigenen Verbindungsaufbau zu einer eigenen SSID des Digipeaters erreicht werden kann (bspw. bei FlexNet Digis), oder durch einfache Eingabe des Befehls CONV <kanal> (bspw. bei XNET Digis).

Beispiel anhand eines XNET Digis:

```
(X)NET/LINUX/TCE V1.39 - HAMNET Gateway Digi Gaisberg/Salzburg JN67NT
Wichtige Befehle: (H)ilfe (CONV)ers (D)estinationen (M)ailbox (DX)Cluster
=>conv
```

```
conversd @ oe2xzr PingPong-Release 3.12 (X)NET - Type /HELP for help.
*** (11:21) You are now talking to channel 0. There are 3 users.
*** Personal text and data set.
/who
Channel Flags  Topic
        Users
      0 oe2wao db0xr db0bi(@)
     44        HAMNET Channel
        dm8bs dg8ngn(@)
     77        Aachener, Ex-Aachener und andere nette Leute treffen sich hier
        dg7pc(@)
    112        EURO Notfunk Kanal
        oe2wao(@) oe2rwl oe2sao oe2mal oe2lip oe7xwi
    260 dl6kva(@) dl5ct-
    275 dm8bs dg8ngn(@)
    441        --=>KW Runde Hamburg bis Aalen und mehr..<=-- --> aktueller
SFI:
        130
        dm5ts-qrl dg5yhe-qr(@G)
    666 T      Informationen zum Amateurfunk in Osnabrueck auf:
                        www.amateurfunk-osnabrueck.de
        db0osn(!)
   1999 dh0sp-erf dl6mra(@) dj2ang-xx(@)
   3642 df4pm_nb(@)
   4711        ÖVSV Innovationspreisträger in here
        dc9rd oe2lsp oe2bcl oe5dxl(@) oe5ktm
***
```

Der WW Convers

Nach dem Login bekommt man die Begrüßungsmeldung des Systems:

```
wconversd @ Nuernbg_D Ping-Pong conversd saupp-1.62a
* Type /HELP for help.
*
* Enjoy the convers. Type /version to see where comments go to.
* Set your /personal text if you haven't already done so. /? gives help.
*
*** There are 18 users on 9 channels online.
*** Will try local default channel 275.
*** (11:15) You are now talking to channel 275. There are 7 users.
    Last message on channel 83h ago.
*** Topic set by conversd:
    power-idle-convers! people might not answer immediately... HI - (actually
you
    should hang out for at least an hour or two if you expect answers)
```

Eine Kanalabfrage mit /WHO gibt bspw. folgende Ausgabe:

```
Channel Flags  Topic
        Users
     11        Caterhad Radio Group Chat Channel - Drop in and Say Hello
        g4apl g8mny ve3cgg(@) vk2na
    154        ---===> Greek Convers Channel <===---
        sv1dzi:Costas(@)
    165 T      --<* Polski Kanal - Zapraszamy *** Poland Channel *>--
        sr8bbs-bot(@G)
    174        *** Canal Brasileiro - bemvindos todos ***
        sysop(@G)
    177        *** Czech convers channel ***
        ok0nmg(@G)
    182        ---===> Romanian Convers Channel <===---
        yo2loj-x(@G)
    275        power-idle-convers! people might not answer immediately... HI -
        (actually you should hang out for at least an hour or two if you
expect answers)
        dg8ngn(@) dk6mb dl1bff dl9sau dm7ds(G) do3box oe2wao:Mike
    625        ** AMATEUR TELEVISION ** Chat Channel
        g8mny(@)
   1650        ....:: Gdynia  :: Poland ::  Gdynia ::....
        sp2lob-x(@G)
***
```

Wie auch hier schon ganz treffend formuliert steht, kann es manchmal zu längeren Antwortzeiten kommen, da die Benutzer im Gegensatz zu einer Support Hotline nicht permanent auf den Monitor schauen HI.

Hilfe

Die Hilfe zur Systemsyntax ist mit einem Befehl abzufragen, hier mit /HELP.

```
Kommandos können abgekürzt werden. Kommandos:
/Away [Text]                markiert Dich als abwesend
/ALl Text                Text an alle User Deines Kanals
/Beep                        Beep-Modus an/aus
/Channel n                wechselt auf Kanal n
/CHARset [rein [raus]]        setzt Zeichenwandler (ANSI ist Voreinstellung)
/Destinations                listet erreichbare ping-pong Hosts
/EXClude User Text        sendet Text an alle auf Deinem Kanal außer User
/Filter [Calls]         setzt Calls, deren Texte gefiltert werden sollen
/Help [Kommando]        gibt Hilfe-Informationen
```

```
/Invite User                lädt User auf Deinen Kanal ein
/Links [args]                listet oder setzt(Sysops) conversd-Partner
/LISt                        listet alle Kanäle und ihre Themen
/LEave [Kanal]                verläßt Kanal oder derzeitigen Kanal
/Msg User|#Kanal Text        sendet Text an User oder verbundenen Kanal
/ME Text                  sendet einen Aktionstext
/MOde [Kanal] Optionen        setzt Kanaloptionen
/NOtify [Calls]           setzt Calls, deren Erscheinen gemeldet werden soll
/Personal [Text]          setzt persönliche Beschreibung
/PRompt abcd                 Prompt setzen a=Query b=Normal c=Ctrl-g d=Ctrl-h
/Quit                        convers verlassen
/QUEry [User]                startet/beendet private Konversation
/Topic [#Kanal] [Text]        setzt Thema des Kanals
/UPtime                   wielange läuft dieses conversd überhaupt schon ?
/Verbose                  Laber-Modus an/aus
/VERSion                  zeigt Info zu dieser Version
/Who [N|*|A|L|U|@]          zeigt User und Ihre Kanäle
/WIdth [Wert]                setzt/zeigt Zeilenbreite
```

Convers: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 29. April 2014, 12:39 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 8. Oktober 2014, 09:33 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE2WAO (Diskussion | Beiträge) (→Hilfe) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 82:	**Zeile 82:**
==Hilfe==	==Hilfe==
Die Hilfe zur Systemsyntax ist mit einem Befehl abzufragen, hier mit /HELP.	Die Hilfe zur Systemsyntax ist mit einem Befehl abzufragen, hier mit /HELP.
	+
	+ **Kommandos können abgekürzt werden. Kommandos:**
	+ **/Away [Text] markiert Dich als abwesend**
	+ **/ALl Text Text an alle User Deines Kanals**
	+ **/Beep Beep-Modus an /aus**
	+ **/Channel n wechselt auf Kanal n**
	+ **/CHARset [rein [raus]] setzt Zeichenwandler (ANSI ist Voreinstellung)**
	+ **/Destinations listet erreichbare ping-pong Hosts**
	+ **/EXClude User Text sendet Text an alle auf Deinem Kanal außer User**
	+ **/Filter [Calls] setzt Calls, deren Texte gefiltert werden sollen**
	+ **/Help [Kommando] gibt Hilfe-Informationen**
	+ **/Invite User lädt User auf Deinen Kanal ein**

+ /Links [args] listet oder setzt (Sysops) conversd-Partner
+ /LISt listet alle Kanäle und ihre Themen
+ /LEave [Kanal] verläßt Kanal oder derzeitigen Kanal
+ /Msg User|#Kanal Text sendet Text an User oder verbundenen Kanal
+ /ME Text sendet einen Aktionstext
+ /MOde [Kanal] Optionen setzt Kanaloptionen
+ /NOtify [Calls] setzt Calls, deren Erscheinen gemeldet werden soll
+ /Personal [Text] setzt persönliche Beschreibung
+ /PRompt abcd Prompt setzen a=Query b=Normal c=Ctrl-g d=Ctrl-h
+ /Quit convers verlassen
+ /QUEry [User] startet /beendet private Konversation
+ /Topic [#Kanal] [Text] setzt Thema des Kanals
+ /UPtime wielange läuft dieses conversd überhaupt schon ?
+ /Verbose Laber-Modus an /aus
+ /VERSion zeigt Info zu dieser Version
+ /Who [N|*|A|L|U|@] zeigt User und Ihre Kanäle
+ /WIdth [Wert] setzt/zeigt Zeilenbreite

Version vom 8. Oktober 2014, 09:33 Uhr

Der Packet Radio Convers ist eine Art Chatsystem im Netzwerk, auch Ping-Pong-Convers genannt. Dabei werden lokal eingegebene Meldungen an alle mit dem Digipeater Convers verbundenen Station automatisch weiter gegeben, und erscheinen bei jedem im selben Kanal eingeloggten Benutzer.

Einsteigen

Sobald ein Digipeater entsprechend konfiguriert ist, läuft dort auch ein Convers Modul, welches entweder durch einen eigenen Verbindungsaufbau zu einer eigenen SSID des Digipeaters erreicht werden kann (bspw. bei FlexNet Digis), oder durch einfache Eingabe des Befehls CONV <kanal> (bspw. bei XNET Digis).

Beispiel anhand eines XNET Digis:

```
(X)NET/LINUX/TCE V1.39 - HAMNET Gateway Digi Gaisberg/Salzburg JN67NT
Wichtige Befehle: (H)ilfe (CONV)ers (D)estinationen (M)ailbox (DX)Cluster
=>conv
```

```
conversd @ oe2xzr PingPong-Release 3.12 (X)NET - Type /HELP for help.
*** (11:21) You are now talking to channel 0. There are 3 users.
*** Personal text and data set.
/who
Channel Flags  Topic
        Users
      0 oe2wao db0xr db0bi(@)
     44        HAMNET Channel
        dm8bs dg8ngn(@)
     77        Aachener, Ex-Aachener und andere nette Leute treffen sich hier
        dg7pc(@)
    112        EURO Notfunk Kanal
        oe2wao(@) oe2rwl oe2sao oe2mal oe2lip oe7xwi
    260 dl6kva(@) dl5ct-
    275 dm8bs dg8ngn(@)
    441        --=>KW Runde Hamburg bis Aalen und mehr..<=-- --> aktueller
SFI:
        130
        dm5ts-qrl dg5yhe-qr(@G)
    666 T      Informationen zum Amateurfunk in Osnabrueck auf:
                        www.amateurfunk-osnabrueck.de
        db0osn(!)
   1999 dh0sp-erf dl6mra(@) dj2ang-xx(@)
   3642 df4pm_nb(@)
   4711        ÖVSV Innovationspreisträger in here
        dc9rd oe2lsp oe2bcl oe5dxl(@) oe5ktm
***
```

Der WW Convers

Nach dem Login bekommt man die Begrüßungsmeldung des Systems:

```
wconversd @ Nuernbg_D Ping-Pong conversd saupp-1.62a
* Type /HELP for help.
*
* Enjoy the convers. Type /version to see where comments go to.
* Set your /personal text if you haven't already done so. /? gives help.
*
*** There are 18 users on 9 channels online.
*** Will try local default channel 275.
*** (11:15) You are now talking to channel 275. There are 7 users.
    Last message on channel 83h ago.
*** Topic set by conversd:
    power-idle-convers! people might not answer immediately... HI - (actually
you
    should hang out for at least an hour or two if you expect answers)
```

Eine Kanalabfrage mit /WHO gibt bspw. folgende Ausgabe:

```
Channel Flags  Topic
        Users
     11        Caterhad Radio Group Chat Channel - Drop in and Say Hello
        g4apl g8mny ve3cgg(@) vk2na
    154        ---===> Greek Convers Channel <===---
        sv1dzi:Costas(@)
    165 T      --<* Polski Kanal - Zapraszamy *** Poland Channel *>--
        sr8bbs-bot(@G)
    174        *** Canal Brasileiro - bemvindos todos ***
        sysop(@G)
    177        *** Czech convers channel ***
        ok0nmg(@G)
    182        ---===> Romanian Convers Channel <===---
        yo2loj-x(@G)
    275        power-idle-convers! people might not answer immediately... HI -
        (actually you should hang out for at least an hour or two if you
expect answers)
        dg8ngn(@) dk6mb dl1bff dl9sau dm7ds(G) do3box oe2wao:Mike
    625        ** AMATEUR TELEVISION ** Chat Channel
        g8mny(@)
   1650        ....:: Gdynia  :: Poland ::  Gdynia ::....
        sp2lob-x(@G)
***
```

Wie auch hier schon ganz treffend formuliert steht, kann es manchmal zu längeren Antwortzeiten kommen, da die Benutzer im Gegensatz zu einer Support Hotline nicht permanent auf den Monitor schauen HI.

Hilfe

Die Hilfe zur Systemsyntax ist mit einem Befehl abzufragen, hier mit /HELP.

```
Kommandos können abgekürzt werden. Kommandos:
/Away [Text]                markiert Dich als abwesend
/ALl Text                Text an alle User Deines Kanals
/Beep                        Beep-Modus an/aus
/Channel n                wechselt auf Kanal n
/CHARset [rein [raus]]        setzt Zeichenwandler (ANSI ist Voreinstellung)
/Destinations               listet erreichbare ping-pong Hosts
/EXClude User Text        sendet Text an alle auf Deinem Kanal außer User
/Filter [Calls]         setzt Calls, deren Texte gefiltert werden sollen
/Help [Kommando]        gibt Hilfe-Informationen
```

```
/Invite User                lädt User auf Deinen Kanal ein
/Links [args]                listet oder setzt(Sysops) conversd-Partner
/LISt                        listet alle Kanäle und ihre Themen
/LEave [Kanal]                verläßt Kanal oder derzeitigen Kanal
/Msg User|#Kanal Text        sendet Text an User oder verbundenen Kanal
/ME Text                  sendet einen Aktionstext
/MOde [Kanal] Optionen        setzt Kanaloptionen
/NOtify [Calls]           setzt Calls, deren Erscheinen gemeldet werden soll
/Personal [Text]          setzt persönliche Beschreibung
/PRompt abcd                 Prompt setzen a=Query b=Normal c=Ctrl-g d=Ctrl-h
/Quit                        convers verlassen
/QUEry [User]                startet/beendet private Konversation
/Topic [#Kanal] [Text]        setzt Thema des Kanals
/UPtime                   wielange läuft dieses conversd überhaupt schon ?
/Verbose                  Laber-Modus an/aus
/VERSion                  zeigt Info zu dieser Version
/Who [N|*|A|L|U|@]          zeigt User und Ihre Kanäle
/WIdth [Wert]                setzt/zeigt Zeilenbreite
```

Convers: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 29. April 2014, 12:39 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 8. Oktober 2014, 09:33 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE2WAO (Diskussion | Beiträge) (→Hilfe) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 82:	**Zeile 82:**
==Hilfe==	==Hilfe==
Die Hilfe zur Systemsyntax ist mit einem Befehl abzufragen, hier mit /HELP.	Die Hilfe zur Systemsyntax ist mit einem Befehl abzufragen, hier mit /HELP.
	+
	+ **Kommandos können abgekürzt werden. Kommandos:**
	+ **/Away [Text] markiert Dich als abwesend**
	+ **/ALl Text Text an alle User Deines Kanals**
	+ **/Beep Beep-Modus an /aus**
	+ **/Channel n wechselt auf Kanal n**
	+ **/CHARset [rein [raus]] setzt Zeichenwandler (ANSI ist Voreinstellung)**
	+ **/Destinations listet erreichbare ping-pong Hosts**
	+ **/EXClude User Text sendet Text an alle auf Deinem Kanal außer User**
	+ **/Filter [Calls] setzt Calls, deren Texte gefiltert werden sollen**
	+ **/Help [Kommando] gibt Hilfe-Informationen**
	+ **/Invite User lädt User auf Deinen Kanal ein**

+ /Links [args] listet oder setzt (Sysops) conversd-Partner
+ /LISt listet alle Kanäle und ihre Themen
+ /LEave [Kanal] verläßt Kanal oder derzeitigen Kanal
+ /Msg User|#Kanal Text sendet Text an User oder verbundenen Kanal
+ /ME Text sendet einen Aktionstext
+ /MOde [Kanal] Optionen setzt Kanaloptionen
+ /NOtify [Calls] setzt Calls, deren Erscheinen gemeldet werden soll
+ /Personal [Text] setzt persönliche Beschreibung
+ /PRompt abcd Prompt setzen a=Query b=Normal c=Ctrl-g d=Ctrl-h
+ /Quit convers verlassen
+ /QUEry [User] startet /beendet private Konversation
+ /Topic [#Kanal] [Text] setzt Thema des Kanals
+ /UPtime wielange läuft dieses conversd überhaupt schon ?
+ /Verbose Laber-Modus an /aus
+ /VERSion zeigt Info zu dieser Version
+ /Who [N|*|A|L|U|@] zeigt User und Ihre Kanäle
+ /WIdth [Wert] setzt/zeigt Zeilenbreite

Version vom 8. Oktober 2014, 09:33 Uhr

Der Packet Radio Convers ist eine Art Chatsystem im Netzwerk, auch Ping-Pong-Convers genannt. Dabei werden lokal eingegebene Meldungen an alle mit dem Digipeater Convers verbundenen Station automatisch weiter gegeben, und erscheinen bei jedem im selben Kanal eingeloggten Benutzer.

Einsteigen

Sobald ein Digipeater entsprechend konfiguriert ist, läuft dort auch ein Convers Modul, welches entweder durch einen eigenen Verbindungsaufbau zu einer eigenen SSID des Digipeaters erreicht werden kann (bspw. bei FlexNet Digis), oder durch einfache Eingabe des Befehls CONV <kanal> (bspw. bei XNET Digis).

Beispiel anhand eines XNET Digis:

```
(X)NET/LINUX/TCE V1.39 - HAMNET Gateway Digi Gaisberg/Salzburg JN67NT
Wichtige Befehle: (H)ilfe (CONV)ers (D)estinationen (M)ailbox (DX)Cluster
=>conv
```

```
conversd @ oe2xzr PingPong-Release 3.12 (X)NET - Type /HELP for help.
*** (11:21) You are now talking to channel 0. There are 3 users.
*** Personal text and data set.
/who
Channel Flags  Topic
        Users
      0 oe2wao db0xr db0bi(@)
     44        HAMNET Channel
        dm8bs dg8ngn(@)
     77        Aachener, Ex-Aachener und andere nette Leute treffen sich hier
        dg7pc(@)
    112        EURO Notfunk Kanal
        oe2wao(@) oe2rwl oe2sao oe2mal oe2lip oe7xwi
    260 dl6kva(@) dl5ct-
    275 dm8bs dg8ngn(@)
    441        --=>KW Runde Hamburg bis Aalen und mehr..<=-- --> aktueller
SFI:
        130
        dm5ts-qrl dg5yhe-qr(@G)
    666 T      Informationen zum Amateurfunk in Osnabrueck auf:
                        www.amateurfunk-osnabrueck.de
        db0osn(!)
   1999 dh0sp-erf dl6mra(@) dj2ang-xx(@)
   3642 df4pm_nb(@)
   4711        ÖVSV Innovationspreisträger in here
        dc9rd oe2lsp oe2bcl oe5dxl(@) oe5ktm
***
```

Der WW Convers

Nach dem Login bekommt man die Begrüßungsmeldung des Systems:

```
wconversd @ Nuernbg_D Ping-Pong conversd saupp-1.62a
* Type /HELP for help.
*
* Enjoy the convers. Type /version to see where comments go to.
* Set your /personal text if you haven't already done so. /? gives help.
*
*** There are 18 users on 9 channels online.
*** Will try local default channel 275.
*** (11:15) You are now talking to channel 275. There are 7 users.
    Last message on channel 83h ago.
*** Topic set by conversd:
    power-idle-convers! people might not answer immediately... HI - (actually
you
    should hang out for at least an hour or two if you expect answers)
```

Eine Kanalabfrage mit /WHO gibt bspw. folgende Ausgabe:

```
Channel Flags  Topic
        Users
     11        Caterhad Radio Group Chat Channel - Drop in and Say Hello
        g4apl g8mny ve3cgg(@) vk2na
    154        ---===> Greek Convers Channel <===---
        sv1dzi:Costas(@)
    165 T      --<* Polski Kanal - Zapraszamy *** Poland Channel *>--
        sr8bbs-bot(@G)
    174        *** Canal Brasileiro - bemvindos todos ***
        sysop(@G)
    177        *** Czech convers channel ***
        ok0nmg(@G)
    182        ---===> Romanian Convers Channel <===---
        yo2loj-x(@G)
    275        power-idle-convers! people might not answer immediately... HI -
        (actually you should hang out for at least an hour or two if you
expect answers)
        dg8ngn(@) dk6mb dl1bff dl9sau dm7ds(G) do3box oe2wao:Mike
    625        ** AMATEUR TELEVISION ** Chat Channel
        g8mny(@)
   1650        ....:: Gdynia  :: Poland ::  Gdynia ::....
        sp2lob-x(@G)
***
```

Wie auch hier schon ganz treffend formuliert steht, kann es manchmal zu längeren Antwortzeiten kommen, da die Benutzer im Gegensatz zu einer Support Hotline nicht permanent auf den Monitor schauen HI.

Hilfe

Die Hilfe zur Systemsyntax ist mit einem Befehl abzufragen, hier mit /HELP.

```
Kommandos können abgekürzt werden. Kommandos:
/Away [Text]                markiert Dich als abwesend
/ALl Text                Text an alle User Deines Kanals
/Beep                        Beep-Modus an/aus
/Channel n                wechselt auf Kanal n
/CHARset [rein [raus]]        setzt Zeichenwandler (ANSI ist Voreinstellung)
/Destinations               listet erreichbare ping-pong Hosts
/EXClude User Text        sendet Text an alle auf Deinem Kanal außer User
/Filter [Calls]         setzt Calls, deren Texte gefiltert werden sollen
/Help [Kommando]        gibt Hilfe-Informationen
```

```
/Invite User                lädt User auf Deinen Kanal ein
/Links [args]                listet oder setzt(Sysops) conversd-Partner
/LISt                        listet alle Kanäle und ihre Themen
/LEave [Kanal]                verläßt Kanal oder derzeitigen Kanal
/Msg User|#Kanal Text        sendet Text an User oder verbundenen Kanal
/ME Text                  sendet einen Aktionstext
/MOde [Kanal] Optionen        setzt Kanaloptionen
/NOtify [Calls]           setzt Calls, deren Erscheinen gemeldet werden soll
/Personal [Text]          setzt persönliche Beschreibung
/PRompt abcd                 Prompt setzen a=Query b=Normal c=Ctrl-g d=Ctrl-h
/Quit                        convers verlassen
/QUEry [User]                startet/beendet private Konversation
/Topic [#Kanal] [Text]        setzt Thema des Kanals
/UPtime                   wielange läuft dieses conversd überhaupt schon ?
/Verbose                  Laber-Modus an/aus
/VERSion                  zeigt Info zu dieser Version
/Who [N|*|A|L|U|@]          zeigt User und Ihre Kanäle
/WIdth [Wert]                setzt/zeigt Zeilenbreite
```