Inhaltsverzeichnis

1. DXL - APRSmap Bedienung 23
2. Benutzer:OE2WAO 9
3. DXL - APRSmap 16

DXL - APRSmap Bedienung

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 17. September 2015, 22:04 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K (→Shortcuts) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 17. September 2015, 22:06 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE2WAO (Diskussion | Beiträge) (→Shortcuts) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 17:	**Zeile 17:**
===Shortcuts===	===Shortcuts===
− : Marker löschen	+ : Marker löschen
− @ reset <On Next Click> auf Menu Mode	+ @ reset <On Next Click> auf Menu Mode
− a Animate (auf Karte klicken zum Werte einstellen)	+ a Animate (auf Karte klicken zum Werte einstellen)
− b oder <Backspace> zurück in Zoom/Pan History	+ b oder <Backspace> zurück in Zoom /Pan History
− c Zentriere auf Maus Position	+ c Zentriere auf Maus Position
− d fehlende Landkarten laden ein/aus	+ d fehlende Landkarten laden ein/aus
− e Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>	+ e Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>
− f Track Filter ein/aus	+ f Track Filter ein/aus
− h Zeige gehörte Stationen von einem angeklickten Igate	+ h Zeige gehörte Stationen von einem angeklickten Igate
− i Status Liste	+ i Status Liste
− l Labels (Calls) ein/aus	+ l Labels (Calls) ein/aus
− m seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus	+ m seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus
− o Zeige Objects/Items ein/aus	+ o Zeige Objects/Items ein/aus
− p Zeige Geodaten der Mausposition ein /aus	+ p Zeige Geodaten der Mausposition ein /aus
− q Quit	+ q Quit

–	r Zeig weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station	+	r Zeig weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station
–	s ein/aus nur Stationen mit einem ausgewählten Symbol	+	s ein/aus nur Stationen mit einem ausgewählten Symbol
–	u Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus	+	u Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus
–	w WX-Stationen (mit l nur Temperatur ohne Calls)	+	w WX-Stationen (mit l nur Temperatur ohne Calls)
–	ww grafische Temperaturverteilung	+	ww grafische Temperaturverteilung
–	x setze Marker 1 auf Mausposition	+	x setze Marker 1 auf Mausposition
–	y setze Marker 2 und Linie /Geländeschnitt zu Marker 1	+	y setze Marker 2 und Linie /Geländeschnitt zu Marker 1
–	B Baken Editor öffnen	+	B Baken Editor öffnen
–	F Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge	+	F Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge
–	H Farbdarstellung der Höhendaten (sofern vorhanden)	+	H Farbdarstellung der Höhendaten (sofern vorhanden)
–	M Message Schreiben	+	M Message Schreiben
–	R Funkreichweiten Karte ein/aus	+	R Funkreichweiten Karte ein/aus
–	S Bildschirmfoto bpm (win), png (linux)	+	S Bildschirmfoto bpm (win), png (linux)
–	W grafische Regenkarte rot: letzte Stunde, blau: 24h	+	W grafische Regenkarte rot: letzte Stunde, blau: 24h
–	< > Liste gespeicherte Baken/Wegpunkte der angeklickten Station	+	< > Liste gespeicherte Baken /Wegpunkte der angeklickten Station
–	( ) Helligkeit der Landkarte +- 5%	+	( ) Helligkeit der Landkarte +- 5%
–	/ Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck	+	/ Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck
–	\ Shortcut Liste	+	\ Shortcut Liste
–	~ Ändere Track Farbe	+	~ Ändere Track Farbe
–	+ hineinzoomen - herauszoomen	+	+ hineinzoomen - herauszoomen
–	. zoomen auf angeklickte Station	+	. zoomen auf angeklickte Station
–	= wie . aber mit Funkstrecken	+	= wie . aber mit Funkstrecken
–	0 Zeige alle Stationen	+	0 Zeige alle Stationen

−	1,2,3,4 Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views	+	1,2,3,4 Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views
−	7,8,9 Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste	+	7,8,9 Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste
−	ESC schließe Menüs	+	ESC schließe Menüs
−	Cursor up/down/left/right Karte bewegen	+	Cursor up/down/left/right Karte bewegen
−	SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] kleine Schritte	+	SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] kleine Schritte
−	DEL lösche angeklickte Station oder Wegpunkt	+	DEL lösche angeklickte Station oder Wegpunkt
−	TAB zwischen 2 Zoom/Pan/Focus/Wx Einstellungen hin und her	+	TAB zwischen 2 Zoom/Pan/Focus/Wx Einstellungen hin und her
−	ctrl-L Setze Bildwerte und Mausverhalten auf Standard	+	ctrl-L Setze Bildwerte und Mausverhalten auf Standard
−	ctrl-V Paste	+	ctrl-V Paste
	===Tips & Tricks===		===Tips & Tricks===

Version vom 17. September 2015, 22:06 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Programm Start 26
2 Bedienung 26
2.1 Erste Schritte 26
2.2 Shortcuts 26
2.3 Tips & Tricks 27
3 Menüs 28
3.1 File 28
3.2 Config 28
3.2.1 Online 28
3.2.2 Map Parameter 28
3.2.2.1 Load Map Program 28
3.3 Zoom 29
3.4 Tools 29
3.5 Help 29

Programm Start

Nach dem Download und dem lokalen Speichern lässt sich das Programm **aprsmap.exe** auch schon starten. Eine separate Installation ist nicht erforderlich.

Bedienung

Erste Schritte

Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. Im Prinzip geht man die darin enthaltenen Punkte einfach Schritt für Schritt von oben nach unten durch, im Detail:

- Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID unter dem Menüpunkt MY CALL ein. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist.
- Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL.
- Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat (vorzugsweise Zoomlevel <16), dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH mit der linken Maustaste. Die Position wir automatisch in das Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.
- Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS (Server) vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:

```
folgende Beispiele:
aprs.oe2xzr.ampr.at  (für Verbindungen im HAMNET)
austria.aprs2.net  (für Verbindung via Internet)
```

- Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.
- Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten bereits Daten eintreffen.

Shortcuts

```
:   Marker löschen
@   reset <On Next Click> auf Menu Mode
a   Animate (auf Karte klicken zum Werte einstellen)
b   oder <Backspace> zurück in Zoom/Pan History
c   Zentriere auf Maus Position
d   fehlende Landkarten laden ein/aus
e   Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>
f   Track Filter ein/aus
h   Zeige gehörte Stationen von einem angeklickten Igate
i   Status Liste
l   Labels (Calls) ein/aus
m   seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus
o   Zeige Objects/Items ein/aus
p   Zeige Geodaten der Mausposition ein/aus
```

```
q   Quit
r   Zeig weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station
s   ein/aus nur Stationen mit einem ausgewählten Symbol
u   Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus
w   WX-Stationen (mit l nur Temperatur ohne Calls)
ww   grafische Temperaturverteilung
x   setze Marker 1 auf Mausposition
y   setze Marker 2 und Linie/Geländeschnitt zu Marker 1
B   Baken Editor öffnen
F   Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge
H   Farbdarstellung der Höhendaten (sofern vorhanden)
M   Message Schreiben
R   Funkreichweiten Karte ein/aus
S   Bildschirmfoto bpm (win), png (linux)
W   grafische Regenkarte rot: letzte Stunde, blau: 24h
< >   Liste gespeicherte Baken/Wegpunkte der angeklickten Station
( )   Helligkeit der Landkarte +- 5%
/   Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck
\   Shortcut Liste
~   Ändere Track Farbe
+   hineinzoomen  - herauszoomen
.   zoomen auf angeklickte Station
=   wie . aber mit Funkstrecken
0   Zeige alle Stationen
1,2,3,4   Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views
7,8,9   Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste
ESC   schließe Menüs
Cursor up/down/left/right   Karte bewegen
SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-]   kleine Schritte
DEL   lösche angeklickte Station oder Wegpunkt
TAB   zwischen 2 Zoom/Pan/Focus/Wx Einstellungen hin und her
ctrl-L   Setze Bildwerte und Mausverhalten auf Standard
ctrl-V   Paste
```

Tips & Tricks

- Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und "Shift + a" drücken
- Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner)
- Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.

Menüs

File

Config

Online

Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.
Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. *Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen.*

Datei:aprsmap-conf-online.PNG

Server URL
als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt, z.B. die DXL-APRS-Digis wie aprs.oe2xzr.ampr.at
Eine weitere Liste kann unter http://www.aprs2.net/serverstats.php gefunden werden.
Der Standardport ist 14580.

Kleiner TIP:
Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.
Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/100" für meine Position mit Radius 100km.
Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".

Map Parameter

Load Map Program

De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm. Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise

```
getosm (Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5KRN) *empfo
hlen
start sh map.sh (Karten laden im Hintergrund)
sh gm.sh  (für Kartendownload aus dem Internet)
sh gm-hamnet.sh  (für Kartendownload aus dem HAMNET)
```

Zoom

Tools

Help

<< Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht

DXL - APRSmap Bedienung: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 17. September 2015, 22:04 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K (→Shortcuts) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 17. September 2015, 22:06 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE2WAO (Diskussion | Beiträge) (→Shortcuts) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 17:	**Zeile 17:**
===Shortcuts===	===Shortcuts===
− : Marker löschen	+ : Marker löschen
− @ reset <On Next Click> auf Menu Mode	+ @ reset <On Next Click> auf Menu Mode
− a Animate (auf Karte klicken zum Werte einstellen)	+ a Animate (auf Karte klicken zum Werte einstellen)
− b oder <Backspace> zurück in Zoom/Pan History	+ b oder <Backspace> zurück in Zoom /Pan History
− c Zentriere auf Maus Position	+ c Zentriere auf Maus Position
− d fehlende Landkarten laden ein/aus	+ d fehlende Landkarten laden ein/aus
− e Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>	+ e Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>
− f Track Filter ein/aus	+ f Track Filter ein/aus
− h Zeige gehörte Stationen von einem angeklickten Igate	+ h Zeige gehörte Stationen von einem angeklickten Igate
− i Status Liste	+ i Status Liste
− l Labels (Calls) ein/aus	+ l Labels (Calls) ein/aus
− m seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus	+ m seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus
− o Zeige Objects/Items ein/aus	+ o Zeige Objects/Items ein/aus
− p Zeige Geodaten der Mausposition ein /aus	+ p Zeige Geodaten der Mausposition ein /aus
− q Quit	+ q Quit

–	r Zeig weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station	+	r Zeig weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station
–	s ein/aus nur Stationen mit einem ausgewählten Symbol	+	s ein/aus nur Stationen mit einem ausgewählten Symbol
–	u Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus	+	u Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus
–	w WX-Stationen (mit l nur Temperatur ohne Calls)	+	w WX-Stationen (mit l nur Temperatur ohne Calls)
–	ww grafische Temperaturverteilung	+	ww grafische Temperaturverteilung
–	x setze Marker 1 auf Mausposition	+	x setze Marker 1 auf Mausposition
–	y setze Marker 2 und Linie /Geländeschnitt zu Marker 1	+	y setze Marker 2 und Linie /Geländeschnitt zu Marker 1
–	B Baken Editor öffnen	+	B Baken Editor öffnen
–	F Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge	+	F Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge
–	H Farbdarstellung der Höhendaten (sofern vorhanden)	+	H Farbdarstellung der Höhendaten (sofern vorhanden)
–	M Message Schreiben	+	M Message Schreiben
–	R Funkreichweiten Karte ein/aus	+	R Funkreichweiten Karte ein/aus
–	S Bildschirmfoto bpm (win), png (linux)	+	S Bildschirmfoto bpm (win), png (linux)
–	W grafische Regenkarte rot: letzte Stunde, blau: 24h	+	W grafische Regenkarte rot: letzte Stunde, blau: 24h
–	< > Liste gespeicherte Baken/Wegpunkte der angeklickten Station	+	< > Liste gespeicherte Baken /Wegpunkte der angeklickten Station
–	( ) Helligkeit der Landkarte +- 5%	+	( ) Helligkeit der Landkarte +- 5%
–	/ Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck	+	/ Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck
–	\ Shortcut Liste	+	\ Shortcut Liste
–	~ Ändere Track Farbe	+	~ Ändere Track Farbe
–	+ hineinzoomen - herauszoomen	+	+ hineinzoomen - herauszoomen
–	. zoomen auf angeklickte Station	+	. zoomen auf angeklickte Station
–	= wie . aber mit Funkstrecken	+	= wie . aber mit Funkstrecken
–	0 Zeige alle Stationen	+	0 Zeige alle Stationen

−	1,2,3,4 Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views	+	1,2,3,4 Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views
−	7,8,9 Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste	+	7,8,9 Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste
−	ESC schließe Menüs	+	ESC schließe Menüs
−	Cursor up/down/left/right Karte bewegen	+	Cursor up/down/left/right Karte bewegen
−	SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] kleine Schritte	+	SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] kleine Schritte
−	DEL lösche angeklickte Station oder Wegpunkt	+	DEL lösche angeklickte Station oder Wegpunkt
−	TAB zwischen 2 Zoom/Pan/Focus/Wx Einstellungen hin und her	+	TAB zwischen 2 Zoom/Pan/Focus/Wx Einstellungen hin und her
−	ctrl-L Setze Bildwerte und Mausverhalten auf Standard	+	ctrl-L Setze Bildwerte und Mausverhalten auf Standard
−	ctrl-V Paste	+	ctrl-V Paste
	===Tips & Tricks===		===Tips & Tricks===

Version vom 17. September 2015, 22:06 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Programm Start 12
2 Bedienung 12
2.1 Erste Schritte 12
2.2 Shortcuts 12
2.3 Tips & Tricks 13
3 Menüs 14
3.1 File 14
3.2 Config 14
3.2.1 Online 14
3.2.2 Map Parameter 14
3.2.2.1 Load Map Program 14
3.3 Zoom 15
3.4 Tools 15
3.5 Help 15

Programm Start

Nach dem Download und dem lokalen Speichern lässt sich das Programm **aprsmap.exe** auch schon starten. Eine separate Installation ist nicht erforderlich.

Bedienung

Erste Schritte

Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. Im Prinzip geht man die darin enthaltenen Punkte einfach Schritt für Schritt von oben nach unten durch, im Detail:

- Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID unter dem Menüpunkt MY CALL ein. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist.
- Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL.
- Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat (vorzugsweise Zoomlevel <16), dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH mit der linken Maustaste. Die Position wir automatisch in das Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.
- Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS (Server) vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:

```
folgende Beispiele:
aprs.oe2xzr.ampr.at  (für Verbindungen im HAMNET)
austria.aprs2.net  (für Verbindung via Internet)
```

- Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.
- Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten bereits Daten eintreffen.

Shortcuts

```
:   Marker löschen
@   reset <On Next Click> auf Menu Mode
a   Animate (auf Karte klicken zum Werte einstellen)
b   oder <Backspace> zurück in Zoom/Pan History
c   Zentriere auf Maus Position
d   fehlende Landkarten laden ein/aus
e   Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>
f   Track Filter ein/aus
h   Zeige gehörte Stationen von einem angeklickten Igate
i   Status Liste
l   Labels (Calls) ein/aus
m   seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus
o   Zeige Objects/Items ein/aus
p   Zeige Geodaten der Mausposition ein/aus
```

```
q   Quit
r   Zeig weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station
s   ein/aus nur Stationen mit einem ausgewählten Symbol
u   Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus
w   WX-Stationen (mit l nur Temperatur ohne Calls)
ww   grafische Temperaturverteilung
x   setze Marker 1 auf Mausposition
y   setze Marker 2 und Linie/Geländeschnitt zu Marker 1
B   Baken Editor öffnen
F   Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge
H   Farbdarstellung der Höhendaten (sofern vorhanden)
M   Message Schreiben
R   Funkreichweiten Karte ein/aus
S   Bildschirmfoto bpm (win), png (linux)
W   grafische Regenkarte rot: letzte Stunde, blau: 24h
< >   Liste gespeicherte Baken/Wegpunkte der angeklickten Station
( )   Helligkeit der Landkarte +- 5%
/   Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck
\   Shortcut Liste
~   Ändere Track Farbe
+   hineinzoomen  - herauszoomen
.   zoomen auf angeklickte Station
=   wie . aber mit Funkstrecken
0   Zeige alle Stationen
1,2,3,4   Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views
7,8,9   Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste
ESC   schließe Menüs
Cursor up/down/left/right   Karte bewegen
SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-]   kleine Schritte
DEL   lösche angeklickte Station oder Wegpunkt
TAB   zwischen 2 Zoom/Pan/Focus/Wx Einstellungen hin und her
ctrl-L   Setze Bildwerte und Mausverhalten auf Standard
ctrl-V   Paste
```

Tips & Tricks

- Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und "Shift + a" drücken
- Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner)
- Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.

Menüs

File

Config

Online

Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.
Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. *Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen.*

Datei:aprsmap-conf-online.PNG

Server URL
als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt, z.B. die DXL-APRS-Digis wie aprs.oe2xzr.ampr.at
Eine weitere Liste kann unter http://www.aprs2.net/serverstats.php gefunden werden.
Der Standardport ist 14580.

Kleiner TIP:
Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.
Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/100" für meine Position mit Radius 100km.
Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".

Map Parameter

Load Map Program

De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm. Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise

```
getosm (Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5KRN) *empfo
hlen
start sh map.sh (Karten laden im Hintergrund)
sh gm.sh  (für Kartendownload aus dem Internet)
sh gm-hamnet.sh  (für Kartendownload aus dem HAMNET)
```

Zoom

Tools

Help

<< Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht

DXL - APRSmap Bedienung: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 17. September 2015, 22:04 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K (→Shortcuts) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 17. September 2015, 22:06 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE2WAO (Diskussion | Beiträge) (→Shortcuts) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 17:	**Zeile 17:**
===Shortcuts===	===Shortcuts===
− : Marker löschen	+ : Marker löschen
− @ reset <On Next Click> auf Menu Mode	+ @ reset <On Next Click> auf Menu Mode
− a Animate (auf Karte klicken zum Werte einstellen)	+ a Animate (auf Karte klicken zum Werte einstellen)
− b oder <Backspace> zurück in Zoom/Pan History	+ b oder <Backspace> zurück in Zoom /Pan History
− c Zentriere auf Maus Position	+ c Zentriere auf Maus Position
− d fehlende Landkarten laden ein/aus	+ d fehlende Landkarten laden ein/aus
− e Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>	+ e Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>
− f Track Filter ein/aus	+ f Track Filter ein/aus
− h Zeige gehörte Stationen von einem angeklickten Igate	+ h Zeige gehörte Stationen von einem angeklickten Igate
− i Status Liste	+ i Status Liste
− l Labels (Calls) ein/aus	+ l Labels (Calls) ein/aus
− m seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus	+ m seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus
− o Zeige Objects/Items ein/aus	+ o Zeige Objects/Items ein/aus
− p Zeige Geodaten der Mausposition ein /aus	+ p Zeige Geodaten der Mausposition ein /aus
− q Quit	+ q Quit

–	r Zeig weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station	+	r Zeig weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station
–	s ein/aus nur Stationen mit einem ausgewählten Symbol	+	s ein/aus nur Stationen mit einem ausgewählten Symbol
–	u Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus	+	u Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus
–	w WX-Stationen (mit l nur Temperatur ohne Calls)	+	w WX-Stationen (mit l nur Temperatur ohne Calls)
–	ww grafische Temperaturverteilung	+	ww grafische Temperaturverteilung
–	x setze Marker 1 auf Mausposition	+	x setze Marker 1 auf Mausposition
–	y setze Marker 2 und Linie /Geländeschnitt zu Marker 1	+	y setze Marker 2 und Linie /Geländeschnitt zu Marker 1
–	B Baken Editor öffnen	+	B Baken Editor öffnen
–	F Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge	+	F Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge
–	H Farbdarstellung der Höhendaten (sofern vorhanden)	+	H Farbdarstellung der Höhendaten (sofern vorhanden)
–	M Message Schreiben	+	M Message Schreiben
–	R Funkreichweiten Karte ein/aus	+	R Funkreichweiten Karte ein/aus
–	S Bildschirmfoto bpm (win), png (linux)	+	S Bildschirmfoto bpm (win), png (linux)
–	W grafische Regenkarte rot: letzte Stunde, blau: 24h	+	W grafische Regenkarte rot: letzte Stunde, blau: 24h
–	< > Liste gespeicherte Baken/Wegpunkte der angeklickten Station	+	< > Liste gespeicherte Baken /Wegpunkte der angeklickten Station
–	( ) Helligkeit der Landkarte +- 5%	+	( ) Helligkeit der Landkarte +- 5%
–	/ Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck	+	/ Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck
–	\ Shortcut Liste	+	\ Shortcut Liste
–	~ Ändere Track Farbe	+	~ Ändere Track Farbe
–	+ hineinzoomen - herauszoomen	+	+ hineinzoomen - herauszoomen
–	. zoomen auf angeklickte Station	+	. zoomen auf angeklickte Station
–	= wie . aber mit Funkstrecken	+	= wie . aber mit Funkstrecken
–	0 Zeige alle Stationen	+	0 Zeige alle Stationen

−	1,2,3,4 Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views	+	1,2,3,4 Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views
−	7,8,9 Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste	+	7,8,9 Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste
−	ESC schließe Menüs	+	ESC schließe Menüs
−	Cursor up/down/left/right Karte bewegen	+	Cursor up/down/left/right Karte bewegen
−	SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] kleine Schritte	+	SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] kleine Schritte
−	DEL lösche angeklickte Station oder Wegpunkt	+	DEL lösche angeklickte Station oder Wegpunkt
−	TAB zwischen 2 Zoom/Pan/Focus/Wx Einstellungen hin und her	+	TAB zwischen 2 Zoom/Pan/Focus/Wx Einstellungen hin und her
−	ctrl-L Setze Bildwerte und Mausverhalten auf Standard	+	ctrl-L Setze Bildwerte und Mausverhalten auf Standard
−	ctrl-V Paste	+	ctrl-V Paste
	===Tips & Tricks===		===Tips & Tricks===

Version vom 17. September 2015, 22:06 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Programm Start 19
2 Bedienung 19
2.1 Erste Schritte 19
2.2 Shortcuts 19
2.3 Tips & Tricks 20
3 Menüs 21
3.1 File 21
3.2 Config 21
3.2.1 Online 21
3.2.2 Map Parameter 21
3.2.2.1 Load Map Program 21
3.3 Zoom 22
3.4 Tools 22
3.5 Help 22

Programm Start

Nach dem Download und dem lokalen Speichern lässt sich das Programm **aprsmap.exe** auch schon starten. Eine separate Installation ist nicht erforderlich.

Bedienung

Erste Schritte

Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. Im Prinzip geht man die darin enthaltenen Punkte einfach Schritt für Schritt von oben nach unten durch, im Detail:

- Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID unter dem Menüpunkt MY CALL ein. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist.
- Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL.
- Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat (vorzugsweise Zoomlevel <16), dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH mit der linken Maustaste. Die Position wir automatisch in das Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.
- Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS (Server) vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:

```
folgende Beispiele:
aprs.oe2xzr.ampr.at  (für Verbindungen im HAMNET)
austria.aprs2.net  (für Verbindung via Internet)
```

- Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.
- Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten bereits Daten eintreffen.

Shortcuts

```
:   Marker löschen
@   reset <On Next Click> auf Menu Mode
a   Animate (auf Karte klicken zum Werte einstellen)
b   oder <Backspace> zurück in Zoom/Pan History
c   Zentriere auf Maus Position
d   fehlende Landkarten laden ein/aus
e   Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>
f   Track Filter ein/aus
h   Zeige gehörte Stationen von einem angeklickten Igate
i   Status Liste
l   Labels (Calls) ein/aus
m   seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus
o   Zeige Objects/Items ein/aus
p   Zeige Geodaten der Mausposition ein/aus
```

```
q   Quit
r   Zeig weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station
s   ein/aus nur Stationen mit einem ausgewählten Symbol
u   Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus
w   WX-Stationen (mit l nur Temperatur ohne Calls)
ww   grafische Temperaturverteilung
x   setze Marker 1 auf Mausposition
y   setze Marker 2 und Linie/Geländeschnitt zu Marker 1
B   Baken Editor öffnen
F   Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge
H   Farbdarstellung der Höhendaten (sofern vorhanden)
M   Message Schreiben
R   Funkreichweiten Karte ein/aus
S   Bildschirmfoto bpm (win), png (linux)
W   grafische Regenkarte rot: letzte Stunde, blau: 24h
< >   Liste gespeicherte Baken/Wegpunkte der angeklickten Station
( )   Helligkeit der Landkarte +- 5%
/   Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck
\   Shortcut Liste
~   Ändere Track Farbe
+   hineinzoomen  - herauszoomen
.   zoomen auf angeklickte Station
=   wie . aber mit Funkstrecken
0   Zeige alle Stationen
1,2,3,4   Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views
7,8,9   Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste
ESC   schließe Menüs
Cursor up/down/left/right   Karte bewegen
SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-]   kleine Schritte
DEL   lösche angeklickte Station oder Wegpunkt
TAB   zwischen 2 Zoom/Pan/Focus/Wx Einstellungen hin und her
ctrl-L   Setze Bildwerte und Mausverhalten auf Standard
ctrl-V   Paste
```

Tips & Tricks

- Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und "Shift + a" drücken
- Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner)
- Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.

Menüs

File

Config

Online

Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.
Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. *Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen.*

Datei:aprsmap-conf-online.PNG

Server URL
als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt, z.B. die DXL-APRS-Digis wie aprs.oe2xzr.ampr.at
Eine weitere Liste kann unter http://www.aprs2.net/serverstats.php gefunden werden.
Der Standardport ist 14580.

Kleiner TIP:
Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.
Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/100" für meine Position mit Radius 100km.
Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">" Online">"Connect Server".

Map Parameter

Load Map Program

De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm. Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise

```
getosm (Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5KRN) *empfo
hlen
start sh map.sh (Karten laden im Hintergrund)
sh gm.sh  (für Kartendownload aus dem Internet)
sh gm-hamnet.sh  (für Kartendownload aus dem HAMNET)
```

Zoom

Tools

Help

<< Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht

DXL - APRSmap Bedienung: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 17. September 2015, 22:04 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion | Beiträge) K (→Shortcuts) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 17. September 2015, 22:06 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE2WAO (Diskussion | Beiträge) (→Shortcuts) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 17:	**Zeile 17:**
===Shortcuts===	===Shortcuts===
− : Marker löschen	+ : Marker löschen
− @ reset <On Next Click> auf Menu Mode	+ @ reset <On Next Click> auf Menu Mode
− a Animate (auf Karte klicken zum Werte einstellen)	+ a Animate (auf Karte klicken zum Werte einstellen)
− b oder <Backspace> zurück in Zoom/Pan History	+ b oder <Backspace> zurück in Zoom /Pan History
− c Zentriere auf Maus Position	+ c Zentriere auf Maus Position
− d fehlende Landkarten laden ein/aus	+ d fehlende Landkarten laden ein/aus
− e Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>	+ e Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>
− f Track Filter ein/aus	+ f Track Filter ein/aus
− h Zeige gehörte Stationen von einem angeklickten Igate	+ h Zeige gehörte Stationen von einem angeklickten Igate
− i Status Liste	+ i Status Liste
− l Labels (Calls) ein/aus	+ l Labels (Calls) ein/aus
− m seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus	+ m seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus
− o Zeige Objects/Items ein/aus	+ o Zeige Objects/Items ein/aus
− p Zeige Geodaten der Mausposition ein /aus	+ p Zeige Geodaten der Mausposition ein /aus
− q Quit	+ q Quit

–	r Zeig weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station	+	r Zeig weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station
–	s ein/aus nur Stationen mit einem ausgewählten Symbol	+	s ein/aus nur Stationen mit einem ausgewählten Symbol
–	u Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus	+	u Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus
–	w WX-Stationen (mit l nur Temperatur ohne Calls)	+	w WX-Stationen (mit l nur Temperatur ohne Calls)
–	ww grafische Temperaturverteilung	+	ww grafische Temperaturverteilung
–	x setze Marker 1 auf Mausposition	+	x setze Marker 1 auf Mausposition
–	y setze Marker 2 und Linie /Geländeschnitt zu Marker 1	+	y setze Marker 2 und Linie /Geländeschnitt zu Marker 1
–	B Baken Editor öffnen	+	B Baken Editor öffnen
–	F Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge	+	F Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge
–	H Farbdarstellung der Höhendaten (sofern vorhanden)	+	H Farbdarstellung der Höhendaten (sofern vorhanden)
–	M Message Schreiben	+	M Message Schreiben
–	R Funkreichweiten Karte ein/aus	+	R Funkreichweiten Karte ein/aus
–	S Bildschirmfoto bpm (win), png (linux)	+	S Bildschirmfoto bpm (win), png (linux)
–	W grafische Regenkarte rot: letzte Stunde, blau: 24h	+	W grafische Regenkarte rot: letzte Stunde, blau: 24h
–	< > Liste gespeicherte Baken/Wegpunkte der angeklickten Station	+	< > Liste gespeicherte Baken /Wegpunkte der angeklickten Station
–	( ) Helligkeit der Landkarte +- 5%	+	( ) Helligkeit der Landkarte +- 5%
–	/ Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck	+	/ Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck
–	\ Shortcut Liste	+	\ Shortcut Liste
–	~ Ändere Track Farbe	+	~ Ändere Track Farbe
–	+ hineinzoomen - herauszoomen	+	+ hineinzoomen - herauszoomen
–	. zoomen auf angeklickte Station	+	. zoomen auf angeklickte Station
–	= wie . aber mit Funkstrecken	+	= wie . aber mit Funkstrecken
–	0 Zeige alle Stationen	+	0 Zeige alle Stationen

−	1,2,3,4 Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views	+	1,2,3,4 Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views
−	7,8,9 Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste	+	7,8,9 Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste
−	ESC schließe Menüs	+	ESC schließe Menüs
−	Cursor up/down/left/right Karte bewegen	+	Cursor up/down/left/right Karte bewegen
−	SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] kleine Schritte	+	SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-] kleine Schritte
−	DEL lösche angeklickte Station oder Wegpunkt	+	DEL lösche angeklickte Station oder Wegpunkt
−	TAB zwischen 2 Zoom/Pan/Focus/Wx Einstellungen hin und her	+	TAB zwischen 2 Zoom/Pan/Focus/Wx Einstellungen hin und her
−	ctrl-L Setze Bildwerte und Mausverhalten auf Standard	+	ctrl-L Setze Bildwerte und Mausverhalten auf Standard
−	ctrl-V Paste	+	ctrl-V Paste
	===Tips & Tricks===		===Tips & Tricks===

Version vom 17. September 2015, 22:06 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Programm Start 26
2 Bedienung 26
2.1 Erste Schritte 26
2.2 Shortcuts 26
2.3 Tips & Tricks 27
3 Menüs 28
3.1 File 28
3.2 Config 28
3.2.1 Online 28
3.2.2 Map Parameter 28
3.2.2.1 Load Map Program 28
3.3 Zoom 29
3.4 Tools 29
3.5 Help 29

Programm Start

Nach dem Download und dem lokalen Speichern lässt sich das Programm **aprsmap.exe** auch schon starten. Eine separate Installation ist nicht erforderlich.

Bedienung

Erste Schritte

Nach dem ersten Programmstart ist es notwendig ein paar Einstellung vorzunehmen. Die Wichtigsten davon befinden sich im Reiter ONLINE. Im Prinzip geht man die darin enthaltenen Punkte einfach Schritt für Schritt von oben nach unten durch, im Detail:

- Zuerst stellt man sein eigens Rufzeichen inkl. der korrekten SSID unter dem Menüpunkt MY CALL ein. Wichtig ist dabei, dass die verwendete IP auf keinem anderen Gerät zeitgleich online im APRS Netz QRV ist.
- Als nächstes Wählt man das gewünschte MY SYMBOL.
- Wenn man nun auf sein eigens QTH so weit eingezoomt hat (vorzugsweise Zoomlevel <16), dass man die Position einwandfrei bestimmen kann, öffnet man den Menüpunkt MY POSITION und markiert bei gedrückter Shift-Taste das QTH mit der linken Maustaste. Die Position wir automatisch in das Eingabefenster übernommen, und kann mit OK abgespeichert werden.
- Nun kann man die Verbindung zum nächsten APRS IS (Server) vorbereiten. Im Menüpunkt SERVER URL trägt man den gewünschten Server mit anschließendem Klick auf ADD ein:

```
folgende Beispiele:
aprs.oe2xzr.ampr.at  (für Verbindungen im HAMNET)
austria.aprs2.net  (für Verbindung via Internet)
```

- Einen APRS PASSCODE braucht man zwar nicht zwingend für RX, aber zum Senden der eigenen Daten ist dieser Code unumgänglich. Diesen Code kann man mit Wartezeit im Netz beantragen, einfach per Suchmaschine nach APRS IS PASSCODE suchen.
- Wenn man nun noch CONNECT SERVER aktiviert, verbindet man sich zum APRS IS und es sollten bereits Daten eintreffen.

Shortcuts

```
:   Marker löschen
@   reset <On Next Click> auf Menu Mode
a   Animate (auf Karte klicken zum Werte einstellen)
b   oder <Backspace> zurück in Zoom/Pan History
c   Zentriere auf Maus Position
d   fehlende Landkarten laden ein/aus
e   Nur Errors/Alle Wegpunkte zeigen bei <>
f   Track Filter ein/aus
h   Zeige gehörte Stationen von einem angeklickten Igate
i   Status Liste
l   Labels (Calls) ein/aus
m   seit min. 10min stillstehende Stationen dunkel ein/aus
o   Zeige Objects/Items ein/aus
p   Zeige Geodaten der Mausposition ein/aus
```

```
q   Quit
r   Zeig weiße Funkstrecken Linien von angeklickter Station
s   ein/aus nur Stationen mit einem ausgewählten Symbol
u   Tx/Rx-Monitor Fenster ein/aus
w   WX-Stationen (mit l nur Temperatur ohne Calls)
ww   grafische Temperaturverteilung
x   setze Marker 1 auf Mausposition
y   setze Marker 2 und Linie/Geländeschnitt zu Marker 1
B   Baken Editor öffnen
F   Finde Call (mit Wildcards * ?), Lokator, Breite/Länge
H   Farbdarstellung der Höhendaten (sofern vorhanden)
M   Message Schreiben
R   Funkreichweiten Karte ein/aus
S   Bildschirmfoto bpm (win), png (linux)
W   grafische Regenkarte rot: letzte Stunde, blau: 24h
< >   Liste gespeicherte Baken/Wegpunkte der angeklickten Station
( )   Helligkeit der Landkarte +- 5%
/   Zoom auf das von Marker 1-2 aufgespannte Rechteck
\   Shortcut Liste
~   Ändere Track Farbe
+   hineinzoomen  - herauszoomen
.   zoomen auf angeklickte Station
=   wie . aber mit Funkstrecken
0   Zeige alle Stationen
1,2,3,4   Zoom/Pan auf vorgespeicherte Views
7,8,9   Benutze Kartentyp 1 2 3 aus der Kartenliste
ESC   schließe Menüs
Cursor up/down/left/right   Karte bewegen
SHIFT mit up/down/left/right/[zoom+]/[zoom-]   kleine Schritte
DEL   lösche angeklickte Station oder Wegpunkt
TAB   zwischen 2 Zoom/Pan/Focus/Wx Einstellungen hin und her
ctrl-L   Setze Bildwerte und Mausverhalten auf Standard
ctrl-V   Paste
```

Tips & Tricks

- Animation: Auf den Track (Spur) eines sich bewegenden Objekts (bspw. Auto) klicken und "Shift + a" drücken
- Temperaturverteilung: Zwei Mal "w" (w+w) zeigt eine farbliche Verteilung der gemeldeten Temperaturen (sinnvoll min. Zoomlevel 10 oder kleiner)
- Die Taste "0" (Null) hilft oftmals, wenn man nach einiger Klickerei auf Filter o.ä. wieder alles angezeigt bekommen möchte.

Menüs

File

Config

Online

Der Bereich ONLINE ist anfangs wohl der wichtigste und notwendigste Menüpunkt, welcher individuell konfiguriert werden muss.
Grundsätzlich können schon beim einfachen Start des Programms und bestehender Datenverbindung andere Stationen empfangen werden, auch ohne Angabe des eigenen Rufzeichens, der Position oder des APRS-Passcode. Um jedoch "aktiv" im APRS Netz zu agieren, und auch von anderen Stationen gesehen und erreicht werden zu können, müssen diese Angaben entsprechend eingegeben werden. *Der APRS PASScode muss einmalig angefordert werden. Dazu im Internet nach "APRS PASSCODE Generator" suchen.*

Datei:aprsmap-conf-online.PNG

Server URL
als Server URL kann jeder APRS-Server eingetragen werden, der die Daten im richtigen Format zu Verfügung stellt, z.B. die DXL-APRS-Digis wie aprs.oe2xzr.ampr.at
Eine weitere Liste kann unter http://www.aprs2.net/serverstats.php gefunden werden.
Der Standardport ist 14580.

Kleiner TIP:
Um die eigene Position bei MY POSITION ohne größeren Suchaufwand und schnell einzutragen, einfach zuerst mit dem Zoom soweit in die MAP gehen (vorzugsweise ZOOMLEVEL 17), dass man seine eigene Position klar erkennen kann. Dann den Punkt CONFIG - ONLINE - MY POSITION öffnen und mit gehaltener SHIFT-Taste (Umschalttaste) per Mausklick die eigene Position bestimmen. Die Koordinaten werden dabei automatisch im Kontextmenü übernommen, und müssen nur mit OK bestätigt werden.
Ohne Call, Position und Serverfilter kann es sein, dass der Server keine Daten zur verfügung stellt. Der Serverfilter ist wie folgt aufgebaut [Position]/[Radius] z.B. "m/100" für meine Position mit Radius 100km.
Einstellungen den Server betreffend werden erst bei einer Neuverbindung übernommen, dafür kann entweder die Serververbindung in der Menüleiste unter "N" getrennt und wiederhergestellt werden, oder man deaktiviert und aktiviert den entsprechenden Servereintrag unter "Config">"Online">"Connect Server".

Map Parameter

Load Map Program

De-/Aktiviert das Kartenladeprogramm. Optional kann mit Klick auf das Menü das Ladeprogramm gewählt werden, wahlweise

```
getosm (Standard, aktiviert das externe Programm getosm.exe von OE5KRN) *empfo
hlen
start sh map.sh (Karten laden im Hintergrund)
sh gm.sh  (für Kartendownload aus dem Internet)
sh gm-hamnet.sh  (für Kartendownload aus dem HAMNET)
```

Zoom

Tools

Help

<< Zurück zur DXL-APRSmap Übersicht